



---

***Station de Scan Réseau***  
***Mode d'emploi***

---



# Informations relatives à la sécurité

Lorsque vous utilisez cet équipement, veuillez vous conformer systématiquement aux précautions de sécurité suivantes.

## Sécurité lors de l'utilisation de l'équipement

Vous trouverez dans ce manuel les symboles importants suivants :

### **AVERTISSEMENT :**

Indique des situations potentiellement dangereuses. Si les instructions ne sont pas respectées, ces situations peuvent engendrer le décès ou de graves blessures.

### **ATTENTION :**

Indique des situations potentiellement dangereuses. Si les instructions ne sont pas respectées, ces situations peuvent engendrer des blessures légères ou de gravité moyenne, ou des dommages matériels.

### **Important :**

Indique des exigences et des restrictions opérationnelles. Veuillez lire et respecter ces instructions de façon à garantir le bon fonctionnement de l'équipement et d'éviter d'endommager la machine.

### **Remarque :**

Indique une explication détaillée ou un clarification. La lecture des remarques est vivement recommandée.

### **AVERTISSEMENT :**

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, n'enlevez aucun couvercle ou vis autres que ceux mentionnés dans ce manuel.

### **ATTENTION :**

- ✓ Pour réduire le risque d'incendie, n'utiliser qu'un cordon de télécommunication n° 26 AWG (calibre américain) ou supérieur.
- ✓ Débrancher la prise d'alimentation en tirant sur la prise et non sur le câble.
- ✓ Ne pas toucher les doigts métalliques du module patin de l'alimentateur automatique de document (ADF). Les bords sont coupants et vous pouvez vous blesser en les touchant.

## Précautions

- Ne pas installer cet équipement à proximité d'un radiateur ou de climatiseurs.
- Ne pas installer cet équipement dans un environnement humide ou poussiéreux.
- N'utiliser que les adaptateurs CA (HEG75-S240320-7L par Hitron) fournis avec la machine. L'utilisation d'autres adaptateurs peut endommager la machine et annuler la garantie.
- Placer l'équipement sur une surface sûre, de niveau et plate. Les surfaces en pente ou non régulières peuvent générer des problèmes mécaniques ou d'alimentation papier.
- Conserver la boîte et l'ensemble des matériaux d'emballage en cas de réexpédition.

## Avis

### Important

- Ne pas effectuer de copies de support dont la copie est interdite par la loi.
- La copie des supports suivants est normalement interdite par la législation locale :
  - billets de banque, timbres fiscaux, obligations, certificats d'actions, traites bancaires, chèques, passeports, permis de conduire.
- Cette machine est équipée d'une fonction empêchant toute contrefaçon de billets de banque. C'est pourquoi toute image ressemblant à un billet de banque ne sera pas copiée de façon optimale.

## Copyrights et marques de commerce

Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP, et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produit cités dans le présent document ne sont indiqués qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Nous déclinons toute responsabilité et droit concernant ces marques.

## Garantie

Les informations contenues dans ce (ces) document(s) sont sujettes à modification sans préavis.

Ce matériel ne fait l'objet d'aucune garantie, dont entre autres les garanties tacites quant à l'aptitude à un emploi particulier, par le fabricant.

Le fabricant n'est pas tenu responsable des éventuelles erreurs dans le présent document ou des dommages accessoires ou indirects en rapport avec la fourniture, les performances ou l'utilisation de ce matériel.

## Énoncé FCC sur les perturbations radioélectriques

Cet équipement a été testé et est conforme aux limitations pour un périphérique numérique de Classe B, conformément à la Section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit être capable d'accepter toutes les interférences éventuelles, y-compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les limites FCC de la classe B sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie radio électrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences néfastes avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut se déterminer en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Adressez-vous à votre point de vente ou au représentant de service pour toute suggestion supplémentaire.

## Avertissement CE

Ce produit répond aux limites de la classe B des directives EN55022, EN55024 et aux exigences en matière de sécurité de la directive EN 60950.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Pour commencer .....</b>	<b>1</b>
	Introduction.....	1
	Caractéristiques.....	1
	Vue extérieure .....	3
	Vue avant .....	3
	Ports de connexion .....	4
	Panneau de commande.....	5
	Informations relatives à la pré-installation.....	7
	Fonctions de communication Internet.....	10
	Numérisation et envoi par e-mail.....	10
	Archivage (Numérisation et archivage).....	10
	Archivage (Numérisation et archivage).....	11
<b>2</b>	<b>Installation de votre machine.....</b>	<b>12</b>
	Configuration minimale.....	12
	Déverrouillage de l'unité scanner .....	13
	Branchement des câbles .....	14
	Branchement du câble Ethernet.....	14
	Branchement du câble Imprimante .....	14
	Branchement de la ligne Téléphone.....	15
	Branchement de l'alimentation et mise sous tension de la machine .....	15
<b>3</b>	<b>Configuration de la machine.....</b>	<b>16</b>
	Spécification des paramètres réseau du produit .....	17
	Spécification de paramètres administrateur supplémentaires via la page Web du produit .....	19
	Spécification de paramètres administrateur supplémentaires via l'Outil de Gestion réseau .....	21
	Spécification d'un modèle de dossier .....	45
	Paramétrages des serveurs pour stocker vos images .....	45
	Spécification d'un modèle d'archivage via la page Web intégrée du produit. .	52
	Édition d'un dossier via la page Web du produit .....	55
	Réglage des paramètres fax requis .....	60
	Réglage de votre localisation géographique .....	60
	Paramétrer l'en-tête de vos fax .....	61
<b>4</b>	<b>Fonctionnement .....</b>	<b>62</b>
	Chargement du papier .....	63
	Avis concernant l'utilisation de l'ADF.....	63
	Placer le(les) document(s) dans l'alimentateur automatique de documents .	64
	Placer le(les) document(s) sur la vitre.....	66
	Faire des copies .....	67
	Fonctionnement de base .....	67
	Fonctionnement avancé .....	68

Envoi de votre document par e-mails .....	74
Fonctionnement de base .....	74
Fonctionnement avancé .....	75
Utilisation du clavier virtuel .....	80
Utilisation du carnet d'adresses .....	81
Envoi de votre document aux serveurs d'archivage.....	83
Fonctionnement de base .....	83
Fonctionnement avancé .....	84
Ajouter un nouveau dossier .....	87
Envoi par fax de votre document numérisé .....	90
Fonctionnement de base .....	90
Fonctionnement avancé .....	92
Annulation d'une tâche Télécopie .....	95
Utiliser l'annuaire.....	96
Numérisation de vos documents.....	97
Configuration requise .....	97
Procédure D'installation du pilote .....	97
Fonctionnement du scanner.....	99
Introduction à l'interface Utilisateur .....	100
Utilisation des fonctions de base.....	101
Utilisation des fonctions avancées .....	104
Utilisation des autres outils .....	112
<b>5 Dépannage .....</b>	<b>113</b>
Message d'information .....	113
Messages d'information lors des processus de numérisation et de copie.....	113
Messages d'information lors de la mise en réseau.....	115
Messages d'information lors de l'envoi d'e-mail .....	116
Messages d'information lors de l'archivage.....	118
Codes des informations pendant l'envoi d'un fax.....	121
Résoudre un bourrage papier .....	123
Supprimer les lignes anormales sur votre image scannées .....	125
<b>6 Entretien de votre machine .....</b>	<b>126</b>
Nettoyer la vitre .....	126
Nettoyer l'écran LCD.....	127
Nettoyer l'alimentateur automatique de documents.....	128
Remplacer le module du patin emboîté dans l'ADF .....	129
Remplacement du rouleau ADF.....	131
<b>Annexe .....</b>	<b>133</b>
Définir vos boutons de raccourci .....	133
Utilisation des boutons de raccourci.....	136
Gestion du carnet d'adresses.....	137
Ajouter une adresse e-mail .....	137
Modifier une adresse e-mail .....	140
Supprimer une adresse e-mail .....	142
Ajouter un nouveau groupe.....	143
Modifier un groupe.....	146

Supprimer des groupes .....	148
Gestion de l'annuaire fax .....	149
Ajouter un nouveau numéro de fax .....	149
Suppression ou modification des numéros de téléphone .....	150
Ajouter un nouveau groupe de numéros de fax.....	151
Modifier un groupe de numéros de téléphone .....	152
Supprimer un groupe de numéros de téléphone.....	152
Gestion des comptes .....	153
Mise en place de la Gestion des comptes via la page Web du produit .....	153
Spécifications.....	158
Index .....	162

# 1 Pour commencer

---

## Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit, un périphérique multifonction 4 en 1. Ce produit est doté d'une technologie de remise de document sans précédent, transmettant les documents papier par voie électronique, via Internet. Avec ce produit, vous pouvez instantanément scanner un document papier recto ou recto-verso et envoyer l'image électronique à plusieurs destinataires, y compris à des adresses email, à une imprimante, un télécopieur, à des serveurs ftp, un site Web ou à un ordinateur du réseau. Cette nouvelle façon de distribuer les documents est plus rapide, plus économique et plus sûre que toutes les autres méthodes traditionnelles, comme le courrier postal ou un coursier.

---

### **Important:**

**Pour utiliser la fonction de réception du fax et de la copie, vous devez connecter le produit à une imprimante laser N&B compatible comme les imprimantes Ricoh Aficio SP4110N ou HP LaserJet 2015.**

---

## Caractéristiques

### **Copie numérique :**

Ce produit comprend une imprimante laser. Il est donc en mesure d'effectuer des copies numériques d'une qualité incomparable. Son tableau à commandes intuitives et son écran LCD de qualité permettent de réaliser rapidement et facilement les copies numériques.

### **Envoi d'email :**

Connecté à un réseau Ethernet et à un serveur SMTP, ce produit vous permet de transmettre un ou plusieurs documents à votre adresse électronique, sous forme de pièce jointe. Il suffit d'appuyer sur la touche email et de choisir les adresses email de vos destinataires. Le document est d'abord numérisé puis transformé en fichier image, et enfin transmis aux destinataires distants dans les minutes qui suivent.

### **Archivage (numérisation vers un dossier) :**

Ce produit vous permet d'envoyer des documents numérisés vers un serveur ou un dossier de fichiers d'un ordinateur, via l'intranet et les protocoles FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (utilisation sécurisé du HTTP), CIFS (Common Internet File System). La fonction numérisation vers un dossier décharge le serveur mail de la gestion d'importantes pièces jointes.

**Scan Duplex :**

À travers l'alimentateur de document automatique, l'appareil vous permet de scanner les documents imprimés recto-verso pour numériser vos documents plus efficacement.

**Envoi de télécopie :**

Équipé d'un modem fax intégré et d'une ligne téléphonique supplémentaire, le produit est capable de transmettre le document numérisé à un télécopieur distant, tout comme le ferait un télécopieur classique.

**Envoi de document multi-pages :**

Avec l'Alimentateur automatique de documents, ce produit permet de numériser une pile de 50 pages en une fois, d'une qualité fiable pour une efficacité optimale.

**Gestion du produit à distance :**

Ce produit présente une commodité de gestion à distance de votre carnet d'adresses email, des destinations d'archivage (dossiers) et de l'annuaire. Il suffit d'entrer l'adresse IP de la machine dans le champ URL de votre navigateur pour afficher la page web du produit. Cette page web permet à l'administrateur de créer jusqu'à 2000 adresses email, 50 destinations d'archivage et 200 numéros de fax, pour une remise commode des documents numérisés vers de multiples destinataires.

**Raccourcis :**

En affectant vos fonctions et vos paramètres utilisés fréquemment à des boutons de raccourci, l'appareil vous permet de terminer votre tâche en trois simples appuis sur l'écran LCD et le panneau de contrôle.

## Vue extérieure

---


### Vue avant



- |   |   |
|---|---|
| 1. Tiroir d'entrée papier et support papier | 5. Panneau de commande                              |
| 2. Butée du papier                          | 6. Écran LCD  |
| 3. Couverture à document                    | 7. Unité ADF (alimentateur automatique de document) |
| 4. Poignée                                  |   |

## Ports de connexion


---



- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Interrupteur marche/arrêt : | Pour mettre la machine en marche et l'arrêter.  |
| 2. Prise d'alimentation :      | Pour brancher l'alimentation avec un câble d'alimentation.  |
| 3. Port de copie :             | Pour brancher l'imprimante avec un câble USB.   |
| 4. Port LAN :                  | Pour brancher un réseau avec un câble réseau.   |
| 5. Port USB :                  | Pour brancher un ordinateur en temps que scanner USB.   |
| 6. Prise Téléphone :           | Cette prise téléphone est à ignorer puisque aucun combiné n'est fourni avec le produit.                                     |
| 7. Prise ligne :               | Pour brancher le produit à une prise téléphone « RJ-11 » fournie par la compagnie de téléphone avec une ligne de téléphone. |

Remarque : Si vous voulez utiliser le produit comme un télécopieur classique, il faut brancher l'une des extrémités de la ligne téléphonique à la prise « Line » (ligne) (prise externe) et brancher l'autre extrémité à la prise téléphonique « RJ-11 » avec une ligne téléphonique.

## Panneau de commande




### Partie A : Écran LCD

Pour afficher l'opération en cours.

### Partie B : Touches de fonction :

Pour sélectionner un mode de fonctionnement.

#### Touches de fonction :

	Appuyez sur cette touche pour faire une copie.
	Appuyez sur cette touche pour envoyer votre document numérisé par email.
	Appuyez sur cette touche pour envoyer votre document numérisé vers un serveur désigné.
	Appuyez sur cette touche pour envoyer votre document numérisé vers un télécopieur.

## Partie C : Pavé numérique :

Pour entrer la quantité de copie ou le numéro de fax.



## Partie D : Touche Démarrer et autres touches :

Pour sélectionner les conditions particulières ou, avec la touche Démarrer, pour lancer l'envoi ou la copie de votre (vos) document(s).

	<p>Choisissez cette touche pour accéder aux outils de l'utilisateur et paramétrer le système.</p>
	<p>Choisissez cette touche pour supprimer les paramètres actuels et retourner aux paramètres par défaut. Appuyez sur ce bouton pendant au moins 5 secondes pour retourner aux paramètres d'usine par défaut.</p>
	<p>Choisissez cette touche pour entrer en mode de sauvegarde.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyant DEL Alimentation : affiche la mise sous tension de l'appareil et le statut prêt.</li> <li>• Voyant DEL alerte : indique une erreur.</li> <li>• Voyant DEL Veille : indique l'état d'économie d'alimentation.</li> </ul>
	<p>Choisissez cette touche pour interrompre le traitement.</p>
	<p>Choisissez cette touche pour lancer la copie, l'envoi d'email, l'archivage ou l'envoi de télécopie en mode noir et blanc.</p>
	<p>Choisissez cette touche pour lancer la copie, l'envoi d'email, l'archivage en mode couleur.</p>

## Informations relatives à la pré-installation

---

Le produit doit être parfaitement installé dans votre réseau pour pouvoir exécuter les fonctions email et archivage. Avant d'utiliser le produit, veuillez l'installer correctement dans votre réseau pour pouvoir accéder aux fonctions email et archivage. Voici les paramètres réseau à instaurer.

### **Important !**

**Faites une copie du tableau suivant et demander à votre Administrateur réseau de compléter les informations.**

<b>1. Activation DHCP :</b>	
<b>2. Adresse IP :</b>	. . .
<b>3. Masque de sous-réseau :</b>	. . .
<b>4. IP passerelle :</b>	. . .
<b>5. Serveur DNS :</b>	. . .
<b>6. Serveur SMTP :</b>	
<b>7. Port SMTP :</b>	<b>25</b>
<b>8. Serveur POP3 :</b>	
<b>9. Port POP3 :</b>	
<b>10. Serveur LDAP :</b>	. . .
<b>11. Port LDAP :</b>	

### Explication des contenus :

<b>1. *Activation DHCP</b>	Choisissez Oui pour obtenir les adresses IP/sous-réseau/passerelle automatiquement du serveur DHCP.
<b>2. *Adresse IP</b>	Adresse IP (Internet Protocol) assignée à votre machine par votre administrateur réseau ou par le serveur DHCP.
<b>3. Masque de sous-réseau :</b>	Adresse du masque de réseau assignée par votre administrateur réseau ou par le serveur DHCP.
<b>4. IP passerelle</b>	Adresse IP de la passerelle assignée par votre administrateur réseau ou par le serveur DHCP.
<b>5. *Serveur DNS</b>	Adresse IP du serveur DNS assignée par votre administrateur réseau.
<b>6. *Serveur SMTP</b>	Adresse IP du serveur mail SMTP, assignée par votre administrateur réseau.
<b>7. Port SMTP</b>	Numéro du port de votre serveur mail SMTP.
<b>8. *Serveur POP3</b>	Adresse IP de votre serveur POP3.
<b>9. *Port POP3</b>	Numéro du port de votre serveur POP3.
<b>10. *Serveur LDAP</b>	Adresse IP de votre serveur LDAP.
<b>11. Port LDAP</b>	Numéro du port de votre serveur LDAP.

## Remarque :

- 1.** Serveur DHCP : Grâce au DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), une adresse IP unique peut être automatiquement attribuée à un hôte à chaque fois qu'il se connecte à un réseau. La gestion des adresses IP est ainsi simplifiée pour les administrateurs réseau. La disponibilité d'un serveur DHCP dans votre réseau vous évite d'entrer les informations relatives au TCP/IP, au masque de sous-réseau, à la passerelle et au DNS. Ces informations seront automatiquement indiquées pour le produit.
- 2.** Adresse IP : Une adresse IP (Internet Protocol) identifie uniquement une connexion hôte sur un réseau IP. L'administrateur du réseau, ou le concepteur du réseau, assigne l'adresse IP. Une adresse IP comporte deux parties : l'une identifiant le réseau, et la seconde identifiant votre nœud.  
  
L'adresse IP s'écrit habituellement avec quatre nombres, séparés par des points. Chaque nombre est compris entre zéro et 255. Par exemple, 10.1.30.186 pourrait être une adresse IP.
- 3.** SMTP : signifie Simple Mail Transfer Protocol. Il s'agit du principal protocole de communication utilisé pour envoyer et recevoir des e-mails sur Internet.
- 4.** DNS : signifie Domain Name System. Le serveur DNS identifie les hôtes par leurs noms plutôt que par leurs adresses IP. Si le serveur DNS est disponible sur votre réseau, vous pouvez entrer le nom du domaine plutôt que les chiffres de l'adresse IP.
- 5.** POP3 : il s'agit du dernier protocole POP, un service permettant de stocker et de fournir les e-mails de différentes machines client, sans que ces dernières ne soient connectées 24 heures sur 24 à Internet. Les e-mails sont stockés dans POP3 jusqu'à ce que vous vous connectiez.
- 6.** LDAP : signifie Lightweight Directory Access Protocol. Le protocole LDAP permet aux utilisateurs d'accéder aux répertoires et aux carnets d'adresses depuis des périphériques hors réseau, de façon à simplifier la distribution de document.


# Fonctions de communication Internet

---

## Numérisation et envoi par e-mail

Le produit vous permet de délivrer un document numérisé aux adresses e-mail du réseau. Le document est d'abord numérisé puis converti en format de fichier standard PDF, JPEG, TIFF, ou MTIFF (TIFF multi-page). Il est ensuite transmis simultanément à tous les destinataires distants, sous forme de pièce jointe à un e-mail.

Lorsque vous utilisez ce produit pour envoyer un e-mail, l'appareil utilise le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour transférer vos e-mails sortants à votre serveur mail SMTP, puis envoie ces e-mails à vos destinataires via Internet.




## Archivage (Numérisation et archivage)

---

Via Intranet et grâce aux protocoles FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (utilisation sécurisée du protocole HTTP), ou CIFS (Common Internet File System), le produit vous permet de sauvegarder le document numérisé directement sur un serveur désigné, ou sur un ordinateur du réseau, dans un format de fichier PDF, JPEG, TIFF, ou MTIFF.

Le protocole CIFS est le système de partage de Microsoft Windows. Ce qui fait la particularité de cette fonction d'archivage unique, c'est qu'elle permet à tous les utilisateurs de la société de partager une seule machine pour l'envoi de documents vers un dossier de fichier voulu, sur un serveur désigné ou un ordinateur personnel.



# 2 Installation de votre machine

---

Ce chapitre s'adresse tout particulièrement aux personnes responsables de l'administration du produit. L'administrateur est invité à lire ce chapitre avant d'installer la machine.

## Configuration minimale

Pour une utilisation optimale du produit, il est nécessaire de disposer de la configuration suivante :

### **Pour l'envoi d'e-mails depuis le produit :**

- Réseau TCP/IP
- Serveur SMTP et serveur POP3 en option

### **Pour l'archivage du/des document(s) via Intranet**

- Environnement avec protocole FTP, HTTP, HTTPS ou CIFS
- Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, serveur HTTP ou FTP

## Déverrouillage de l'unité scanner

---

L'unité scanner est verrouillée pendant son transport pour protéger son mécanisme de tout dommage. **Il faut déverrouiller l'unité scanner avant d'utiliser la machine.**

- 1). Ouvrez le couvercle du document. Localisez le loquet de verrouillage sur le côté gauche.
- 2). Déplacez le loquet et le mettre en « **position déverrouillée** ».



### Remarque :

Si vous devez déplacer le produit pour le réparer ou pour toute autre raison, pensez à le verrouiller avant de le déplacer. Pour verrouiller le produit, veuillez suivre la procédure :

1. Mettre le produit hors tension.
2. Si l'unité scanner n'est pas placée à l'avant de la vitre, remettre le produit sous tension. Une fois l'unité scanner en position avant, mettre le produit hors tension.
3. Déplacez le loquet de verrouillage et le mettre en « position verrouillée ».

# Branchement des câbles

---


## Branchement du câble Ethernet

### Branchement au réseau

1. Branchez l'une des extrémités de votre câble LAN Ethernet à un port disponible de votre répéteur Ethernet.



2. Branchez l'autre extrémité à un port **LAN**, à l'arrière du produit.



## Branchement du câble Imprimante

1. Branchez une extrémité du câble de l'imprimante (câble USB) à l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité à un port de **COPIE**, à l'arrière du produit.



## Branchement de la ligne Téléphone

1. Branchez l'une des extrémités de la ligne téléphone à la prise LINE, à gauche du panneau arrière.



2. Branchez l'autre extrémité de la ligne téléphone à la prise téléphone « RJ-11 », fournie par la compagnie de téléphone.

## Branchement de l'alimentation et mise sous tension de la machine

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position « 0 » pour mettre la machine hors tension.
2. Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation à la prise d'alimentation (⓪) de la machine.



3. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur appropriée.
4. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position « I » pour mettre la machine sous tension. Après le message d'amorçage, l'écran LCD affiche l'état « prêt » pré réglé.

### Remarque :

Appuyez sur le bouton **Économiseur d'énergie** du panneau de commande pour passer en mode d'économie d'énergie. Si le produit n'est pas sollicité pendant 15 minutes (paramètre par défaut), la lampe du scanner s'éteint automatiquement. Appuyez sur n'importe quelle touche, sauf celle de l'Économiseur d'énergie, pour retourner à l'état Prêt.

# 3 Configuration de la machine

---

Les paramétrages et les destinations suivantes sont à définir par l'administrateur du système avant d'utiliser le produit pour la distribution de documents numérisés sur le réseau.

- Paramètres réseau et e-mail : définit les paramètres des protocoles TCP/IP, SMTP et POP3 pour l'envoi du document numérisé vers les adresses e-mail.
- Destinations d'archivage : Définit les protocoles et les destinations d'envoi du document numérisé vers les serveurs FTP, Web ou tout autre ordinateur personnel du réseau.

Pour spécifier ces paramètres ou ces destinations, l'administrateur peut entrer les valeurs concernées dans les options des **Outils utilisateur**, sur le panneau de commande. Outre l'utilisation du panneau de commande, le produit permet à l'administrateur une configuration de la machine à distance, soit en lançant la page Web intégrée du produit (Écran d'image Web), ou en démarrant l'outil de gestion du réseau fourni sur le CD-ROM du pilote du scanner.

La page Web intégrée du produit (Écran d'image Web) permet à l'administrateur de configurer chaque machine à distance, à l'aide d'un navigateur Web. L'outil de gestion du réseau permet à l'administrateur de mettre à jour et de gérer plusieurs produits sur le réseau. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'Outil de gestion du réseau, veuillez vous reporter à l'aide en ligne.


## Remarque :

- ✓ Si l'administrateur du système a choisi DHCP, l'adresse IP du TCP/IP, la passerelle, le masque de sous-réseau et le serveur DNS seront alors automatiquement indiqués.
- ✓ Lors de la première installation du produit, il est recommandé d'utiliser les paramétrages système par défaut. Les paramétrages peuvent être modifiés et personnalisés ultérieurement, une fois le fonctionnement et les fonctionnalités maîtrisés.


## Spécification des paramètres réseau du produit

---


1. Mettez la machine sous tension. Après les quelques secondes de préchauffage, le mode de fonctionnement par défaut s'affiche sur le panneau tactile. Par exemple le mode **Copier** ci-dessous.




2. Appuyez sur le bouton du **Menu** du panneau de contrôle. Ceci fait apparaître l'écran de **Menu** suivant.




- Appuyez sur **Paramètres réseau** pour afficher l'écran suivant **Paramètres réseau**.



- Les informations TCP/IP par défaut sont incorrectes. Saisissez vos propres informations réseau en utilisant le clavier virtuel. Appuyez n'importe où sur le champ **Adresse IP/Masque de sous-réseau/IP passerelle/Serveur DNS** pour faire apparaître le clavier virtuel. Saisissez ensuite les valeurs adéquates. Par exemple,




- Appuyez sur **Retour** après avoir saisi vos informations. Vous retournez alors à l'écran **Paramètres réseau**.
- Dans l'écran **Paramètres réseau**, appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran **Outils utilisateur**.



## Spécification de paramètres administrateur supplémentaires via la page Web du produit

---

1. Spécifiez les paramètres réseau sur le panneau de commande, via le clavier virtuel. (Reportez-vous à la section précédente, *Spécification des paramètres réseau du produit.*)
2. La conception du produit comporte une page Web intégrée, ce qui permet à l'administrateur du système de gérer à distance le produit. Il suffit de saisir l'adresse IP du produit dans le champ URL de votre navigateur, puis d'appuyer sur **Entrée**. La page Web du produit apparaît.



3. Cliquez sur chaque élément du menu pour saisir la valeur adéquate. Pour plus de détails sur chaque paramètre, veuillez vous reporter à la section suivante *Résumé des outils utilisateur.*

## Remarque :


- ✓ L'élément « **Gestion** » et le menu « **Paramètres administratifs** » sont protégés par un mot de passe. La machine est livrée sans mot de passe spécifique. Il suffit alors de cliquer sur **Ouverture de session** pour accéder aux paramètres détaillés. Il est possible de créer un mot de passe ultérieurement et de le conserver dans vos notes pour ne pas l'oublier.
- ✓ Pour une gestion efficace, il est recommandé de créer ultérieurement un mot de passe d'ouverture de session pour l'administrateur.
- ✓ Si vous souhaitez retourner aux paramètres d'usine par défaut, il suffit d'appuyer sur le bouton **Réinitialiser** pendant au moins 5 secondes. En une seconde, toutes les valeurs des paramètres de **Gestion** et **Administratifs** reprennent leurs valeurs d'usine par défaut.
- ✓ Remarque : certains paramètres dans les « Outils utilisateur » peuvent également être modifiés par les utilisateurs au moment d'effectuer des copies, d'envoyer des mails individuels, d'envoyer des fichiers individuels vers un dossier ou d'envoyer des fichiers individuels vers un télécopieur, lorsqu'ils appuient sur le bouton « Copier », « E-mail », « Dossier » ou « Fax » du panneau de commande. Cependant, si les utilisateurs omettent de régler ces paramètres, ce sont les paramètres par défaut qui seront automatiquement appliqués aux copies, aux e-mails, au dossier ou au fax envoyés par les utilisateurs. Cela signifie que l'administrateur assigne les paramètres par défaut pour les fonctions communes. Ainsi, un utilisateur individuel peut également régler ses propres paramètres lorsqu'il exécute l'un des modes de fonction.
- ✓ Il est également possible de spécifier plus de paramètres administrateur sur le panneau de commande, via le clavier virtuel. Veuillez vous reporter à la section précédente, *Spécification des paramètres réseau du produit*, pour spécifier les paramètres administrateur via le clavier virtuel.



## Spécification de paramètres administrateur supplémentaires via l'Outil de Gestion réseau

---

1. Insérez le CD-ROM du pilote du scanner dans le lecteur de CD-ROM. Le graphique d'installation apparaît rapidement.
2. Choisissez **Outil de gestion réseau**, et suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.
3. Lancer l'**Outil de gestion réseau** en choisissant Démarrer>Tous les programmes>Outil de gestion réseau>Outil de gestion réseau.
4. L'écran principal **Outil de gestion réseau** ci-dessous, apparaît immédiatement.




5. Choisissez **Nouveau périphérique** dans le menu **Fichier** pour faire apparaître la boîte de dialogue Nouveau périphérique suivante.  
Ou cliquez sur l'outil nouveau périphérique de la barre d'outils.

Ou double-cliquez sur la grande icône nouveau périphérique (  New Device ).

6. Saisissez l'adresse IP de votre périphérique, comme illustré.



7. En une seconde, le périphérique sur le réseau s'affichent dans la fenêtre principale.



8. Double-cliquez sur l'icône du périphérique, ou choisissez l'une des méthodes suivantes pour afficher la page Web intégrée et spécifier les paramètres voulus.
- Sélectionnez l'icône du périphérique et choisissez l'outil **Paramétrages Menu** dans la barre d'outils.
  - Sélectionnez l'icône du périphérique et cliquez sur le bouton droit de la souris. Choisissez **Menu**.
9. Cliquez sur chaque élément du menu pour saisir la valeur adéquate. Pour plus de détails sur chaque paramètre, veuillez vous reporter à la section suivante *Résumé des outils utilisateur*.



**Remarque :**

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'Outil de gestion du réseau, veuillez vous reporter à l'aide en ligne.

## Résumé des Outils utilisateur

**Information** : utilisé pour afficher les informations de base relatives au produit.

Élément	Description
<b>Modèle</b>	Affiche le nom du modèle du produit.
<b>Fabricant</b>	Affiche le nom du fabricant.
<b>Adresse MAC</b>	Affiche l'adresse MAC de l'unité scanner.
<b>Numéro de série</b>	Affiche le numéro de série du produit.
<b>Version micro logicielle du système</b>	Affiche la version du micro logiciel du système.
<b>Version micro logicielle du scanner</b>	Affiche la version du micro logiciel du scanner.
<b>Version page accueil</b>	Affiche la version de la page d'accueil.
<b>Nbr de pages</b>	Affiche les compteurs pour Copie, Email N&B, Email Couleur, Archivage N&B, Archivage Couleur, Envoyer Fax, Fax Reçu, Scan PC, ADF, Total. <b>Carte menu</b> : Appuyez sur « Imprimer » pour imprimer tous les éléments du menu et leurs valeurs. <b>Rapport d'utilisation</b> : Appuyez sur "Imprimer" pour imprimer les informations relatives au compteur.

**Généralité** : utilisé pour spécifier les informations générales du produit.

Élément	Description
<b>Nom de la machine</b>	Paramètre le nom de la machine. (Le nom que vous voulez afficher dans l'e-mail du destinataire).
<b>Code Pays</b>	Choix du pays où vous vous trouvez. Ce paramétrage est indispensable pour exécuter la fonction fax.
<b>Fuseau horaire</b>	Choix du fuseau horaire par rapport au temps moyen de Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT). En réglant le fuseau horaire, l'e-mail d'outre-mer affichera votre heure locale et non pas l'heure locale de l'expéditeur.
<b>Date/Heure</b>	Règle l'horloge du périphérique, date et heure.

**Paramétrage réseau** : utilisé pour spécifier les paramètres réseau du produit.

Élément	Description
<b>Activation DHCP</b>	Si vous disposez d'un serveur DHCP disponible sur votre réseau et que le DHCP est activé, l'IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS précédents seront automatiquement indiqués. <b>Choix : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b>
<b>Adresse IP</b>	Adresse IP (Internet Protocol) assignée à votre machine par votre administrateur réseau.
<b>Masque de sous-réseau</b>	Adresse du masque réseau assigné par votre administrateur réseau.
<b>IP passerelle</b>	Adresse IP de la passerelle assigné par votre administrateur réseau.
<b>Serveur DNS</b>	Serveur du nom de domaine assigné par votre administrateur réseau.
* Valeur d'usine par défaut	

**Serveur mail** : utilisé pour spécifier les informations relatives au serveur mail du produit.

Élément	Description
<b>Compte d'adresses e-mail du périphérique</b>	
<b>Adresses e-mail du périphérique</b>	Saisissez l'adresse email du périphérique. C'est également l'adresse de l'expéditeur « De » lorsque vous envoyez un email depuis le périphérique.
<b>IP (SMTP) du serveur de la boîte d'envoi ou URL</b>	Saisissez l'adresse IP SMTP ou l'URL SMTP.
<b># port</b>	Saisissez le numéro du port du serveur SMTP. * 25
<b>Méthode d'authentification</b>	Saisissez la méthode d'authentification d'emails. <b>Choix : *Aucun, SMTP, POP3</b>
<b>Nom d'utilisateur</b>	Saisissez le nom d'utilisateur pour l'authentification SMTP ou POP3.
<b>Mot de passe</b>	Saisissez le mot de passe pour l'authentification SMTP ou POP3.
<b>IP du serveur POP3 ou URL</b>	Saisissez l'adresse IP du serveur POP3 ou l'URL POP3.
<b># port</b>	Saisissez le numéro du port du serveur POP3. * 110
<b>Carnet d'adresses externe</b>	
<b>IP du serveur LDAP ou URL</b>	Saisissez l'adresse IP du serveur LDAP ou l'URL.
<b># port</b>	Saisissez le numéro du port du serveur LDAP. * 389
<b>Nom d'utilisateur</b>	Saisissez le nom d'utilisateur du serveur LDAP. Remarque : <ol style="list-style-type: none"> <li>Dans Microsoft Active Directory, certains serveurs peuvent vous demander d'ajouter un 'nom de domaine' comme votre nom de connexion entier. Par exemple, si votre nom de domaine est 'compagnie' et que votre nom d'utilisateur est 'administrateur', alors votre nom de connexion entier sera 'compagnie\administrateur'.</li> <li>Lorsque votre serveur LDAP demande une 'connexion anonyme', veuillez laisser les champs nom d'utilisateur et mot de passe vides, et n'entrez pas 'anonyme' dans les champs nom d'utilisateur et mot de passe.</li> </ol>
<b>Mot de passe</b>	Saisissez le mot de passe du serveur LDAP.
















<b>DN de base</b>	Entrez votre DN de base. Un DN de base (nom distingué) indique le point de départ d'une recherche. Un DN indique quel enregistrement doit être visualisé dans une arborescence LDAP. Le niveau supérieur d'une arborescence de dossier LDAP est la base, aussi appelé la 'DN de base'. Par exemple, vous pouvez choisir une base de dc=com, dc=net pour une recherche qui commence en haut et qui va vers le bas.
* Valeur d'usine par défaut	

### Remarque

1. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse et peuvent compter jusqu'à 28 caractères.
2. Recherche LDAP :
  - Cette machine supporte deux types d'authentification, simple et anonyme, pour vous connecter à vos serveurs LDAP.
  - Cette machine permet de trouver jusqu'à 100 résultats par recherche.
  - Les attributs comme "cn" et "mail" ont été prédéfinis dans le champ de recherche. Par conséquent, si votre test de recherche est "m", l'engin de recherche de LDAP recherchera les noms ou les adresses email contenant le caractère "m". Par exemple, vous obtiendrez des résultats de recherche comme "mary, mary@abc.com", ou "jack, jack@abc.com".

**Copier par déf.** : utilisé pour spécifier les paramètres de copie par défaut du produit. Lorsque la durée de réinitialisation du système est passée, ou lorsque le périphérique est mis sous tension, puis à nouveau hors tension, les paramètres de copie sont réinitialisés aux valeurs par défaut.

Élément	Description
<b>Basique</b>	
<b>Densité de l'image</b>	Ajustez la densité de l'image en sept étapes, en utilisant le panneau de contrôle. Vous pouvez spécifier la valeur par défaut de la densité de l'image, comprise entre 1 et 7, via la page Web du produit. Augmentez cette valeur pour assombrir la sortie d'impression, et diminuez la valeur pour rendre la sortie d'impression plus claire. <b>Choix : 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7</b>
<b>Mode Copie</b>	Choisissez le mode de mise au point pour votre copie. Par exemple, si votre document contient beaucoup d'images, choisissez Photo. Si votre document ne contient que du texte, choisissez Texte. Le mode Vitesse est un mode standard pour tous les documents. <b>Choix : *Vitesse, Texte, Photo.</b>
<b>Éditer image</b>	
<b>Effacer les contours</b>	Indiquez la longueur du bord à couper. <b>Choix : *0/0,25/0,5/0,75/1,0 pouce ou *0/6/13/19/25 mm.</b>
<b>Ajuster les marges</b>	L'option « Ajuster les marges » permet de déplacer l'image de la copie vers la droite et/ou vers le bas, en modifiant les paramètres « Droit » et « Bas ». <b>Choix pour le paramètre Droit ou Bas : *0/0,25/0,5/0,75/1,0 pouce ou *0/6/13/19/25 mm.</b>
<b>Unité</b>	Choisissez l'unité que vous voulez utiliser. <b>Choix : *Pouce, mm</b>
* Valeur d'usine par défaut	

<b>Copie avancée</b>					
<b>Assemblage</b>	Choisissez de « Trier » vos copies (par exemple pages 1,2,3/1,2,3/1,2,3) ou de les mettre en « *Pile » (par exemple pages 1,1,1/2,2,2/3,3,3).				
<b>Duplex</b>	<p>Choisissez l'un des quatre types pour votre impression duplex. (vérifiez que votre imprimante dispose de l'option duplex).</p> <p><b>Choix: 1 sur 1 côté, *1 sur 2 côtés, 2 sur 2 côtés, 2 sur 1 côté</b></p> <p><b>1 sur 1 côté:</b> Copie des originaux imprimés d'un côté sur un côté d'une feuille de papier.</p> <p><b>1 sur 2 côtés:</b> Copie des originaux imprimés d'un côté sur une feuille de papier recto-verso.</p> <p><b>2 sur 1 côté:</b> Copie des originaux imprimés recto-verso sur un côté d'une feuille de papier.</p> <p><b>2 sur 2 côtés:</b> Copie des originaux imprimés recto-verso sur une feuille de papier recto-verso.</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">   <b>1 sur 1 côté</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">   <b>1 sur 2 côtés</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">   <b>2 sur 1 côtés</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">   <b>2 sur 2 côtés</b> </td> </tr> </table>		 <b>1 sur 1 côté</b>	 <b>1 sur 2 côtés</b>	 <b>2 sur 1 côtés</b>	 <b>2 sur 2 côtés</b>
 <b>1 sur 1 côté</b>	 <b>1 sur 2 côtés</b>				
 <b>2 sur 1 côtés</b>	 <b>2 sur 2 côtés</b>				
Exemple:					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">   <b>1 sur 1 côté</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">   <b>1 sur 2 côtés</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">   <b>2 sur 1 côtés</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">   <b>2 sur 2 côtés</b> </td> </tr> </table>		 <b>1 sur 1 côté</b>	 <b>1 sur 2 côtés</b>	 <b>2 sur 1 côtés</b>	 <b>2 sur 2 côtés</b>
 <b>1 sur 1 côté</b>	 <b>1 sur 2 côtés</b>				
 <b>2 sur 1 côtés</b>	 <b>2 sur 2 côtés</b>				

## Orientation


Spécifiez comment vous souhaitez relier votre impression duplex.

**Remarque:** Cette fonction n'est disponible que si une option duplex est installée.

**Choix: \*Longueur sur longueur, Longueur sur largeur, Largeur sur longueur, Largeur sur largeur**


**Longueur** signifie que les documents peuvent être reliés ou rabattus sur la longueur du papier.

**Largeur** signifie que les documents peuvent être reliés ou rabattus sur la largeur du papier.




### Longueur sur longueur

Orientez vos documents de reliure sur la longueur vers reliure sur la longueur.



### Longueur sur largeur

Orientez vos documents de reliure sur la longueur vers reliure sur la largeur.



### Largeur sur longueur

Orientez vos documents de reliure sur la largeur vers reliure sur la longueur.





### Largeur sur largeur

Orientez vos documents de reliure sur la largeur vers reliure sur la largeur.

**Remarque:** La sélection de l'orientation varie en fonction du type d'impression duplex.

Type Duplex	Disponibilité de l'orientation
1 sur 1 côté	Toutes les options sont indisponibles.
2 sur 1 côtés	Seuls Longueur sur longueur et Largeur sur longueur sont disponibles.
1 sur 2 côtés	Seuls Longueur sur longueur et Longueur sur largeur sont disponibles.
2 sur 2 côtés	Toutes les options sont disponibles.

	<p>Exemples:</p>  <p>Longueur: _____</p> <p>Largeur: _____</p>
<p>N-vers le haut (économie papier)</p>	<p>Utilisez ce paramètre pour imprimer des pages multiples d'un document, sur une seule feuille de papier, et ajuster la séquence des images de page sur chaque feuille de papier. . .</p> <p><b>Choix : *1-en-1, 2-en-1, 4-en-1 (paysage), 4-en-1 (portrait).</b></p> <p>1-en-1 signifie qu'une page sera imprimée sur une seule feuille de papier.</p> <p>2-en-1 signifie que deux pages seront imprimées sur une seule feuille de papier, comme le montre l'illustration.</p> <p>4-en-1 (paysage) signifie que quatre pages seront imprimées sur une seule feuille de papier, en rangées, de gauche à droite, de haut en bas, comme le montre l'illustration.</p> <p>4-en-1 (portrait) signifie que quatre pages seront imprimées sur une seule feuille de papier, en colonnes, de haut en bas, de gauche à droite, comme le montre l'illustration.</p>  <p>2-en-1      4-en-1 (paysage)      4-en-1 (portrait)</p>

**Caractère mobile**

Si vous voulez que votre document numérisé affiche des mots particuliers, comme étant votre estampille, utilisez cette option pour saisir le texte en question.

(Remarque : Dans le champ **Caractère mobile**, vous verrez une petite icône « Clavier virtuel », en haut à droite. Appuyez n'importe où sur le champ **Caractère mobile** pour activer le clavier virtuel et saisir les caractères mobiles.)

Exemple:



\* Valeur d'usine par défaut

**E-mail par déf. :** utilisé pour spécifier les paramètres par défaut assignés par l'administrateur au moment de l'envoi d'un email depuis le produit. Les paramètres par défaut correspondent à la réinitialisation des paramètres email lorsque la durée de réinitialisation automatique du système est écoulée, ou lorsque le produit est mis hors tension puis à nouveau sous tension.

<b>Options email par défaut</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Sujet par défaut</b>	Saisissez le texte du sujet d'email par défaut, pour tous les courriers sortants, envoyés depuis le produit. Vous pouvez utiliser jusqu'à 64 caractères. Appuyez n'importe où sur le champ « Sujet » pour activer le clavier virtuel et saisir votre sujet.
<b>Séparation de fichier par défaut</b>	Choisissez la taille d'image maximale par défaut pour la pièce jointe envoyée par le produit. L'objet de la séparation de fichier est d'éviter la limite en taille de fichier des serveurs SMTP. Utilisez la zone combinée pour effectuer votre choix. <b>Choix : 1Mo/3Mo/5Mo/10Mo/30Mo/*Sans limite</b>
<b>Options scan par défaut</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Dimensions d'origine</b>	Choisissez les dimensions du document par défaut. <b>Choix : *A4/Lettre/A5/B5/Grand format.</b> Remarque : L'option Grand format ne concerne que le scan ADF.
<b>Résolution</b>	Choisissez la résolution par défaut du document numérisé. Plus la résolution est importante, plus l'image numérisée est détaillée, ce qui requière davantage d'espace sur le disque. <b>Choix : 75, 100, 150, *200, 300, 400, 600 dpi.</b> <b>Remarque:</b> Si vous scannez un document duplex (recto-verso), la résolution pour l'image couleur/grise est jusqu'à 300 dpi.
<b>Densité de l'image</b>	Ajustez la densité de l'image en sept étapes, en utilisant le panneau de contrôle. Vous pouvez spécifier la valeur par défaut de la densité de l'image, comprise entre 1 et 7, via la page Web du produit. Si vous augmentez la valeur, l'image numérisée sera plus sombre. Si vous diminuez la valeur, l'image numérisée sera plus claire. Choix : 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7
<b>Couleur</b>	Format du fichier pour les documents à envoyer en couleurs, via un email envoyé depuis le produit. <b>Choix :</b> <b>1. Format de fichier : *PDF, JPEG, TIFF, MTIFF (TIFF multi-page)</b> Remarque : Choisissez MTIFF ou PDF si vous devez numériser un document multi-page et le convertir en un seul fichier image. <b>2. Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b> (Si le format de fichier choisi est TIFF ou MTIFF, le niveau de compression est défini uniquement sur Brut.)

<b>Noir/Blanc</b>	<p><b>N&amp;B multi-niveau (gris) :</b> Choisissez « <b>ACTIVÉ</b> » si vous voulez effectuer des copies en gris, ou « <b>DÉSACTIVÉ</b> » pour des copies en noir et blanc (bit unique).</p> <p><b>Choix :</b></p> <p><b>1. N&amp;B multi-niveau / gris : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b></p> <p><b>2. Format de fichier : *PDF, MTIFF(TIFF multi-page), TIFF</b></p> <p><b>3. Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b></p> <p>(Si vous choisissez <b>ACTIVÉ</b> depuis le menu <b>N&amp;B multi-niveau/Gris</b>, les formats de fichier disponibles sont <b>PDF, JPEG, TIFF</b> et <b>MTIFF</b>. Si vous choisissez le format de fichier <b>TIFF</b> ou <b>MTIFF</b>, le niveau de compression est limité à <b>Brut</b> uniquement.</p> <p>Si vous choisissez <b>DESACTIVÉ</b> depuis le menu <b>N&amp;B multi-niveau/Gris</b>, les formats de fichier disponibles sont <b>PDF, JPEG, TIFF</b> et <b>MTIFF</b>. Le niveau de compression du <b>MTIFF</b> ou du <b>TIFF</b> propose <b>G3, G4</b> et <b>Brut.</b>)</p>
* Valeur d'usine par défaut	

#### Explication sur les formats de fichier :

<b>PDF</b>	PDF (Portable Document Format) est un format de fichier très populaire, utilisé par Adobe. Vous pouvez visualiser les fichiers PDF en utilisant Adobe Acrobat ou Adobe Reader.
<b>TIFF/MTIFF</b>	TIFF (Tagged-Image File Format) est un format d'image flexible en mode point, virtuellement supporté par toutes les applications de peinture, d'édition d'image et de mise en page. Tous les scanners de bureau sont également et virtuellement capables de produire des images TIFF.
<b>JPEG</b>	La compression JPEG (Joint Photographic Experts Group) fournit les meilleurs résultats, avec une couleur à tons continus et des dimensions de fichier les plus petits.

Le tableau suivant vous donne une idée des tailles de fichier selon le format de fichier.

Format de fichier	TIFF	PDF	JPEG
Taille de fichier (A4, Couleur, @200 dpi)	10M	53KB	212Ko

**Modèle de dossier :** utilisé pour spécifier les paramètres d'un Modèle de dossier. Le Modèle de dossier contient les mêmes informations que les écrans nouveau dossier. Le Modèle de dossier s'affiche sur l'écran dossier lorsque les utilisateurs veulent ajouter un nouveau dossier sans avoir à ressaisir les mêmes données.

Paramètres serveur	
Élément	Description
<b>URL cible</b>	<p>Veillez choisir dans le premier champ, le type de protocole de votre serveur d'archivage. <b>Vous pouvez opter pour *FTP, HTTP, CIFS, HTTPS.</b></p> <p>Saisissez l'URL cible dans le second champ. Vous pouvez indiquer le nom du domaine, ou l'adresse IP avec le chemin du répertoire. Le répertoire dépend des protocoles. Le chemin démarre par le répertoire racine dans FTP, HTTP, HTTPS, et CIFS. Par exemple, ftp://, http://, et fichier:\\, https://.</p> <p><b>Remarque importante :</b> Vous devez utiliser ce format d'archivage CIFS, fichier:\\IP\nom de l'ordinateur\nom du dossier, pour paramétrer l'URL CIFS.</p>
<b># Port</b>	<p>Saisissez le numéro de port du serveur dans lequel vous voulez stocker votre document numérisé.</p> <p><b>Valeur par défaut : *ftp:21, http:80, CIFS:139, https:443</b></p> <p>Si la valeur par défaut ne correspond pas au cas réel, saisissez le bon numéro de port dans ce champ. Appuyez n'importe où sur le champ « Port » pour activer le clavier virtuel et saisir le texte.</p>
<b>Nom de fichier</b>	<p>Nom du fichier pour votre document numérisé, sans extension. Si vous n'avez pas entré de valeur dans la boîte, le système affichera un nom de fichier et une image par défaut. Le nom du fichier se modifie avec le temps si vous utilisez #A#M#J#h#m#s#n (A, M, J, h, m, s et n représentent respectivement l'année, le mois, la date, l'heure, les minutes, les secondes et le numéro de série.) Saisissez par exemple le nom de fichier suivant : test#J#n, ce qui correspond au nom de fichier test0500001</p>
<b>Rapporter à l'e-mail</b>	<p>Saisissez l'adresse e-mail si vous voulez envoyer le rapport d'archivage à cette adresse.</p>
<b>Créer un sous-dossier</b>	<p>Choisissez <b>ACTIVÉ</b> pour activer le serveur et créer un sous-dossier lors de l'envoi de l'image numérisée au serveur de destination. (Cocher la case si vous êtes autorisé à écrire sous le serveur de destination.)</p> <p><b>Choix : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b></p>
* Valeur d'usine par défaut	

<b>Options scan par défaut</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Dimensions du document</b>	Choisissez les dimensions du document par défaut. <b>Choix : *A4/Lettre/A5/B5/Grand format.</b>
<b>Résolution</b>	Choisissez la résolution par défaut du document numérisé. Plus la résolution est importante, plus l'image numérisée est détaillée, ce qui requière davantage d'espace sur le disque. <b>Choix : 75, 100, 150, *200, 300, 400, 600 dpi.</b>
<b>Densité de l'image</b>	Ajustez la densité de l'image en sept étapes, en utilisant le panneau de contrôle. Vous pouvez spécifier la valeur par défaut de la densité de l'image, comprise entre 1 et 7, via la page Web. Si vous augmentez la valeur, l'image numérisée sera plus sombre. Si vous diminuez la valeur, l'image numérisée sera plus claire. <b>Choix : 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7</b>
<b>Couleur</b>	Format du fichier pour les documents numérisés à envoyer en couleurs, via l'archivage depuis le produit. <b>Choix :</b> <b>1. Format de fichier : *PDF, JPEG, TIFF, MTIF</b> (TIFF multi-page) Remarque : Choisissez MTIFF ou PDF si vous devez numériser un document multi-page et le convertir en un seul fichier image. <b>2. Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b> (Si le format de fichier choisi est TIF ou MTIFF, le niveau de compression est défini uniquement sur BRUT.)
<b>Noir/Blanc</b>	Format du fichier pour les documents à envoyer en noir et blanc, via l'archivage depuis le produit. <b>Choix :</b> <b>1. N&amp;B multi-niveau (Gris) : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b> <b>2. Format de fichier : *PDF, MTIFF(TIFF multi-page), TIFF</b> <b>3. Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b> (Si vous choisissez ACTIVÉ depuis le menu N&B multi-niveau/Gris, les formats de fichier disponibles sont PDF, JPEG, TIFF et MTIFF. Si vous choisissez le format de fichier TIFF ou MTIFF, le niveau de compression est limité à BRUT uniquement. Si vous choisissez DESACTIVÉ depuis le menu N&B multi-niveau/Gris, les formats de fichier disponibles sont PDF, TIFF et MTIFF. Le niveau de compression du MTIFF ou du TIFF propose G3, G4 et Brut.)
* Valeur d'usine par défaut	

### Explication sur les formats de fichier :

<b>PDF</b>	PDF (Portable Document Format) est un format de fichier très populaire, utilisé par Adobe. Vous pouvez visualiser les fichiers PDF en utilisant Adobe Acrobat ou Adobe Reader.
<b>TIFF/MTIFF</b>	TIFF (Tagged-Image File Format) est un format d'image flexible en mode point, virtuellement supporté par toutes les applications de peinture, d'édition d'image et de mise en page. Tous les scanners de bureau sont également et virtuellement capables de produire des images TIFF.
<b>JPEG</b>	La compression JPEG (Joint Photographic Experts Group) fournit les meilleurs résultats, avec une couleur à tons continus et des dimensions de fichier les plus petits.

Le tableau suivant vous donne une idée des tailles de fichier selon le format de fichier.

<b>Format de fichier</b>	<b>TIFF</b>	<b>PDF</b>	<b>JPEG</b>
Taille de fichier (A4, Couleur, @200 dpi)	10M	53KB	212Ko

**Fax par défaut :** utilisé pour spécifier les paramètres par défaut du fax.

Élément	Description
<p><b>Qualité</b></p>	<p>Paramètre le type de qualité par défaut.  <b>Choix : Standard, *Fin, Extra fin, Photo</b>            Standard (200 x 100 dpi) : convient à la plupart des originaux tapés à la machine.            Fin (200 x 200 dpi) : convient pour les petites impressions.            Extra fin (200 x 400 dpi) : convient pour les petites impressions ou les maquettes, transmission plus lente qu'avec la résolution Fin.            Photo (200 x 200 dpi) : à utiliser lorsque l'original présente différentes teintes de gris.            Remarque : les télécopies sont envoyées avec la résolution spécifiée si cette dernière est prise en charge par le télécopieur de réception.</p>
<p><b>Dimensions du document</b></p>	<p>Paramètre les dimensions du document par défaut.  <b>Choix : A4, Lettre, Grand format.</b>            Remarque : L'option Grand format ne concerne que le scan ADF.</p>
<p><b>Densité de l'image</b></p>	<p>Ajustez la densité de l'image en sept étapes, en utilisant le panneau de contrôle. Vous pouvez spécifier la valeur par défaut de la densité de l'image, comprise entre 1 et 7, via la page Web. Si vous augmentez la valeur, l'image numérisée sera plus sombre. Si vous diminuez la valeur, l'image numérisée sera plus claire. Paramètre le niveau de densité de l'image par défaut.  <b>Choix : 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7</b></p>
<p><b>Réception d'appel</b></p>	<p>Paramètre le statut par défaut de la réception d'appel. Choisissez ACTIVÉ pour utiliser le produit et interroger d'autres machines. La réception correspond au processus de récupération de fax envoyé par un autre télécopieur.  <b>Choix : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b></p>
<p><b>Mode Outre-mer</b></p>	<p>Paramètre le mode outre-mer par défaut. Choisissez ACTIVÉ pour éviter les problèmes de transmission au moment de l'envoi d'une télécopie outre-mer.  <b>Choix : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b></p>
<p>* Valeur d'usine par défaut</p>	

**Paramétrage fax :** utilisé pour spécifier plus de paramètres fax.

Paramétrages	
Élément	Description
<b>ID</b>	Saisissez l'ID du produit. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères. Vous indiquez normalement dans ce champ, le nom de votre société. Appuyez n'importe où sur le champ « ID » pour activer le clavier virtuel et saisir le texte. Le texte dans ce champ, ainsi que le numéro de la station (numéro de téléphone du produit), l'horloge du produit, y compris la date et l'heure, le numéro de fax de réception et l'index des pages seront imprimés en en-tête de toutes les télécopies sortantes.
<b>Numéro de la station</b>	Saisissez le numéro de téléphone du produit. Le numéro de la station correspond au numéro de téléphone de la ligne connectée au modem intégré. Le numéro de la station ne doit pas dépasser les 20 caractères. Certains caractères, comme « + », « » (espace) sont pris en charge. La valeur du numéro de la station est fait partie des informations imprimées en en-tête de toutes les télécopies sortantes. Appuyez n'importe où sur le champ « Numéro de la station » pour activer le clavier virtuel et saisir le numéro.
<b>Choisir ligne</b>	Pour choisir d'utiliser la ligne de téléphone du fax du périphérique comme ligne externe directe (ligne RTPC) ou comme extension (ligne commutateur privé). <b>Choix : *Externe, Extension</b>
<b>N° d'accès RTPC</b>	Saisissez le numéro d'accès à la ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) si la ligne téléphone du télécopieur de votre périphérique est utilisée comme extension. Saisissez par exemple 0 ou 9 dans le champ, en utilisant le clavier virtuel.
<b>Renumérotation</b>	Paramètre le nombre de tentatives de renumérotation si le numéro effectué est occupé. <b>Choix : 0, 1, *2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</b> (il n'y a pas de renumérotation si la valeur choisie est 0).
<b>Intervalle entre renumérotation</b>	Le paramétrage de l'intervalle entre renumérotation permet de définir le nombre de minutes entre chaque renumérotation, lorsque le numéro effectué est occupé. <b>Choix : 1, 2, *3, 4, 5, 6 minutes.</b>
<b>Réponse sonnerie</b>	Permet de paramétrer le nombre de sonnerie avant la réponse du télécopieur. <b>Choix : *1 sonnerie, 5, 10, 15, 20 secondes.</b>
<b>Volume son</b>	Utilisez les touches « flèche » pour ajuster le volume sonore lors de la communication fax. <b>Choix : 0, 1, 2, *3</b>
* Valeur d'usine par défaut	

Options	
Élément	Description
<b>Ajouter n° téléphone</b>	Choisissez ACTIVÉ pour ajouter automatiquement le nouveau numéro de fax à l'annuaire une fois le fax envoyé. <b>Choix : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b>
<b>Rapport de transmission</b>	À choisir si vous voulez imprimer un rapport de transmission de fax. Ce rapport indique l'heure et la date de transmission et si cette dernière a réussi (OK). Si vous choisissez Oui, le rapport est imprimé après chaque transmission. Si vous choisissez Erreur, le rapport n'est imprimé que lorsque le fax n'a pas été transmis. <b>Choix : *Oui, Non, Erreur uniquement</b>
<b>Ajuster page</b>	Choisissez Activé pour mettre l'ensemble du contenu de votre fax de réception à l'échelle de façon à ce qu'il tienne sur le type de papier de l'imprimante. Si ce paramètre est désactivé, une image entrante plus grande que la page va sortir coupée sur plusieurs pages. <b>Choix : *Activé, Désactivé</b>
<b>Détecter tonalité d'invitation à numéroté</b>	Choisissez Activé pour que le produit attende et détecte la tonalité d'invitation à numéroté, avant de composer le numéro. Si vous utilisez le produit sur la même ligne que votre ligne téléphonique, activez le paramètre de détection de la tonalité. Ainsi le produit ne va pas envoyer un fax à quelqu'un qui répond à un appel téléphonique. <b>Choix : Activé, *Désactivé</b>
<b>Détecter tonalité d'occupation</b>	Choisissez d'activer ce paramètre pour que le produit détecte la tonalité d'occupation au moment de l'envoi d'un fax. <b>Choix : *Activé, Désactivé</b> (le paramétrage par défaut peut varier en fonction du code pays).
<b>Réception manuelle</b>	Choisissez d'activer ce paramètre pour une réception manuelle du fax ou de le désactiver pour une réception automatique du fax. « Réception manuelle » signifie que lorsqu'un fax arrive et que la machine commence à sonner, vous devez appuyer manuellement sur le bouton Démarrer en <b>mode de travail Fax</b> pour recevoir et imprimer le fax. <b>Choix : Activé, *Désactivé</b>
<b>Mode ECM</b>	Choisissez d'activer ce paramètre pour exécuter le « Mode ECM ». La fonction ECM (Error Correction Mode) permet au produit d'optimiser la communication dans les régions où les conditions des lignes téléphoniques sont faibles. <b>Choix : *Activé, Désactivé</b>
* Valeur d'usine par défaut	

<b>Imprimer rapport</b>	<p>Choisissez d'imprimer les rapports suivants :</p> <p><b>Rapport d'activité</b> : Choisissez d'imprimer un rapport affichant le dernier enregistrement, soit jusqu'à 50 communications entre les télécopieurs d'envoi et de réception. (Le réglage par défaut sollicite l'impression d'un enregistrement toutes les 50 communications entre les télécopieurs d'envoi et de réception.) Le rapport peut contenir des informations et des résultats qui s'avèrent très utiles lors du diagnostic d'un problème en particulier.</p> <p><b>Rapport de diffusion</b> : Choisissez d'imprimer le rapport de transmission de groupe.</p> <p><b>Rapport de transmission</b> : Choisissez d'imprimer le dernier rapport de transmission pour contrôler la réussite de la transmission, quelle que soit la sélection choisie dans l'option <b>Rapport de transmission</b>.</p>
<b>Annulation des travaux fax</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Supprimer</b>	Si vous voulez supprimer des travaux de fax en attente, choisissez cet élément dans la liste des travaux de fax à envoi différé, puis appuyez sur le bouton « Suppr.» pour l'annuler.

**Annuaire :** utilisé pour créer et éditer l'annuaire téléphonique/de numéros de fax, comprenant jusqu'à 200 numéros de téléphones individuels, et 20 groupes.

<b>Numérotation unique</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Programme</b>	Saisissez un nouveau nom et numéro de téléphone. Vous pouvez entrer jusqu'à 200 numéros de téléphone.
<b>Modifier</b>	Pour modifier un numéro de téléphone existant. Sélectionnez le numéro de téléphone que vous voulez modifier puis appuyez sur le bouton <b>Modifier</b> .
<b>Supprimer</b>	Pour supprimer un numéro de téléphone existant. Sélectionnez le numéro de téléphone que vous voulez supprimer puis appuyez sur le bouton <b>Suppr.</b> Le numéro de téléphone sélectionné est alors supprimé.
<b>Numérotation groupée</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Programme</b>	Saisissez un nouveau groupe. Vous pouvez entrer jusqu'à 20 groupes de numéros de téléphone.
<b>Modifier</b>	Pour modifier un groupe de numéros de téléphone existant. Sélectionnez le groupe que vous voulez modifier puis appuyez sur le bouton <b>Modifier</b> .
<b>Supprimer</b>	Pour supprimer un groupe de numéros de téléphone existant. Sélectionnez le groupe que vous voulez supprimer puis appuyez sur le bouton <b>Suppr.</b> Le groupe sélectionné est alors supprimé.

**Gestion** : utilisé pour spécifier les paramètres d'authentification de l'administration et d'autres paramètres de gestion, comme la fonction économie d'énergie (temporisateur), la langue d'affiche, le mode de fonctionnement par défaut, etc.

<b>Profil administrateur</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Nom d'utilisateur</b>	Entrez le nom d'utilisateur pour accéder aux Outils utilisateur. Vous pouvez utiliser jusqu'à 32 caractères ou chiffres. L'adresse e-mail est sensible à la casse.
<b>Mot de passe</b>	Entrez le mot de passe pour accéder aux Outils utilisateur. Vous pouvez utiliser jusqu'à 8 caractères ou chiffres. L'adresse e-mail est sensible à la casse.
<b>Adresse e-mail</b>	Entrez l'adresse e-mail de l'administrateur du produit, pour que le produit puisse envoyer les messages d'erreur ou d'avertissement. Vous pouvez utiliser jusqu'à 64 caractères ou chiffres. L'adresse e-mail est sensible à la casse.
<b>Paramètres de gestion</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Ajouter adresse destinataire après envoi</b>	Choisissez d'activer cette fonction pour ajouter l'adresse du destinataire au carnet d'adresses, après avoir envoyé l'e-mail à partir du produit. <b>Choix : *Activé, Désactivé</b>
<b>Ajouter un nouveau dossier après envoi</b>	Choisissez d'activer cette fonction pour ajouter le nouveau dossier à la liste de dossiers existants, après avoir envoyé depuis le produit, le document numérisé au nouveau serveur. <b>Choix : *Activé, Désactivé</b>
<b>Économiseur d'énergie</b>	Pour activer ou désactiver l'économiseur d'énergie. L'économiseur d'énergie pour permet de réduire votre consommation d'énergie, avec la machine au ralenti. <b>Choix : *Activé, Désactivé</b>
<b>Économiseur d'énergie (Temporisateur)</b>	Si l'économiseur d'énergie est activé, choisissez la durée d'inactivité de la machine avant d'entrer automatiquement en mode d'économie d'énergie. Par défaut, cette valeur est de 15 minutes. <b>Choix : 5, *15, 30, 60, 240 minutes</b>
<b>Réinitialisation automatique du système (temporisateur)</b>	Spécifie la durée avant la réinitialisation automatique du système. Si aucune action n'a été exécutée dans la durée limitée avant réinitialisation, l'écran LCD se remet automatiquement en mode de fonctionnement par défaut, par exemple le mode de travail Copie ou e-mail. <b>Choix : 20, 40, *60, 120,180 secondes</b>
<b>Langue</b>	Choisissez la langue d'affichage de l'écran LCD. <b>Choix : *Anglais, Chinois</b>

<b>Mode par défaut</b>	<p>Spécifiez un mode de fonctionnement par défaut. Le mode par défaut s'affiche une fois la durée avant réinitialisation automatique du système écoulée, ou lorsque le système est mis hors tension puis à nouveau sous tension.</p> <p><b>Choix : Copie, *E-Mail, Archivage, Fax, Raccourci</b></p> <p>Remarque: Raccourci vous fournit une manière efficace de copier ou d'envoyer vos documents en quelques appuis sur l'écran LCD.</p> <p>Si vous souhaitez utiliser la fonction de Raccourci, vous devez d'abord créer vos boutons de raccourci via la page Web du produit et spécifier le mode de travail par défaut sur Raccourci. Pour plus de détails sur l'utilisation des boutons de Raccourci, veuillez vous référer à l'Annexe.</p>
<b>*Factory Default</b>	

**Gestion des comptes :** Utilisé pour définir les privilèges de l'utilisateur, dont l'utilisation de la fonction Copie, E-mail, Dossier ou Fax du produit, en assignant une méthode d'authentification du compte.

**Important !**

Pour une gestion efficace, la spécification des privilèges des utilisateurs par l'administrateur s'effectue uniquement par le biais de la page Web intégrée du produit. Il suffit de saisir l'adresse IP du produit dans le champ URL de votre navigateur, puis de choisir Gestion des comptes. Définissez ensuite les privilèges des utilisateurs depuis la page Web du produit. (Pour plus de détails, veuillez voir l'Annexe.)

<b>Gestion des comptes</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Type d'authentification</b>	<p>Choisissez de sélectionner un type d'authentification pour la gestion des comptes.</p> <p><b>Choix :</b>  <b>Aucun, Local, HTTP, LDAP, SMTP</b></p> <p><b>Remarque :</b>            « Aucun » signifie qu'aucune gestion des comptes ne sera appliquée.            « Local » signifie que le type d'authentification réside dans l'utilisation du produit, le nom et le mot de passe entrés dans la gestion des comptes sont sauvegardés dans la mémoire du produit.            « HTTP, LDAP, ou SMTP » signifient l'utilisation d'un serveur HTTP, LDAP ou SMTP comme type d'authentification.</p>
<b>IP d'information serveur ou URL</b>	<p>Assignez l'adresse IP serveur ou l'adresse URL du serveur SMTP, HTTP ou LDAP d'authentification. Appuyez n'importe où sur le champ URL pour activer le clavier virtuel et saisir le texte.</p>
<b># Port</b>	<p>Entrez le numéro du port si vous choisissez http, LDAP ou SMTP comme serveur d'authentification.</p>

# Spécification d'un modèle de dossier

---

Avant de commencer à envoyer votre document numérisé vers le serveur de destination, il faut prendre connaissance de certaines choses. Voici une présentation de plusieurs systèmes de serveurs utilisés avec le produit.

## **Paramétrages des serveurs pour stocker vos images**

### **FTP**

FTP signifie « File Transfer Protocol. » Il s'agit d'une méthode commune de transfert de fichiers via Internet, d'un ordinateur à un autre. FTP utilise le protocole RFC 959[FTP]. Le port par défaut est généralement le port 21. Assurez-vous de disposer d'un compte FTP légal avec autorisation d'écrire dans des répertoires et d'enregistrer les fichiers et le mot de passe avant d'utiliser le FTP pour sauvegarder les fichiers. Pour ajouter un sous-répertoire depuis le produit, vous devez avoir l'autorisation d'ajouter un nouveau répertoire.

### **HTTP**

HTTP utilise le protocole RFC 2616[http 1.1]. Le port par défaut est généralement le port 80. Si vous n'utilisez pas le port HTTP pour sauvegarder les fichiers, vous devez modifier le port HTTP du produit et le remplacer par le port correspondant au serveur Web.

De façon plus générale, le serveur Web, comme IIS ou les autres serveurs http, utilise un compte anonyme pour l'authentification. L'utilisateur peut alors se connecter directement à la page Web sans devoir d'abord entrer le nom d'utilisateur ou le mot de passe. Ainsi, si le serveur HTTP autorise le compte anonyme pour l'authentification lorsque vous utilisez le produit pour conserver les fichiers, il est inutile de paramétrer un texte dans le champ Nom d'utilisateur et Mot de passe du produit.

D'autre part, si le serveur IIS ou HTTP n'autorise pas de compte anonyme pour l'authentification et la connexion à la page Web, l'utilisateur devra saisir le Nom d'utilisateur et le Mot de passe avant de pouvoir se connecter au site Web. Sous ce mode, la fonction de sauvegarde du fichier n'est disponible qu'une fois le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis dans le champ prévu, et avalisés par le serveur.

Il faut donc être certain du mode autorisé par votre Serveur Web avant d'utiliser HTTP pour la sauvegarde des fichiers. Si le mode d'accès anonyme n'est pas autorisé, vous devez disposer d'un compte http légal et d'un mot de passe.


Avant d'enregistrer le fichier puis de l'écrire après sa numérisation, le produit va vérifier si le répertoire prévu pour l'enregistrement du fichier, existe vraiment. Vous devez donc paramétrer le répertoire pour la sauvegarde des fichiers comme étant « Navigateur » et autoriser l'écriture dans le serveur Web. Le cas échéant, le produit ne sera pas en mesure d'écrire le fichier dans le répertoire.

Si vous voulez utiliser le produit pour sauvegarder des fichiers, outre les quelques paramètres à effectuer dans le serveur Web, vous devez confirmer le compte et le privilège d'écriture pour la connexion au serveur Web. Le cas échéant, le produit ne sera pas en mesure d' « écrire » le fichier numérisé dans le système de fichiers.


L'exemple qui suit utilise le paramétrage IIS pour un accès anonyme à Microsoft Windows 2000. On considérera l'application HTP comme étant installée dans le répertoire racine de IIC, C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet. Le répertoire de sauvegarde des fichiers se trouve sous C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet. Pour plus de détails sur un accès non anonyme, veuillez vous référer à la section IIS.

Les paramètres pour l'accès anonyme IIS sont les suivants :

1. Dans le « Panneau de configuration », lancez « Gestionnaire des services Internet ». Sélectionnez « Site Internet par défaut », et cliquez avec le bouton droit sur C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet, et sélectionnez « Propriétés ».



2. Dans la boîte de dialogue Xcabinet, sélectionnez l'onglet « Sécurité répertoire » et cliquez sur « Éditer » pour « Accès anonyme et contrôle de l'authentification ». Assurez-vous d'avoir sélectionné « Accès anonyme » dans la boîte de dialogue « Méthodes d'authentification ».




3. Cliquez sur « Éditer » pour ouvrir un « Compte à accès anonyme ».



Assurez-vous que ce compte, enregistré dans votre système informatique, permet à l'utilisateur d'accéder au système de fichiers.

Les paramètres pour le privilège IIS sont les suivants :

1. Tout comme le paramétrage d'un accès anonyme, lancez le « Gestionnaire des services Internet » et sélectionnez « Site Internet par défaut ». Cliquez avec le bouton droit de la souris sur C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet, et sélectionnez « Propriétés ».
2. Sélectionnez l'onglet « Répertoire » dans la page des Propriétés. Assurez-vous que les privilèges pour la « Lecture », l'« Écriture » et la « Navigation répertoire » sont sélectionnés.



Les paramètres pour le répertoire sont les suivants :

Si le système de gestion des fichiers de votre serveur est NTFS, de façon à autoriser IIS à utiliser un compte anonyme pour accéder aux fichiers du répertoire C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet, vous devez vous assurer que le compte anonyme dispose de suffisamment de privilège. Voici les paramètres que vous devez peut-être effectuer :

1. Sélectionnez le répertoire C:\Inetpub\wwwroot\Xcabinet dans Windows Explorer, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner « Propriétés ».
2. Sélectionnez l'onglet « Sécurité » dans la boîte de dialogue Fichier, puis sélectionnez « Tous le monde ». Sélectionnez les privilèges pour « Lecture et exécution », « Liste des propriétés des dossiers », « Lecture » et « Écriture ».

N'importe quel utilisateur a maintenant le privilège de gérer tous les fichiers du répertoire de sauvegarde des fichiers.

Remarque : Pour des raisons de sécurité concernant les fichiers numérisés, il ne faudrait pas autoriser le groupe « Tous le monde » à disposer de tous les privilèges du répertoire de fichiers. C'est pourquoi lorsque vous paramétrez le privilège d'accès pour votre système de fichiers, il est recommandé d'assigner le privilège du répertoire pour la sauvegarde des fichiers à un compte anonyme IIS ou aux autres utilisateurs et groupes qui ne peuvent utiliser que le répertoire.

Remarque :

1. HTTP ne peut pas ajouter un sous-répertoire de serveur à partir du produit.
2. Si vous utilisez Apache comme serveur HTTP, vous devez disposer d'un module complément http/1.1, car le produit utilise un codage de transfert morcelé. En outre, Apache doit être paramétré de façon à accepter la commande HTTP PUT, et donc à accepter le produit pour la sauvegarde des fichiers. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la documentation Apache.
3. Pour IIS 6.0 sur Windows 2003, vous devez activer WebDAV dans le dossier d'extension du serveur.


## HTTPS

HTTPS est une façon sécurisée d'utiliser http. HTTP ne dispose pratiquement pas de fonction de sécurité. Il ne contient que les mécanismes d'authentification de base et ne prend en charge que peu de protection du domaine privé. HTTPS résout ce problème en ajoutant SSL, une couche de transport sécurisée sur un TCP non sécurisé.



Pour envoyer un document numérisé vers les serveurs en utilisant HTTPS, il faut installer SSL sur les serveurs de destination. Pour savoir comment installer SSL sur le serveur, veuillez vous reporter au manuel du serveur. Une fois SSL installé, veuillez contrôler la possibilité de modifier le port SSL. La sécurité du répertoire doit être sélectionnée. Les illustrations suivantes montrent comment contrôler le port SSL et la sécurité des répertoires dans le système de serveurs Windows 2000.

Pour vérifier si le port SSL et la sécurité des répertoires ont été sélectionnés :


1. Cliquez sur Démarrer>Programme>Outils administrateur>Gestionnaire des services Internet.



2. Cliquez sur **Site Internet par défaut**, et cliquez sur le bouton droit de la souris. Choisissez **Propriétés**. La boîte de dialogue **Propriétés du site Internet par défaut** apparaît. Cliquez sur l'onglet **Site Internet** et contrôlez la possibilité de modifier le port SSL.



3. Dans la boîte de dialogue **Propriétés du site Internet par défaut**, cliquez sur l'onglet **Sécurité des répertoires**, puis cliquez sur le bouton **Éditer** dans le champ **Communication sécurisée**. La boîte de dialogue **Communication sécurisée** apparaît.



4. Contrôlez si « **Requière un canal sécurisé (SSL)** » et « **Ignorer les certificats clients** » ont été sélectionnés.

Ou

Vous pouvez simplement taper « netstat » dans une commande MS-DOS. Si le https a été établi comme illustré ci-dessous, alors le serveur est prêt à recevoir un document numérisé du produit, via HTTPS.


```
C:\>netstat
Active Connections

Proto Local Address           Foreign Address         State
TCP   domino-server:kerberos  domino-server:1065    TIME_WAIT
TCP   domino-server:https     domino-server:1066    ESTABLISHED
TCP   domino-server:1066      domino-server:https   ESTABLISHED


C:\>
```

## CIFS

CIFS (Windows Network Share) est un protocole de sauvegarde des fichiers généralement utilisé pour le « partage de recours » d'un réseau, dans des systèmes Microsoft Windows. Paramétrez le « répertoire partagé » par paramétrages réseau pour le partage sous MS Windows. Dans la boîte de dialogue Propriétés du répertoire partagé, sous Windows XP, sélectionnez l'onglet « Partage » puis « Partager ce dossier ». Cliquez sur le bouton « Permissions » pour ouvrir la boîte de dialogue « Permissions pour le répertoire partagé ».



Cochez « Contrôle complet » pour disposer des pleins privilèges sur le répertoire partagé.




Cochez  
Contrôle  
complet

## Spécification d'un modèle d'archivage via la page Web intégrée du produit.

Pour une raison de gestion, la spécification à distance du modèle d'archivage par l'administrateur s'effectue uniquement par le biais de la page Web intégrée du produit. Il n'est pas possible de spécifier ces paramètres depuis le panneau tactile.

### Pour spécifier le modèle d'archivage depuis la page Web du produit,

1. Il suffit de saisir l'adresse IP du produit dans le champ URL de votre navigateur, puis d'appuyer sur **Entrée** pour lancer la page Web du produit.



2. Cliquez sur **Modèle d'archivage** pour afficher l'écran suivant.

Filing Template		Update
Target URL:	ftp://	
Port#:	21	
File Name:		
Color File Format	File Format:	PDF
	Compression Level:	Low
Black/White File Format	Multi-Level B&W-Gray:	OFF
	File Format:	PDF
	Compression Level:	Low
	Resolution:	200 dpi
	Image Density:	4
	Subfolder:	OFF
	Report to E-mail:	
	Paper Size:	A4

3. Entrez ou sélectionnez un paramètre d'entrée, puis cliquez sur **Mettre à jour** pour sauvegarder vos paramètres. Reportez-vous au tableau suivant pour le détail de chaque paramètre :

Élément	Description
<b>URL cible</b>	<p>Veillez choisir le type de protocole de votre serveur d'archivage dans le premier champ. <b>Le choix inclut *FTP, HTTP, CIFS, HTTPS.</b></p> <p>Veillez saisir la cible URL dans le second champ. Vous pouvez saisir le nom de domaine ou l'adresse IP avec le chemin du répertoire. Le répertoire dépend des protocoles. Le chemin démarre par le répertoire racine dans FTP, HTTP, HTTPS, et CIFS. Par exemple, ftp://, http://, et fichier:\, https://.</p> <p><b>Remarque importante :</b> Vous devez utiliser ce format d'archivage CIFS, fichier:\\IP\nom de l'ordinateur\nom du dossier, pour paramétrer l'URL CIFS.</p>
<b># Port</b>	<p>Numéro du port de votre serveur d'archivage. <b>Valeur par défaut : FTP:21, HTTP:80, CIFS:139, HTTPS:443</b></p> <p>Si la valeur par défaut ne correspond pas au cas réel, saisissez le bon numéro de port dans ce champ.</p>
<b>Nom de fichier</b>	<p>Nom du fichier pour votre document numérisé, sans extension. Le nom du fichier se modifie avec le temps si vous utilisez #A#M#J#h#m#s#n (A, M, J, h, m, s et n représentent respectivement l'année, le mois, la date, l'heure, les minutes, les secondes et le numéro de série.) Saisissez par exemple le nom de fichier suivant : test#J#n, ce qui correspond au nom de fichier test0500001</p>
<b>Format du fichier couleur</b>	<p>Format du fichier pour les documents numérisés à envoyer en couleurs, via l'archivage depuis le produit.</p> <p><b>Choix :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="623 1457 1396 1638"><b>1. Format de fichier : *PDF, JPEG, TIFF, MTIFF (TIFF multi-page)</b> Remarque : Choisissez MTIFF ou PDF si vous devez numériser un document multi-page et le convertir en un seul fichier image.</li> <li data-bbox="623 1646 1396 1782"><b>2. Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b> (Si le format de fichier choisi est TIF ou MTIFF, le niveau de compression est défini uniquement sur Brut.)</li> </ol>

<b>Format de fichier noir et blanc</b>	<p>Format du fichier pour les documents à envoyer en noir et blanc, via l'archivage depuis le produit.</p> <p><b>Choix :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. N&amp;B multi-niveau / gris : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b></li> <li><b>2. Format de fichier : *PDF, MTIFF(TIFF multi-page), TIFF</b></li> <li><b>3. Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b></li> </ol> <p>(Si vous choisissez ACTIVÉ depuis le menu N&amp;B multi-niveau/Gris, les formats de fichier disponibles sont PDF, JPEG, TIFF et MTIFF. Si vous choisissez le format de fichier TIFF ou MTIFF, le niveau de compression est limité à BRUT uniquement.</p> <p>Si vous choisissez DESACTIVÉ depuis le menu N&amp;B multi-niveau/Gris, les formats de fichier disponibles sont PDF, TIFF et MTIFF. Le niveau de compression du MTIFF ou du TIFF propose G3, G4 et Brut.)</p>
<b>Résolution</b>	<p>Résolution de votre document numérisé.</p> <p>Une résolution élevée rendra l'image plus nette, mais va occuper plus d'espace.</p> <p><b>Choix : 75, 100, 150, *200, 300, 400, 600 dpi</b></p> <p><b>Remarque:</b> Si vous scannez un document duplex (recto-verso), la résolution pour l'image couleur/grise est jusqu'à 300 dpi.</p>
<b>Densité de l'image</b>	<p>Ajustez la densité de l'image en sept étapes, en utilisant le panneau de contrôle. Vous pouvez également spécifier la valeur par défaut de la densité de l'image, comprise entre 1 et 7, via la page Web. Si vous augmentez la valeur, l'image numérisée sera plus sombre. Si vous diminuez la valeur, l'image numérisée sera plus claire.</p> <p><b>Choix : 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7</b></p>
<b>Sous-dossier</b>	<p>Saisissez le nom du sous-dossier. (Assurez-vous d'être autorisé à créer un sous-dossier sous le serveur.)</p> <p><b>Choix : *ACTIVÉ, DÉSACTIVÉ</b></p>
<b>Rapporter à l'e-mail</b>	<p>Saisissez l'adresse e-mail si vous voulez envoyer le rapport d'archivage à cette adresse.</p>
<b>Dimensions du document</b>	<p>Choisissez les dimensions du document.</p> <p><b>Choix : A4, Lettre, A5, B5, Grand format.</b></p> <p>Le grand format n'est disponible que depuis ADF.</p> <p>La taille du papier par défaut dépend du tiroir principal de l'imprimante.</p>
<p>* Valeur d'usine par défaut</p>	

## Édition d'un dossier via la page Web du produit

---

Vous pouvez éditer un dossier en créant un nouveau dossier, en modifiant un dossier existant ou en supprimant un dossier existant.

### Pour ajouter un nouveau dossier,

1. Il suffit de saisir l'adresse IP du produit dans le champ URL de votre navigateur, puis d'appuyer sur **Entrée** pour lancer la page Web du produit.
2. Choisissez **Paramètres administrateur**. La boîte de dialogue Connexion apparaît. Cliquez sur **Connexion**, la machine étant livrée sans nom d'utilisateur ni mot de passe spécifique. Cliquez ensuite sur **Gestionnaire d'archivage** pour ouvrir l'écran **Gestionnaire d'archivage**.



3. Cliquez sur **Nouveau** pour afficher la boîte de dialogue **Nouveau Dossier**.

**New Folder** Add Cancel

Folder Name:		
Protocol:		FTP
Target URL:		ftp://
Port:		21
User Name:		
Password:		
File Name:		
Color File Format	File Format:	PDF
	Compression Level:	Low
	Multi-Level B&W-Gray:	OFF
Black/White File Format	File Format:	PDF
	Compression Level:	Low
Resolution:		200 dpi
Image Density:		3
Subfolder:		OFF
Report to E-mail:		
Document Size:		A4

**Remarque :**


- ✓ Si vous avez déjà spécifié un Modèle de dossiers, tous les paramètres du modèle seront automatiquement copiés pour le nouveau dossier : vous n'avez pas besoin de ressaisir les mêmes paramètres lorsque vous ajoutez un nouveau dossier.
- ✓ Les cinq noms des dossiers les plus fréquemment utilisés apparaissent sur l'écran principal Dossier. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 dossiers. Utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour parcourir la liste de tous les dossiers.

4. Entrez les informations respectives concernant le dossier. Pour plus de simplicité, nous supposons ici l'utilisation des mêmes paramètres que ceux du Modèle de dossiers.

**New Folder** Add Cancel

Folder Name:		ftp-marketing
Protocol:		FTP
Target URL:		ftp:// ftp.abccompany.com
Port:		21
User Name:		abc
Password:		●●●●●●
File Name:		mydoc#n
Color File Format	File Format:	PDF
	Compression Level:	Low
	Multi-Level B&W-Gray:	OFF
Black/White File Format	File Format:	PDF
	Compression Level:	Low
Resolution:		200 dpi
Image Density:		3
Subfolder:		OFF
Report to E-mail:		
Document Size:		A4

5. Cliquez sur **Ajouter** pour enregistrer temporairement les dernières données et retourner à l'écran principal. Le nom de votre nouveau dossier s'affiche sur l'écran principal. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer de façon permanente toutes les dernières modifications ou sur **Quitter** pour sortir de cet écran sans aucun enregistrement.



Folder counter: 3/50

### **Pour modifier un dossier actuel,**

1. Reprenez les étapes 1 et 2 de la section précédente, *Édition d'un dossier via la page Web du produit*.
2. Choisissez un dossier dans la liste que vous voulez éditer et cliquez sur **Modifier** pour afficher l'écran suivant **Modifier le dossier**. Vous pouvez également double-cliquer sur le dossier pour afficher l'écran **Modifier le dossier**.


**Modify Folder** Update Cancel

Folder Name:	ftp-marketing	
Protocol:	FTP	
Target URL:	ftp://	ftp.abccompany.com
Port:	21	
User Name:	abc	
Password:	●●●●●●	
File Name:	mydoc#n	
Color File Format	File Format:	PDF
	Compression Level:	Low
Black/White File Format	Multi-Level B&W-Gray:	OFF
	File Format:	PDF
	Compression Level:	Low
Resolution:	200 dpi	
Image Density:	3	
Subfolder:	OFF	
Report to E-mail:		
Document Size:	A4	

3. Modifiez le contenu du dossier et cliquez sur **Mettre à jour** pour sauvegarder temporairement les dernières données, ou sur **Annuler** pour quitter et retourner à l'écran **Gestionnaire de dossiers**.
4. Dans l'écran **Gestionnaire de dossiers**, cliquez sur **Mettre à jour** pour sauvegarder de façon permanente toutes les dernières modifications apportées, ou sur **Quitter** pour ne pas enregistrer les dernières modifications.

**Pour supprimer un dossier,**

1. Reprenez les étapes 1 et 2 de la section précédente, *Ajouter un nouveau dossier via la page Web du produit.*
2. Choisissez le dossier que vous voulez supprimer dans l'écran **Gestionnaire de dossiers.**



Folder counter:3/50

3. Cliquez sur **Suppr.** pour effacer le dossier. Un message d'avertissement apparaît pour confirmer la suppression. Cliquez sur **OK** pour confirmer ou sur **Annuler** pour quitter l'écran.



4. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer de façon permanente toutes les dernières modifications ou sur **Quitter** pour sortir de cet écran sans aucun enregistrement.


# Réglage des paramètres fax requis

## Réglage de votre localisation géographique

Votre localisation géographique doit être le premier réglage à effectuer pour assurer l'exactitude des signaux transcendants du télécopieur.

### Pour régler votre localisation,

1. Lancer votre navigateur.
2. Tapez l'adresse IP de votre périphérique multi-fonction dans le champ URL. La page Web du périphérique multi-fonction apparaît.



3. Dans le menu, cliquez sur **Généralité** pour afficher l'écran **Généralité**.
4. Choisissez votre localisation géographique dans la liste déroulante des **Codes pays**.

General		Update
Machine Name:	<input type="text" value="OLF00000"/>	
Date(yyyy/mm/dd):	<input type="text" value="2007/07/24"/>	
Time(hr:min:sec):	<input type="text" value="15:01:51"/>	
Time Zone:	<input type="text" value="(GMT+08:00)"/>	
Country Code:	<input type="text" value="U.S.A"/>	

5. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer vos paramètres.

### Remarque :


Vous pouvez également paramétrer votre localisation depuis le panneau tactile.

## Paramétrer l'en-tête de vos fax

L'en-tête du fax comprend la date, l'heure, le numéro ID, le numéro de fax de réception et l'index des pages. Il se trouve en haut de tous les fax sortants.

Pour paramétrer l'en-tête de fax,

1. Lancer votre navigateur.
2. Tapez l'adresse IP de votre périphérique multi-fonction. La page Web du périphérique multi-fonction apparaît.



3. Dans le **Menu**, cliquez sur **Généralité** pour afficher l'écran **Généralité**.
4. Tapez la date et l'heure actuelle en utilisant le format (AAA/MM/JJ) et (hh:mm:ss). Cliquez sur **Mettre à jour** pour sauvegarder vos paramètres.

<b>General</b>		<input type="button" value="Update"/>
Machine Name:	<input type="text" value="OLF00000"/>	
Date(yyyy/mm/dd):	<input type="text" value="2007/07/24"/>	
Time(hr:min:sec):	<input type="text" value="15:01:51"/>	
Time Zone:	<input type="text" value="(GMT+08:00)"/>	
Country Code:	<input type="text" value="U.S.A"/>	

5. Dans le Menu, cliquez sur **Paramétrage Fax** pour afficher l'écran correspondant.
6. Saisissez votre texte dans le champ **#ID**. Par exemple, le nom de votre société ou votre numéro de fax. Vous pouvez utiliser jusqu'à 32 caractères ou chiffres.
7. Saisissez le numéro du fax du produit dans le champ **Numéro station**, sur l'écran **Paramétrage fax**. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 chiffres et certains caractères comme « + », « » (espace), sont pris en charge.

Voici un exemple d'en-tête de fax :


#ID : Société AAA # Station : 5231111 À :1234567 2007/07/31 15:31 Page:1

# 4 Fonctionnement

---

Avec son panneau à commande intuitive et son grand écran LCD, le produit se veut facile à utiliser. Une fois la configuration de la machine effectuée par l'administrateur, le fonctionnement de base du produit ne se résume qu'à quelques étapes suivantes.

1. Placez votre papier dans l'alimentateur automatique de document ou sur la vitre.

2. Appuyez sur , , , ou  sur le panneau de commande.

3. Si vous appuyez sur , saisissez une adresse e-mail ou sélectionnez une adresse

dans le carnet d'adresses. Si vous appuyez sur , choisissez le dossier voulu pour la sauvegarde de votre image.

Si vous appuyez sur , saisissez le numéro de fax ou sélectionnez un numéro dans l'annuaire.

4. Appuyez sur le bouton  (« **Noir et Blanc** ») ou sur  (« **Couleur** ») pour lancer la numérisation et envoyer le document numérisé vers votre imprimante, une adresse e-mail, un serveur d'archivage ou un télécopieur distant.

Les sections suivantes décrivent les étapes avancées concernant la copie et l'envoi par fax de votre document numérisé, la distribution de votre document sur Internet.

## Chargement du papier

---

Le produit numérise et envoie un ou plusieurs documents présents dans l'alimentateur automatique de document (ADF) ou sur la vitre. Si vous devez envoyer plusieurs pages, charger vos papiers dans l'ADF. L'ADF peut contenir jusqu'à 50 pages à la fois. Si vous devez envoyer des pages d'un livre, d'un journal ou d'une page avec des plis ou des ondulations, placez votre papier sur la vitre.

### **Avis concernant l'utilisation de l'ADF**

Avant d'utiliser l'ADF, assurez-vous que le papier réponde aux spécifications suivantes :

- Les dimensions du (des) document(s) sont comprises entre 11,43 cm sur 13,97 cm et 21,59 cm sur 35,56 cm (grand format).
- Le poids du (des) document(s) est compris entre 16 et 28 lb. (0,002"~0,006")
- Le (les) document(s) doit être carré ou rectangulaire et en bon état (pas de support fragile ou endommagé).
- Le (les) document(s) ne doit pas présenter d'ondulation, de plis, d'usure, d'encre humide ou de perforation.
- Le (les) document(s) ne doit pas contenir d'agrafes, de trombones, de papillons adhésifs.
- En l'absence de document, la vitre doit être maintenue propre.

#### **Remarque :**

Pour la transmission de documents non conformes à ces spécifications, placez le document sur la vitre pour effectuer une copie, puis envoyez la copie à la place de l'original.

## Placer le(les) document(s) dans l'alimentateur automatique de documents

---

1. Assurez-vous de l'absence d'agrafes, de trombones. Le document ne doit pas être déchiré.
2. Si votre document compte plusieurs pages, 'ventilez' votre document (séparez chaque feuille) pour éviter un éventuel bourrage papier. L'ADF peut contenir jusqu'à 50 pages à la fois.



3. Placez votre document avec le texte tourné **VERS LE HAUT** dans l'ADF et assurez-vous que le haut de chaque page entre en premier dans la machine.



4. Ajustez les guides pour papier de façon à centrer le (les) document(s) dans l'ADF.

## Utiliser la butée du papier

---

Si vous utilisez une taille de papier grand format, déplacez la butée du papier vers l'extrémité droite comme illustré ci-dessous. La butée du papier est conçue pour éviter que votre document ne tombe sur le sol pendant l'opération.



Butée du papier




Document

## Placer le(les) document(s) sur la vitre

---

1. Ouvrez le couvercle à document qui recouvre la vitre.
2. Placez votre document, le texte tourné **VERS LE BAS**, sur la vitre, et alignez le document au coin supérieur gauche.



3. Fermez le couvercle à document.

## Faire des copies

---

### Fonctionnement de base

---


#### **Important!**

**Avant de faire des copies en utilisant votre imprimante, assurez-vous de la bonne connexion de l'imprimante au produit. Il faut D'ABORD mettre l'imprimante sous tension. Sinon la fonction Copie risque de ne pas bien fonctionner.**

---

#### Utilisation des paramètres par défaut

1. Placez votre document avec le côté texte tourné **VERS LE HAUT** dans l'ADF, ou avec le côté texte tourné **VERS LE BAS** sur la vitre.
2. Appuyez sur le bouton **Copier** du panneau de commande. L'écran principal **Copie** apparaît.




3. Appuyez sur le bouton **N&B** ou **Couleur** du panneau de commande pour copier votre document en noir et blanc.

## Fonctionnement avancé

---

### Utilisation des paramètres spéciaux

1. Placez votre document avec le côté texte tourné **VERS LE HAUT** dans l'ADF, ou avec le côté texte tourné **VERS LE BAS** sur la vitre.
2. Appuyez sur le bouton **Copier** du panneau de commande. L'écran principal **Copie** apparaît.



3. Si vous avez plusieurs copies à faire, saisissez le nombre de copie désiré en utilisant le clavier numérique du panneau de commande. Le nombre de copie apparaît en haut à droite.
4. Sur l'écran **Basique**, contrôlez la dimension du document originale, le pourcentage de mise à l'échelle, la densité de l'image ou le mode de copie. Ils doivent répondre à votre besoin. Si ce n'est pas le cas, modifiez ces critères.
5. Choisissez l'onglet **Éditer image** ou **Copie avancée** pour afficher plus de paramètres. (Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la description ci-dessous.)
6. Appuyez sur le bouton **N&B** ou **Couleur** du panneau de commande pour copier votre document en noir et blanc.

## Description des paramètres

Basique	
Élément	Description
<b>Réduire/Agrandir</b>	Choisissez le pourcentage de mise à l'échelle en appuyant sur le bouton <b>Comm.</b> <b>Choix : *100%, 25%, 50%, 78% (Grand format -&gt; Lettre), 93% (Ajuster page), 127% (Lettre -&gt; Grand format), 200%, Variable</b> Variable signifie choisir votre pourcentage de mise à l'échelle par échelon de un pourcent, de 25% à 400%, en utilisant la touche flèche vers le haut, flèche vers le bas.
<b>Tiroir à papier</b>	Pour choisir le tiroir à papier à utiliser pour la tâche actuelle Copie. Choix : <b>*Auto</b> (sélection automatique du papier à tiroir, <b>Tiroir 1, Tiroir 2, Tiroir MP(Multi-purpose ou multi usage)</b> ) Veuillez confirmer la modification de la taille du papier sur l'écran LCD du scanner une fois la taille du papier de l'imprimante modifiée.
<b>Dimensions papier</b>	Pour choisir les dimensions du papier. <b>Choix : *A4, Lettre, A5, B5, Grand format.</b> La taille Grand format n'est disponible que dans ADF.
<b>Densité de l'image</b>	Utilisez la commande « Densité » pour ajuster la densité d'image du niveau 1 au niveau 7. <b>Choix : 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7</b>
<b>Mode Copie</b>	Choisissez le mode de mise au point pour votre copie. Par exemple, si votre document contient beaucoup d'images, choisissez Photo. Si votre document ne contient que du texte, choisissez Texte. Le mode Vitesse est un mode standard pour tous les documents. <b>Choix : *Vitesse, Texte, Photo</b>
Éditer image	
<b>Effacer les contours</b>	Indiquez la longueur du bord à couper. <b>Options : *0/0,25/0,5/0,75/1,0 pouce ou *0/6/13/19/25 mm.</b>
<b>Ajuster les marges</b>	L'option « Ajuster les marges » permet de déplacer l'image de la copie vers la droite et/ou vers le bas, en modifiant les paramètres « Droit » et « Bas ». <b>Options Droit ou Bas : *0/0,25/0,5/0,75/1,0 pouce ou *0/6/13/19/25 mm.</b>
<b>Unité</b>	Choisissez l'unité que vous voulez utiliser. <b>Choix : *Pouce, mm</b>
* Valeur d'usine par défaut	

**Copie avancée**

**Assemblage** Choisissez de « Trier » vos copies (par exemple pages 1,2,3/1,2,3/1,2,3) ou de les mettre en « \*Pile » (par exemple pages 1,1,1/2,2,2/3,3,3).

**Duplex** Choisissez l'un des quatre types pour votre impression duplex. (vérifiez que votre imprimante dispose de l'option duplex).


**Choix: 1 sur 1 côté, \*1 sur 2 côtés, 2 sur 2 côtés, 2 sur 1 côté**

**1 sur 1 côté:** Copie des originaux imprimés d'un côté sur un côté d'une feuille de papier.

**1 sur 2 côtés:** Copie des originaux imprimés d'un côté sur une feuille de papier recto-verso.

**2 sur 1 côté:** Copie des originaux imprimés recto-verso sur un côté d'une feuille de papier.


**2 sur 2 côtés:** Copie des originaux imprimés recto-verso sur une feuille de papier recto-verso.



**1 sur 1 côté**



**1 sur 2 côtés**




**2 sur 1 côté**




**2 sur 2 côtés**


Exemple:




**1 sur 1 côté**



**1 sur 2 côtés**



**2 sur 1 côté**



**2 sur 2 côtés**

## Orientation


Spécifiez comment vous souhaitez relier votre impression duplex.

**Remarque:** Cette fonction n'est disponible que si une option duplex est installée.

**Choix: \*Longueur sur longueur, Longueur sur largeur, Largeur sur longueur, Largeur sur largeur**


**Longueur** signifie que les documents peuvent être reliés ou rabattus sur la longueur du papier.

**Largeur** signifie que les documents peuvent être reliés ou rabattus sur la largeur du papier.




### Longueur sur longueur

Orientez vos documents de reliure sur la longueur vers reliure sur la longueur.



### Longueur sur largeur

Orientez vos documents de reliure sur la longueur vers reliure sur la largeur.



### Largeur sur longueur

Orientez vos documents de reliure sur la largeur vers reliure sur la longueur.






### Largeur sur largeur

Orientez vos documents de reliure sur la largeur vers reliure sur la largeur.

**Remarque:** La sélection de l'orientation varie en fonction du type d'impression duplex.

Type Duplex	Disponibilité de l'orientation
1 sur 1 côté	Toutes les options sont indisponibles.
2 sur 1 côtés	Seuls Longueur sur longueur et Largeur sur longueur sont disponibles.
1 sur 2 côtés	Seuls Longueur sur longueur et Longueur sur largeur sont disponibles.
2 sur 2 côtés	Toutes les options sont disponibles.

	<p>Exemples:</p>  <p>Longueur: /</p> <hr/>  <p>Largeur: /</p>
<p><b>N-vers le haut (économie papier)</b></p>	<p>Utilisez ce paramètre pour imprimer des pages multiples d'un document, sur une seule feuille de papier, et ajuster la séquence des images de page sur chaque feuille de papier. . .</p> <p><b>Choix : *1-en-1, 2-en-1, 4-en-1 (paysage), 4-en-1 (portrait).</b></p> <p>1-en-1 signifie qu'une page sera imprimée sur une seule feuille de papier.</p> <p>2-en-1 signifie que deux pages seront imprimées sur une seule feuille de papier, comme le montre l'illustration.</p> <p>4-en-1 (paysage) signifie que quatre pages seront imprimées sur une seule feuille de papier, en rangées, de gauche à droite, de haut en bas, comme le montre l'illustration.</p> <p>4-en-1 (portrait) signifie que quatre pages seront imprimées sur une seule feuille de papier, en colonnes, de haut en bas, de gauche à droite, comme le montre l'illustration.</p> 

<b>Caractère mobile</b>	<p>Si vous voulez que votre document numérisé affiche des mots particuliers, comme étant votre estampille, utilisez cette option pour saisir le texte en question.</p> <p>(Remarque : Dans le champ <b>Caractère mobile</b>, vous verrez une petite icône « Clavier virtuel », en haut à droite. Appuyez n'importe où sur le champ <b>Caractère mobile</b> pour activer le clavier virtuel et saisir les caractères mobiles.)</p>
* Valeur d'usine par défaut	

# Envoi de votre document par e-mails

## Fonctionnement de base

### Utilisation du paramètre par défaut

1. Placez votre document avec le côté texte tourné **VERS LE HAUT** dans l'ADF, ou avec le côté texte tourné **VERS LE BAS** sur la vitre.
2. Appuyez sur le bouton **E-mail** du panneau de commande. L'écran principal suivant **E-mail** apparaît.



Le champ « À »/  
«CC »/«CCI»

A screenshot of the 'E-mail' configuration screen. It features three tabs: 'Basic', 'E-mail Options', and 'Scan Options'. The 'Basic' tab is active. On the right, there is a 'Bind' button and a 'Recipient' counter showing '0'. The main area contains a large text input field for the recipient's email address, with 'To', 'Cc', and 'Bcc' labels on the left. To the right of this field is a 'Carnet d'adresses' button (represented by a book icon) and two arrow buttons. Below the recipient field is a 'Subject' input field. At the bottom, there are settings for 'Resolution' (75dpi), 'Paper Size' (A4), and 'Image Density' (with a color bar and arrow buttons). A 'Simplex' button is also visible.

Le bouton  
Carnet  
d'adresses

3. Saisissez l'adresse e-mail.
  - Appuyez n'importe où sur le champ « À » (la boîte vide au centre) pour faire apparaître le clavier virtuel et saisir l'adresse e-mail. Appuyez sur **Entrée** pour saisir la 2ème adresse e-mail, puis cliquez sur **Retour** pour accéder à l'écran principal **E-mail**.
  - Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Carnet d'adresses** pour le faire apparaître et choisir les adresses dans la liste. Il est possible de sélectionner plusieurs adresses à la fois.
4. Appuyez sur le bouton **N&B** pour envoyer votre (vos) document(s) en noir et blanc, ou sur le bouton **Couleur** pour envoyer votre (vos) document(s) en couleur.

## Fonctionnement avancé


---

### Utilisation des paramètres spéciaux

1. Placez votre document avec le côté texte tourné **VERS LE HAUT** dans l'ADF, ou avec le côté texte tourné **VERS LE BAS** sur la vitre.
2. Appuyez sur le bouton **E-mail** du panneau de commande. L'écran principal suivant **E-mail** apparaît.



Le champ « À »/« CC »/« CCI »



Le bouton Carnet d'adresses

3. Saisissez l'adresse e-mail.
  - Appuyez n'importe où sur le champ « À » (la boîte vide au centre) pour faire apparaître le clavier virtuel et saisir l'adresse e-mail. Appuyez sur **Entrée** pour saisir la 2ème adresse e-mail, puis cliquez sur **Retour** pour accéder à l'écran principal **E-mail**.
  - Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Carnet d'adresses** pour le faire apparaître et choisir les adresses dans la liste. Il est possible de sélectionner plusieurs adresses à la fois.
4. Entrez ou sélectionnez l'adresse CC et CCI, si nécessaire. Saisissez le sujet de votre e-mail en utilisant le clavier virtuel. Si vous ne le faites pas, le « Sujet par défaut » s'affiche dans le message e-mail du destinataire.
5. Sur l'écran **Basique**, vérifiez si la dimension originale, la résolution, le document original.: Simplex, ou la densité de l'image répondent à vos besoins. Si ce n'est pas le cas, modifiez ces paramètres.
6. Appuyez sur l'onglet **Options E-mail** pour faire apparaître l'écran correspondant. Saisissez le nom du fichier du document numérisé, l'adresse « **De** » et tapez votre message si nécessaire dans le champ **Texte**, en utilisant le clavier virtuel. (Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la description ci-dessous.)

7. Appuyez sur l'onglet **Options scan** pour afficher l'écran correspondant. Modifiez le format de fichier et le niveau de compression de l'image numérisée si les paramètres par défaut ne répondent pas à vos attentes.
8. Appuyez sur le bouton **N&B** pour envoyer votre (vos) document(s) en noir et blanc, ou sur le bouton **Couleur** pour envoyer votre (vos) document(s) en couleur.

## Descriptions des paramètres

Basique	
Élément	Description
<b>Résolution</b>	Choisissez la résolution de numérisation de votre document numérisé. Plus la résolution est importante, plus l'image numérisée est détaillée, ce qui requière davantage d'espace sur le disque. <b>Choix : 75, 100, 150, 150, *200, 300, 400, 600 dpi.</b> <b>Remarque:</b> Si vous scannez un document duplex (recto-verso), la résolution pour l'image couleur/grise est jusqu'à 300 dpi.
<b>Dimensions d'origine</b>	Choisissez les dimensions du papier d'origine. <b>Choix : A4, Lettre, A5, B5, Grand format.</b> Remarque : L'option Grand format ne concerne que le scan ADF.
<b>Densité de l'image</b>	Ajustez la densité de l'image en sept étapes, en utilisant le panneau de contrôle. Vous pouvez spécifier la valeur par défaut de la densité de l'image, comprise entre 1 et 7, via la page Web. Augmentez cette valeur pour assombrir la sortie d'impression, et diminuez la valeur pour rendre la sortie d'impression plus claire. <b>Choix : 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7</b>
<b>Document original</b>	<b>Choix: Simplex, Duplex(Long), Duplex(Court)</b> <b>Simplex:</b> Si votre original est un document imprimé d'un côté, choisissez Simplex pour scanner vos documents uniquement d'un côté. <b>Duplex(Long):</b> Si votre original est un document recto-verso relié sur le bord long de la page, choisissez <b>Duplex(Long)</b> pour scanner les côtés recto et verso de votre document. <b>Duplex(Court):</b> Si votre original est un document recto-verso relié sur le bord court de la page, choisissez <b>Duplex(Court)</b> pour scanner les côtés recto et verso de votre document.

<b>Relier</b>	Il est possible d'activer la numérisation d'un document en plusieurs lots, depuis l'ADF, ou la numérisation multi-page depuis le plateau. Appuyez sur le bouton <b>Relier</b> lorsque plus de 50 pages sont chargées sur l'ADF, ou plusieurs pages disposées sur le plateau. Après la numérisation du 1 <sup>er</sup> lot ou de la 1 <sup>ère</sup> page, une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande s'il faut <b>Relier</b> ou <b>Terminer</b> la numérisation. Choisissez <b>Relier</b> pour numériser le lot ou la page suivante du document, ou <b>Terminer</b> pour stopper la numérisation.
<b>Options E-mail</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Nom du fichier joint</b>	Saisissez le nom du fichier pour votre document numérisé, sans extension. Si vous n'avez pas entré de valeur dans la boîte, le système affichera un nom de fichier et une image par défaut. Le nom du fichier se modifie avec le temps si vous utilisez #A#M#J#h#m#s#n (A, M, J, h, m, s et n représentent respectivement l'année, le mois, la date, l'heure, les minutes, les secondes et le numéro de série.) Saisissez par exemple le nom de fichier suivant : test#J#n, ce qui correspond au nom de fichier test0500001
<b>De</b>	Saisissez l'adresse « De » de vos mails sortants du produit. Lorsqu'un e-mail ne peut pas être envoyé, une notification est envoyée à cette adresse. Si l'administrateur n'a pas paramétré de compte e-mail pour le périphérique sous Paramétrages du serveur mail, vous pouvez saisir l'adresse e-mail dans ce champ. Il s'agit de l'adresse "De" dans votre e-mail, lorsque vous recevez un e-mail du produit.
<b>Répondre</b>	Saisissez une adresse « Répondre » si vous voulez spécifier une adresse de réponse différente de l'adresse « De ». Vous pouvez utiliser jusqu'à 60 caractères. Pour saisir l'adresse, appuyez n'importe où sur le champ « Répondre » pour afficher le clavier virtuel.
<b>Texte</b>	Tapez ici votre message. Pour saisir le texte, appuyez n'importe où sur le champ « Texte » pour afficher le clavier virtuel.
<b>Séparation de fichier</b>	Limitez la taille du fichier joint pour chaque e-mail sortant, de façon à éviter la limite de taille des serveurs SMTP. Utilisez la zone combinée pour effectuer votre choix. <b>Choix : 1Mo/3Mo/5Mo/10Mo/30Mo/*Sans limite</b>

<b>Options Scan</b>	
<b>Couleur</b>	<p><b>Format de fichier :</b> Choisissez le format de fichier pour votre image numérisée. <b>Choix : *PDF, TIFF, JPEG, MTIFF</b></p> <p>Remarque : Choisissez MTIFF ou PDF si vous devez numériser un document multi-page et le convertir en un seul fichier image.</p> <p><b>Niveau de compression :</b> Choisissez le niveau de compression de votre image numérisée.</p> <p><b>Choix : *Faible, Moyen, Élevé</b></p> <p>Si vous choisissez le format de fichier TIF ou MTIFF, le niveau de compression est limité à Brut uniquement.</p>
<b>Noir/Blanc</b>	<p><b>N&amp;B multi-niveau (gris) :</b> Choisissez « ACTIVÉ » si vous voulez effectuer des copies en gris, ou « *DÉSACTIVÉ » pour des copies en noir et blanc (bit unique).</p> <p><b>Format de fichier :</b> Choisissez le format de fichier pour votre image numérisée. Choix : *PDF, TIFF, JPEG, MTIFF pour les images en gris, ou *PDF, TIFF, MTIFF pour les images en noir et blanc.</p> <p><b>Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b></p> <p>(Si vous choisissez ACTIVÉ depuis le menu N&amp;B multi-niveau/Gris, les formats de fichier disponibles sont PDF, JPEG, TIFF et MTIFF. Si vous choisissez le format de fichier TIFF ou MTIFF, le niveau de compression est limité à Brut uniquement.</p> <p>Si vous choisissez DESACTIVÉ depuis le menu N&amp;B multi-niveau/Gris, les formats de fichier disponibles sont PDF, PCX, TIFF et MTIFF. Le niveau de compression du MTIFF ou du TIFF propose G3, G4 et Brut.)</p>
* Valeur d'usine par défaut	

**Remarque :**

- ✓ En cas d'erreur pendant le processus, appuyez sur le bouton **Stop** du panneau de commande pour annuler l'opération.
- ✓ La machine vous permet d'envoyer un ou plusieurs documents à plusieurs adresses e-mail. Une fois la première adresse e-mail saisie, appuyez simplement sur **Entrée** pour saisir la prochaine adresse, dans la ligne suivante.
- ✓ Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères dans les champs Nom du fichier joint, « À », « De », « Répondre », « Sujet » et « Texte ».
- ✓ Si vous voulez numériser un document multi-page, et le convertir en un seul fichier image, choisissez le format de fichier de sortie MTIFF ou PDF.
- ✓ Si vous voulez envoyer plusieurs pages depuis le plateau, ou plusieurs chargement (50 pages) depuis l'ADF, appuyez d'abord sur le bouton Relier. Le bouton apparaît alors en surbrillance. Une fois la numérisation de la première page ou du premier chargement terminée, il vous sera demandé si vous voulez relier la page ou le chargement suivant. Placez la page suivante sur le plateau, ou le chargement suivant sur l'ADF, puis choisissez **Relier** pour poursuivre. Après la numérisation de toutes vos pages, choisissez **Terminer** pour fermer la boîte de dialogue.

## Utilisation du clavier virtuel

---


Dans l'écran principal **E-mail**, le clavier virtuel est utilisé pour saisir votre adresse e-mail, ou le message dans le champ texte.

### Utilisation du clavier virtuel,

1. Lorsque vous voyez apparaître l'icône du clavier virtuel dans un champ vierge, par exemple dans le champ suivant **Sujet** de l'écran **E-mail**, appuyez n'importe où dans le champ pour faire apparaître le clavier virtuel.



2. Pour saisir de petites lettres ou d'autres caractères, appuyez sur le bouton **Com. KB** pour faire apparaître un clavier de petite lettre, comme illustré ci-dessous.



3. Pour retourner à l'écran principal **E-mail**, appuyez sur le bouton **Retour**.


## Utilisation du carnet d'adresses

---

Pour sélectionner les adresses email,




1. Appuyez sur l'icône **Carnet d'adresses** de l'écran principal **E-mail**. Le **Carnet d'adresses** suivant apparaît.
2. Appuyez sur une adresse e-mail pour la sélectionner. L'adresse sélectionnée apparaît alors en surbrillance. (Touchez une autre adresse pour une sélection multiple.)
3. Appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran principal **E-mail**.




Pour sélectionner un groupe d'adresses,

1. Sur l'écran **Carnet d'adresses**, appuyez sur l'onglet **Groupe** pour faire apparaître l'écran **Groupe** suivant.
2. Appuyez sur un groupe pour le sélectionner et sur **OK** pour retourner à l'écran principal **E-mail**. (Vous pouvez appuyer sur un autre groupe pour une sélection multiple)



Pour rechercher une adresse e-mail ou un groupe,

1. Dans l'écran principal **Carnet d'adresses**, appuyez sur **Cherc.** pour afficher l'écran **Recherche E-mail** suivant.
2. Choisissez votre type de recherche. (**Tout** correspond à une recherche d'adresses dans le carnet d'adresses du produit. **LDAP** correspond à une recherche d'adresses dans un carnet d'adresses externes, sur un serveur LDAP.)
3. Saisissez votre chaîne de recherche en utilisant le clavier virtuel.
4. Appuyez sur le bouton **Cherc.** pour lancer la recherche.



## Envoi de votre document aux serveurs d'archivage


---

Avant d'envoyer votre document aux serveurs de destination, vous devez paramétrer quelques dossiers pour accélérer le processus. Un dossier contient une liste de paramètres, comme le protocole d'archivage, le répertoire, le nom du fichier et d'autres paramètres de numérisation. Pour savoir comment paramétrer un nouveau dossier, veuillez vous référer à la section précédente, « **Ajouter un nouveau dossier via la page Web du produit** », dans le chapitre précédent.

### Fonctionnement de base

#### Utilisation des paramètres par défaut

1. Placez votre document avec le côté texte tourné **VERS LE HAUT** dans l'ADF, ou avec le côté texte tourné **VERS LE BAS** sur la vitre.
2. Appuyez sur le bouton **Archivage** du panneau de commande. L'écran LCD affiche l'écran principal suivant **Archivage**.




3. Choisissez un dossier dans lequel sera placée l'image numérisée.
  - Vous pouvez utiliser le bouton **Flèche vers le haut** ou **Flèche vers le bas** pour faire défiler la liste.
  - Vous pouvez également passer à la liste des dossiers les plus fréquemment utilisés en appuyant sur le bouton **Af. tout**.
4. Appuyez sur le bouton **N&B** pour envoyer votre (vos) document(s) en noir et blanc, ou sur le bouton **Couleur** pour envoyer votre (vos) document(s) en couleur.

## Fonctionnement avancé

---

### Utilisation des paramètres spéciaux

1. Placez votre document avec le côté texte tourné **VERS LE HAUT** dans l'ADF, ou avec le côté texte tourné **VERS LE BAS** sur la vitre.
2. Appuyez sur le bouton **Archivage** du panneau de commande. L'écran LCD affiche l'écran principal suivant **Archivage**.



3. Choisissez un dossier dans lequel sera placée l'image numérisée.
  - Vous pouvez utiliser le bouton **Flèche vers le haut** ou **Flèche vers le bas** pour faire défiler la liste.
  - Vous pouvez également passer à la liste des dossiers les plus fréquemment utilisés en appuyant sur le bouton **Af. tout**.
4. Sur l'écran **Basique**, vérifiez si la dimension d'origine, la résolution du scan, ou la densité de l'image répondent à vos besoins. ils doivent répondre à votre besoin. Si ce n'est pas le cas, modifiez ces paramètres.
5. Appuyez sur l'onglet **Options serveur** pour afficher l'écran correspondant. Si vous êtes un utilisateur enregistré et que le nom d'utilisateur affiché sur l'écran **Options serveur** ne correspond pas au vôtre, saisissez votre propre nom d'utilisateur et le mot de passe, le nom du fichier voulu pour l'image numérisée, l'adresse e-mail pour l'envoi du rapport d'archivage. Voyez également à l'écran, si vous voulez créer un sous-dossier.
6. Appuyez sur l'onglet **Scan** pour afficher l'écran correspondant. Modifiez le format du fichier et la compression si cela ne correspond pas à votre choix. (Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la description ci-dessous.)
7. Appuyez sur le bouton **N&B** pour envoyer votre (vos) document(s) en noir et blanc, ou sur le bouton **Couleur** pour envoyer votre (vos) document(s) en couleur.

## Descriptions des paramètres

Basique	
Élément	Description
<b>Résolution</b>	Choisissez la résolution pour votre document numérisé. Plus la résolution est importante, plus l'image numérisée est détaillée, ce qui requière davantage d'espace sur le disque. <b>Choix : 75, 100, 150, 150, *200, 300, 400, 600 dpi.</b> <b>Remarque:</b> Si vous scannez un document duplex (recto-verso), la résolution pour l'image couleur/grise est jusqu'à 300 dpi.
<b>Dimensions d'origine</b>	Choisissez les dimensions du papier d'origine. <b>Choix : A4, Lettre, A5, B5, Grand format.</b> Remarque : L'option Grand format ne concerne que le scan ADF.
<b>Densité de l'image</b>	Si votre document d'origine est trop clair ou trop foncé, utilisez cette option pour ajuster le niveau de densité. <b>Choix : 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7</b>
<b>Document original</b>	<b>Choix: Simplex, Duplex(Long), Duplex(Court)</b> <b>Simplex:</b> Si votre original est un document imprimé d'un côté, choisissez Simplex pour scanner vos documents uniquement d'un côté. <b>Duplex(Long):</b> Si votre original est un document recto-verso relié sur le bord long de la page, choisissez <b>Duplex(Long)</b> pour scanner les côtés recto et verso de votre document. <b>Duplex(Court):</b> Si votre original est un document recto-verso relié sur le bord court de la page, choisissez <b>Duplex(Court)</b> pour scanner les côtés recto et verso de votre document.
<b>Relier</b>	Il est possible d'activer la numérisation d'un document en plusieurs lots, depuis l'ADF, ou la numérisation multi-page depuis le plateau. Appuyez sur le bouton <b>Relier</b> lorsque plus de 50 pages sont chargées sur l'ADF, ou plusieurs pages disposées sur le plateau. Après la numérisation du 1 <sup>er</sup> lot ou de la 1 <sup>ère</sup> page, une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande s'il faut poursuivre la numérisation. Choisissez <b>Relier</b> pour numériser le lot ou la page suivante du document, ou <b>Terminer</b> pour stopper la numérisation.
Options serveur	
<b>Nom d'utilisateur</b>	Si vous êtes un utilisateur enregistré et que le nom d'utilisateur qui apparaît à l'écran <b>Options serveur</b> n'est pas le vôtre, veuillez saisir votre nom d'utilisateur ici.
<b>Mot de passe</b>	Saisissez votre propre mot de passe du serveur de destination si vous êtes un utilisateur enregistré, mais que le nom d'utilisateur affiché à l'écran n'est pas le vôtre.

<b>Nom de fichier</b>	Saisissez le nom de fichier voulu, si vous voulez créer un nom de fichier autre que celui préalablement paramétré dans le dossier. Le nom du fichier se modifie avec le temps si vous utilisez #A#M#J#h#m#s#n (A, M, J, h, m, s et n représentent respectivement l'année, le mois, la date, l'heure, les minutes, les secondes et le numéro de série.) Saisissez par exemple le nom de fichier suivant : test#J#n, ce qui correspond au nom de fichier test0500001
<b>Rapporter à l'e-mail</b>	Saisissez l'adresse e-mail si vous voulez envoyer le rapport d'archivage à cette adresse.
<b>Créer un sous-dossier</b>	Choisissez <b>ACTIVÉ</b> pour activer le serveur et créer un sous-dossier lors de l'envoi de l'image numérisée au serveur de destination. (Cocher la case si vous êtes autorisé à écrire sous le serveur de destination.) <b>Choix : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b>
<b>Options Scan</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Couleur</b>	Format du fichier pour les documents à envoyer en couleurs, via l'archivage depuis le produit. Choix : 1. <b>Format de fichier : *PDF, JPEG, TIFF, MTIFF (TIFF multi-page)</b> Remarque : Choisissez MTIFF ou PDF si vous devez numériser un document multi-page et le convertir en un seul fichier image. 2. <b>Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b> (Si le format de fichier choisi est TIFF ou MTIFF, le niveau de compression est défini uniquement sur Brut.)
<b>Noir/Blanc</b>	Format du fichier pour les documents à envoyer en noir et blanc, via l'archivage depuis le produit. <b>Choix :</b> 1. <b>N&amp;B multi-niveau / gris : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b> 2. <b>Format de fichier : *PDF, PCX, MTIFF (TIFF multi-page), TIFF</b> 3. <b>Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b> (Si vous choisissez ACTIVÉ depuis le menu N&B multi-niveau/Gris, les formats de fichier disponibles sont PDF, JPEG, TIFF et MTIFF. Si vous choisissez le format de fichier TIFF ou MTIFF, le niveau de compression est limité à Brut uniquement. Si vous choisissez DESACTIVÉ depuis le menu N&B multi-niveau/Gris, les formats de fichier disponibles sont PDF, PCX, TIFF et MTIFF. Le niveau de compression du MTIFF ou du TIFF propose G3, G4 et Brut.)
* Valeur d'usine par défaut	

## Ajouter un nouveau dossier

---

Si l'emplacement où sauvegarder le document numérisé actuel n'apparaît pas dans la liste de dossiers, ajoutez un nouveau dossier en appuyant sur le bouton **Ajouter nouveau dossier**. L'écran suivant **Nouveau dossier** s'affiche. L'écran **Nouveau dossier** contient les paramètres serveur et numérisation, qui sont semblables aux paramètres de l'écran Modèle de dossiers, à l'exception du Nom du dossier. Veuillez vous reporter à la table suivante pour saisir les valeurs correspondantes, puis appuyez sur le bouton **Démarrer N&B** ou **Démarrer Couleur** pour envoyer votre document.

### Remarque :

Une fois le document numérisé envoyé au serveur cible, le nouveau dossier s'ajoute automatiquement à la liste des dossiers dans l'écran principal **Dossier**.

Informations serveur	
Élément	Description
<b>Nom du dossier</b>	Saisissez le nom de votre dossier.
<b>URL cible</b>	<p>Veillez choisir dans le premier champ, le type de protocole de votre serveur d'archivage. <b>Vous pouvez opter pour *FTP, HTTP, CIFS, HTTPS.</b></p> <p>Saisissez l'URL cible dans le second champ. Vous pouvez indiquer le nom du domaine, ou l'adresse IP avec le chemin du répertoire. Le répertoire dépend des protocoles. Le chemin démarre par le répertoire racine dans FTP, HTTP, HTTPS, et CIFS. Par exemple, ftp://, http://, et fichier:\\, https://.</p> <p><b>Remarque importante :</b></p> <p>Vous devez utiliser ce format d'archivage CIFS, fichier:\\IP\nom de l'ordinateur\nom du dossier, pour paramétrer l'URL CIFS.</p>

<b># Port</b>	<p>Saisissez le numéro de port du serveur dans lequel vous voulez stocker votre document numérisé.</p> <p><b>Valeur par défaut : FTP:21, HTTP:80, CIFS:139, HTTPS:443</b></p> <p>Si la valeur par défaut ne correspond pas au cas réel, saisissez le bon numéro de port dans ce champ. Appuyez n'importe où sur le champ « Port » pour activer le clavier virtuel et saisir le texte.</p>
<b>Options serveur</b>	
<b>Nom d'utilisateur</b>	Saisissez le nom d'utilisateur du serveur de destination.
<b>Mot de passe</b>	Saisissez le mot de passe du serveur de destination.
<b>Nom de fichier</b>	<p>Saisissez le nom du fichier pour votre document numérisé, sans extension. Le nom du fichier se modifie avec le temps si vous utilisez #A#M#J#h#m#s#n (A, M, J, h, m, s et n représentent respectivement l'année, le mois, la date, l'heure, les minutes, les secondes et le numéro de série.) Saisissez par exemple le nom de fichier suivant : test#J#n, ce qui correspond au nom de fichier test0500001</p>
<b>Rapporter à l'e-mail</b>	Saisissez l'adresse e-mail si vous voulez envoyer le rapport d'archivage à cette adresse.
<b>Créer un sous-dossier</b>	<p>Choisissez <b>ACTIVÉ</b> pour activer le serveur et créer un sous-dossier lors de l'envoi de l'image numérisée au serveur de destination. (Cocher la case si vous êtes autorisé à écrire sous le serveur de destination.)</p> <p><b>Choix : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b></p>
<b>Options Scan</b>	
<b>Élément</b>	<b>Description</b>
<b>Dimensions d'origine</b>	<p>Choisissez les dimensions du document.</p> <p><b>Choix : *A4, Lettre, A5, B5, Grand format.</b> Le grand format n'est disponible que depuis ADF.</p>
<b>Résolution</b>	<p>Résolution de votre document numérisé.</p> <p>Une résolution élevée rendra l'image plus nette, mais va occuper plus d'espace.</p> <p><b>Choix : 75, 100, 150, *200, 300, 400, 600 dpi.</b></p> <p>Remarque: Si vous scannez un document duplex (recto-verso), la résolution pour l'image couleur/grise est jusqu'à 300 dpi.</p>
<b>Densité de l'image</b>	<p>Choisissez le niveau de densité.</p> <p><b>Choix : 1, 2, 3,*4, 5, 6, 7.</b> (1 correspond à la densité la plus faible, et 7 à la plus élevée.)</p>

<p><b>Format du fichier couleur</b></p>	<p>Format du fichier pour les documents numérisés à envoyer en couleurs, via l'archivage depuis le produit.</p> <p><b>Choix :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Format de fichier : *PDF, JPEG, TIFF, MTIFF (TIFF multi-page)</b>  <b>Remarque : Choisissez MTIFF ou PDF si vous devez numériser un document multi-page et le convertir en un seul fichier image.</b></li> <li><b>2. Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b>  (Si le format de fichier choisi est TIF ou MTIFF, le niveau de compression est défini uniquement sur Brut.)</li> </ol>
<p><b>Format fichier N&amp;B</b></p>	<p>Format du fichier pour les documents à envoyer en noir et blanc, via l'archivage depuis le produit.</p> <p><b>Choix :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. N&amp;B multi-niveau / gris : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b></li> <li><b>2. Format de fichier : *PDF, MTIFF (TIFF multi-page), TIFF</b></li> <li><b>3. Niveau de compression : *Faible, Moyen, Élevé</b></li> </ol> <p>(Si vous choisissez ACTIVÉ depuis le menu N&amp;B multi-niveau/Gris, les formats de fichier disponibles sont PDF, JPEG, TIFF et MTIFF. Si vous choisissez le format de fichier TIFF ou MTIFF, le niveau de compression est limité à Brut uniquement. Si vous choisissez DESACTIVÉ depuis le menu N&amp;B multi-niveau/Gris, les formats de fichier disponibles sont PDF, TIFF et MTIFF. Le niveau de compression du MTIFF ou du TIFF propose G3, G4 et Brut.)</p>
<p>* Valeur d'usine par défaut</p>	

# Envoi par fax de votre document numérisé


## Important !

**Avant d'envoyer votre document par fax et via le périphérique multi-fonction, assurez-vous d'avoir installé une ligne téléphonique sur le MFP. Veuillez vous référer au Chapitre 2 pour brancher une ligne téléphonique.**

## Fonctionnement de base

### Utilisation des paramètres par défaut

1. Placez votre document avec le côté texte tourné **VERS LE HAUT** dans l'ADF, ou avec le côté texte tourné **VERS LE BAS** sur la vitre.
2. Appuyez sur le bouton **Fax** du panneau de commande. L'écran principal **Fax** apparaît.



Le bouton Annuaire

La touche d'effacement arrière



3. Saisissez le numéro de fax en utilisant le clavier numérique du panneau de commande.
  - Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Annuaire** pour le faire apparaître et choisir le numéro dans la liste.
  - Il est également possible de sélectionner plusieurs numéros de fax à la fois. Pour entrer un autre numéro de fax, appuyez sur la touche **Flèche vers le bas**, à droite de l'**Annuaire**, après avoir entré le premier numéro de fax.
4. Appuyez sur le bouton **N&B** pour envoyer votre (vos) document(s) en noir et blanc.

**Remarque :**


- ✓ En cas d'erreur pendant le processus, appuyez sur le bouton **Stop** du panneau de commande pour annuler l'opération.
- ✓ Vous pouvez saisir jusqu'à 20 caractères dans le champ **Numéro de fax**. Certains caractères comme « - », « P » (une pause de 2 secondes) sont pris en charge.
- ✓ Lorsque vous entrez un numéro de téléphone en utilisant le clavier numérique, n'oubliez pas le numéro d'accès RTPC (numéro pour accéder à la ligne téléphonique publique, habituellement le 9 ou le 0), les codes région et enfin le numéro de téléphone.
- ✓ La machine prend en charge la télécopie par diffusion. Cela signifie que vous pouvez envoyer votre document numérisé à plusieurs numéros. Après avoir saisi votre premier numéro de fax, appuyez sur le bouton **Flèche vers le bas** de l'écran LCD puis entrez le prochain numéro de fax dans la ligne suivante. Vous pouvez saisir jusqu'à 200 numéros de fax et les diffuser en une seule fois.
- ✓ Si vous voulez envoyer plusieurs pages depuis le plateau, ou plusieurs chargement (50 pages) depuis l'ADF, appuyez d'abord sur le bouton Relier. Le bouton apparaît alors en surbrillance. Une fois la numérisation de la première page ou du premier chargement terminée, il vous sera demandé si vous voulez relier la page ou le chargement suivant. Placez la page suivante sur le plateau, ou le chargement suivant sur l'ADF, puis choisissez **Relier** pour poursuivre. Après la numérisation de toutes vos pages, choisissez **Terminer** pour fermer la boîte de dialogue.

## Fonctionnement avancé

---

### Utilisation des paramètres spéciaux

1. Placez votre document avec le côté texte tourné **VERS LE HAUT** dans l'ADF, ou avec le côté texte tourné **VERS LE BAS** sur la vitre.
2. Appuyez sur le bouton **Fax** du panneau de commande. L'écran principal **Fax** apparaît.



3. Saisissez le numéro de fax en utilisant le clavier numérique du panneau de commande.
  - Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Annuaire** pour le faire apparaître et choisir le numéro dans la liste.
  - Il est également possible de sélectionner plusieurs numéros de fax à la fois. Pour entrer un autre numéro de fax, appuyez sur la touche **Flèche vers le bas**, à droite de l'**Annuaire**, après avoir entré le premier numéro de fax.

Remarque : le bouton **Destination** en haut à droite affiche le nombre de destinataires choisis.

4. Vérifiez si la qualité, la dimension du papier, le document original: Simplex, ou la densité de l'image répondent à vos besoins. Si ce n'est pas le cas, modifiez ces paramètres. (Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la description ci-dessous.)

5. Cliquez sur l'onglet **Plus de paramètres** pour afficher l'écran correspondant. Vous pouvez également choisir un Envoi différé, une Réception d'appel ou le mode Outre-mer. (Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la description ci-dessous.)
  
6. Appuyez sur le bouton **N&B** ou **Couleur** pour envoyer votre (vos) document(s) en noir et blanc.

## Descriptions des paramètres

Basique	
Élément	Description
<b>Document original</b>	<p><b>Choix: Simplex, Duplex(Long), Duplex(Court)</b></p> <p><b>Simplex:</b> Si votre original est un document imprimé d'un côté, choisissez Simplex pour scanner vos documents uniquement d'un côté.</p> <p><b>Duplex(Long) :</b> Si votre original est un document recto-verso relié sur le bord long de la page, choisissez <b>Duplex(Long)</b> pour scanner les côtés recto et verso de votre document.</p> <p><b>Duplex(Court) :</b> Si votre original est un document recto-verso relié sur le bord court de la page, choisissez <b>Duplex(Court)</b> pour scanner les côtés recto et verso de votre document.</p>
<b>Qualité</b>	<p>Choisissez votre type de qualité.</p> <p><b>Choix : Standard, *Fin, Extra fin, Photo</b></p> <p><b>Standard (200 x 100 dpi) :</b> convient à la plupart des originaux tapés à la machine.</p> <p><b>Fin (200 x 200 dpi) :</b> convient pour les petites impressions.</p> <p><b>Extra fin (200 x 400 dpi) :</b> convient pour les petites impressions ou les maquettes, transmission plus lente qu'avec la résolution Fin.</p> <p><b>Photo (200 x 200 dpi) :</b> à utiliser lorsque l'original présente différentes teintes de gris.</p>
<b>Dimensions d'origine</b>	<p>Choisissez les dimensions du papier d'origine.</p> <p><b>Choix : A4, Lettre, Grand format.</b> Remarque : L'option Grand format ne concerne que le scan ADF.</p>
<b>Densité de l'image</b>	<p>Si votre document d'origine est trop clair ou trop foncé, utilisez cette option pour ajuster le niveau de densité.</p> <p><b>Choix : 1, 2, 3, *4, 5, 6, 7</b></p>

Plus de paramètres	
Élément	Description
<b>Envoyer ult. (Date/Heure)</b>	Entrez la date et l'heure à laquelle vous voulez envoyer le fax, en utilisant le clavier virtuel. Vous n'avez alors plus besoin de lancer manuellement la transmission.
<b>Réception d'appel</b>	Choisissez <b>ACTIVÉ</b> pour utiliser le produit et interroger d'autres machines. La réception correspond au processus de récupération de fax envoyé par un autre télécopieur. <b>Choix : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b>
<b>Mode Outre-mer</b>	Choisissez <b>ACTIVÉ</b> pour éviter les problèmes de transmission au moment de l'envoi d'une télécopie outre-mer. <b>Choix : ACTIVÉ, *DÉSACTIVÉ</b>
* Valeur d'usine par défaut	

## Annulation d'une tâche Télécopie

---


### Pour annuler l'envoi d'une télécopie en cours de numérisation,



Lorsque les documents d'origine sont en cours de numérisation, appuyez sur le bouton **Stop** pour annuler l'envoi de la télécopie.

### Pour annuler l'envoi d'une télécopie en attente,

Si vous voulez annuler l'envoi d'un fax paramétré en envoi différé, appuyez sur l'onglet **Ann. travaux fax** pour afficher l'écran correspondant suivant. Appuyez sur la tâche télécopie à annuler, puis sur le bouton **Suppr.** pour annuler la tâche.



Date	Phone Number
06/12 9:00	1234567
06/12 12:00	3335556
06/15 3:00	5678888


## Utiliser l'annuaire

---

Pour choisir un numéro de fax ou un groupe de numéros de fax,



1. Dans l'écran principal **Fax**, appuyez sur l'icône **Annuaire** pour afficher l'écran correspondant.



2. Pour choisir un numéro de téléphone ou un groupe, vous pouvez :
  - Appuyez sur le nom à l'écran d'un numéro de téléphone individuel, ou d'un groupe, auquel vous voulez envoyé par fax votre document numérisé. Appuyez sur un autre numéro de téléphone ou un autre groupe pour une sélection multiple.
  - Si le nom de réception du numéro de téléphone d'un groupe n'apparaît pas à l'écran, trouvez ce nom en appuyant sur le bouton **Caractères** pour une recherche rapide.
  - vous pouvez également appuyer sur le bouton **Fréquent** ou **Récent** pour afficher les 10 numéros de téléphone ou groupes les plus fréquemment utilisés, ou les derniers utilisés.

# Numérisation de vos documents

---

## Configuration requise

- PC compatible avec IBM (Pentium ou version ultérieure) ;
- Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Port USB (universal serial bus)
- Au moins 100 Mo d'espace libre dans le disque dur (500 Mo est recommandé)
- Au moins 128 Mo de mémoire système (512 Mo de RAM est recommandé)
- Au moins 1 Go de RAM pour Windows Vista
- Moniteur VGA
- Lecteur de CD-ROM

## Procédure D'installation du pilote

### Important :

1. Pour assurer un fonctionnement optimal de la fonction numérisation, veuillez installer le pilote du scanner **AVANT** de brancher le câble USB à l'ordinateur.
2. Le pilote du scanner contient le pilote TWAIN et le pilote WIA. Une fois que l'installation du pilote du scanner a été faite, ce scanner pourra scanner des documents via une interface TWAIN et via une interface WIA. Lancez votre logiciel d'édition d'image compatible avec TWAIN pour choisir une interface d'utilisateur TWAIN ou WIA. Vous pouvez aussi utiliser l'Assistant de caméra et de scanner de Microsoft pour scanner via l'interface d'utilisateur WIA.

Voici les procédures d'installation :

1. Branchez le câble d'alimentation et mettez votre produit sous tension.
2. Lancez Microsoft Windows.
3. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.
4. Le CD-ROM se lance automatiquement sur la plupart des systèmes. Cependant, si votre système ne prend pas en charge le lancement automatique de CD-ROM, appuyez sur le bouton **Démarrer** et choisir **EXÉCUTER**, saisissez d:\driver\setup.exe (d: lecteur CD-ROM utilisé), puis cliquez sur **OK**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation du pilote.
6. Branchez **l'extrémité carrée** du câble USB dans le port USB de votre produit. Branchez **l'extrémité rectangulaire** du port USB à votre ordinateur, comme illustré ci-dessous.



7. L'ordinateur devrait détecter un nouveau périphérique USB et affiche un message « **Nouveau matériel détecté** ».
8. Sous Windows 98SE ou Windows ME, confirmez la sélection « **Chercher un meilleur pilote** » et cliquez sur le bouton « **Suivant** ».  
Sous Windows XP, cliquez sur le bouton **Suivant** pour poursuivre. Lorsque la certification XP apparaît à l'écran, cliquez sur **Continuer quand même** pour compléter l'installation.
9. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.

**Remarque :**

1. Pour supprimer le pilote du scanner sous Windows 2000/XP, assurez vous de laisser le scanner branché à votre ordinateur.
2. Cette machine contient deux interfaces USB, une pour le scanner et une pour l'imprimante. Par conséquent, après l'installation du pilote du scanner et du pilote de l'imprimante, votre ordinateur devrait détecter deux périphériques USB. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation du logiciel.

## Fonctionnement du scanner

---


1. Lancez votre application scanner.
2. Ouvrez le menu **Fichier** et choisissez **Sélectionner Source**.  
Si la commande **Sélectionner Source** n'est pas disponible dans le menu **Fichier**, consultez le mode d'emploi de votre application pour déterminer l'utilisation du lien TWAIN. Une boîte de dialogue avec une liste des sources de scanner apparaît.
3. Sélectionnez le nom du modèle de votre produit.  
Vous n'avez à sélectionner la source qu'une seule fois, sauf si vous voulez choisir un autre scanner.
4. Placez le document **FACE VERS LE BAS** sur la vitre, ou **FACE VERS LE HAUT** dans l'ADF.
5. Ouvrez le menu **Fichier** et choisissez **Acquérir**.  
Une boîte de dialogue avec les fonctions du scanner apparaît.



6. Sélectionnez la méthode de numérisation que vous voulez utiliser dans le menu déroulant **Méthode Scan**.
7. Sélectionnez le mode à utiliser pour vos numérisations, dans le menu déroulant **Type d'image**.
8. Sélectionnez une résolution de numérisation dans le menu déroulant **Résolution**.
9. Sélectionnez le réglage des fonctions de numérisation (par exemple Pointu, Détramé, etc.) que vous voulez utiliser.
10. Cliquez sur le bouton **Prévisualisation** ou **Numériser** pour voir ou scanner vos documents.



## Introduction à l'interface Utilisateur



<b>1. Méthode Scan</b>	<b>Choix :</b> ADF, Plateau, Duplex.
<b>2. Type d'image</b>	<b>Choix :</b> Noir et blanc, demi-ton 1-4, diffusion, gris 8 bits, couleur 24 bits, couleur 48 bits.
<b>3. Résolution</b>	<b>Choix :</b> 50, 72, 100, 144, 150, 200, 300, 600, 1200 (dpi).
<b>4. Luminosité :</b>	Ajustez le niveau de luminosité entre -100 et +100.
<b>5. Contraste</b>	Ajustez le niveau de contraste entre -100 et +100.
<b>6. Autres outils</b>	Détramé, pointu, réglage des couleurs, niveau automatique, paramètres avancés (de gauche à droite).
<b>7. Inversion</b>	Inversion des couleurs de votre image numérisée.
<b>8. Fonction miroir</b>	Retourne votre image.
<b>9. Zone automatique de prévisualisation</b>	Pour redimensionner votre zone de numérisation.
<b>10. Dimensions papier</b>	Sélectionnez les dimensions papier : carte 10,16cm x 6,35cm ; photo 12,5cm x 8,89cm ; photo 8,89cm x 12,5cm ; photo 10,16cm x 15,24cm ; Photo 15,24cm x 10,16cm ; A5 ; B5 ; A4 ; lettre ; grand format ; maximum scanner.
<b>11. Unité de mesure</b>	<b>Choix :</b> cm, pouce et pixel.

## Utilisation des fonctions de base

---

### Choix de votre méthode de numérisation

#### Choix :

**Plateau :** Utilisé pour numériser une seule page sur le plateau, par exemple des pages d'une coupure de journal, un papier avec des plis ou des ondulations.

**ADF:** Sélectionnez ce paramètre si vous souhaitez numériser des documents simplex (un côté) et de plusieurs pages à partir de l'alimentateur de document automatique (ADF).

**Duplex:** Sélectionnez ce paramètre si vous souhaitez numériser des documents duplex (recto-verso) à partir de l'alimentateur de document automatique.

### Selection du type adequat d'image

#### Noir/Blanc

Choisissez noir et blanc si votre document original ne contient que du texte en noir et blanc, des croquis au crayon ou à l'encre.

#### Demi-ton

Les demi-tons permettent de reproduire l'image en donnant l'illusion qu'elle est grise. Un exemple d'une image en demi-ton serait les photographies que vous voyez dans les journaux.

#### Gris 8 bits

Les images Gris 8 bits contiennent plusieurs tons réels de gris.

#### Couleur 24 bits

Choisissez la couleur 24 bits si vous voulez numériser une image en couleur.



Noir/Blanc



Demi-ton



Gris



Couleur 24 bits

## **Déterminer la résolution adéquate**

Le choix de la résolution permet d'obtenir une image nette et bien détaillée. La résolution se mesure en points par pouce (dot per inch, dpi).

## **Réglage de la luminosité et du contraste**

### **1. Luminosité**

Ajustez la luminosité ou l'obscurité d'une image. Plus la valeur est élevée, plus l'image est claire.

### **2. Contraste**

Ajustez le niveau entre les teintes les plus sombres et les plus claires de l'image. Plus le contraste est élevé, plus la différence entre l'échelle des gris est importante.

## **Agrandir l'image de prévisualisation**

Pour agrandir votre image de prévisualisation au maximum de la fenêtre de prévisualisation.

***Remarque : cette fonction n'agrandit que votre image de prévisualisation. Elle ne permet pas d'agrandir l'image réelle.***

## **Inversion et sélection de votre image**

La commande d'inversion permet d'invertir la luminosité et la couleur de l'image. Pour des images en couleurs, chaque pixel est modifié et remplacé par sa couleur complémentaire.

## **Fonction miroir**

Inversion du côté droit et gauche de l'image.

## **Image de sélection automatique**

Pour paramétrer automatiquement l'image entière comme étant votre zone de numérisation. (Vous pouvez également redimensionner la zone en effectuant un « glisser-déposer » diagonal.)


## Optimisation de votre image

### 1. Détramer

Permet d'éliminer le **moirage\*** fréquent sur les impressions.

### 2. Pointu

Pour rendre l'image numérisée plus nette.



Avant de détramage



Avant la fonction Pointu

Après la fonction  
Pointu

***\*moirage** : trace indésirable sur une impression couleur, causée par un mauvais angle de trame du demi-ton de surimpression.*

### Réglage des couleurs

Permet d'ajuster la qualité des couleurs de l'image, de façon à ce qu'elles se rapprochent de l'original. Cette fonction utilise des paramètres par défaut pour le réglage de l'image.



Normal

Après la correspondance des couleurs

## Niveau automatique

Pour régler automatiquement les zones lumineuses et obscures de l'image numérisée et en optimiser la qualité.



Normal



Après le niveau automatique

## Utilisation des fonctions avancées

### Le bouton Commuter


1. Cliquez sur ce bouton pour afficher la barre des paramètres avancés, à droite. Les paramètres avancés comprennent : Blanc/Ombre, Teinte/Saturation/Luminosité, Courbe, Équilibre chromatique, Simili chromatique.
2. Barre des paramètres avancés



## Réglage des niveaux de blanc/ombre



Le blanc fait référence au point le plus clair dans une image numérisée. L'ombre correspond au point le plus sombre. L'utilisation de l'outil Blanc et Ombre ensemble vous permet d'étendre la gamme des couleurs et de révéler plus de détails sur une image en gris ou en couleur.



- 1. Ombre :** point le plus sombre d'une image.
- 2. Gamma:** les tons moyens d'une image.
- 3. Blanc :** point le plus clair d'une image.
- 4. Indicateur :** déplacez l'indicateur pour modifier la valeur.

**Lorsque la valeur des gammas est modifiée, l'image se modifie en fonction.**

Valeur gamma : 1,0



Valeur gamma : 1,4



Valeur gamma : 2,0



**Lorsque la valeur du blanc et de l'ombre est modifiée, l'image se modifie en fonction.**

Blanc : 255/Ombre : 0(Normal)



Blanc : 210/Ombre : 10



Blanc : 200/Ombre : 0




Blanc : 255/Ombre : 50



## Réglage de la courbe de luminosité



Ajustez les tons moyens de l'image sans altérer radicalement les zones les plus claires et les plus sombres.




Lorsque la courbe est étirée ou aplatie, l'image s'éclaircit ou s'assombrit.


## Changer la teinte/saturation/luminosité des couleurs



Optimisez votre image en modifiant le niveau de teinte/saturation/luminosité.



<b>(1). Teinte</b>	Ajustez la teinte en déplaçant le triangle vers la droite ou la gauche. (Remarque : le niveau de l'intensité de la couleur est simultanément modifié lors du réglage de la teinte).
<b>(2). Saturation</b>	Déplacez le triangle vers la droite pour augmenter le niveau de saturation ou vers la gauche pour le diminuer. C'est le niveau de saturation qui pâlit ou enrichit la couleur.
<b>(3). Luminosité</b>	Augmentez la luminosité en déplaçant le triangle vers la droite, ou vers la gauche pour la diminuer.




Déplacez l'indicateur Saturation vers la droite pour enrichir la couleur (105.p)


## Utilisation de l'équilibre chromatique



L'équilibre chromatique vous permet d'obtenir une image de qualité optimale.



Déplacez l'indicateur vers le rouge, l'image prend une teinte rougeâtre.




Déplacez l'indicateur vers le vert, l'image prend une teinte verdâtre.

## Simili chromatique




Cliquez sur le bouton. La boîte de dialogue suivante s'affiche. Celle-ci vous permet de supprimer un des canaux de couleur R (rouge), V (vert) ou B (bleu). Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous devez convertir du texte en utilisant un logiciel de reconnaissance optique de caractères.

Remarque : cette fonction ne supporte que les images en noir et blanc, et les images en gris. Il est donc important de choisir un type d'image en noir et blanc ou en gris lorsque vous voulez appliquer cette fonction.



Effet sur l'image après avoir supprimer le canal V




Effet sur l'image après avoir supprimer le canal R

## Paramètres personnalisables

Cliquez sur le bouton **Paramètres personnalisables** pour accéder à la boîte de dialogue. Vous pourrez alors sauvegarder vos paramètres de numérisation et les paramètres de configuration. Il existe deux onglets : Paramètres scan et Paramètres de configuration.

### Paramètres scan

L'onglet **Paramètres scan** vous permet de sauvegarder les réglages des fonctions de numérisation dans un fichier, de charger un fichier existant, ou de supprimer un fichier existant.



### Sauvegarder un fichier de paramètres scan

Saisissez le nom de vos réglages dans la boîte texte **Nom du fichier**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Vos réglages seront sauvegardés et le nom du fichier apparaît dans la zone de liste déroulante.

### Utiliser un fichier de paramètres scan


Vous pouvez utiliser un fichier de paramètres existants. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du fichier qui contient les paramètres que vous voulez utiliser, puis cliquez sur le bouton **Charger**. Les réglages dans le fichier sont automatiquement spécifiés dans la boîte de dialogue des fonctions de numérisation.

### Supprimer un fichier de paramètres scan

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du fichier, et appuyez sur le bouton **Suppr.** du clavier de l'ordinateur pour supprimer le fichier. Remarque : vous ne pouvez pas supprimer le fichier de paramètres scan par défaut, default.av2.

## Paramètres de configuration


L'onglet **Paramètres de configuration** vous permet de personnaliser certains réglages spéciaux.



**Mode d'économie d'énergie** – cochez la case **Activé** pour activer l'économiseur d'énergie. Vous pouvez spécifier un réglage différé dans la boîte **Minutes**. Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour enregistrer les modifications. Par défaut, cette valeur est de 15 minutes.

**Réglage indice** – cochez la case **Afficher indices** si vous voulez voir apparaître des fanions avec le nom de l'élément lorsque vous placez le curseur de la souris sur un élément de la boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

## Utilisation des autres outils



- 1. Unité de mesure** Rappel du système de mesure utilisé. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez modifier l'unité de mesure.  
**Choix : pouce, cm, pixel.**
- 2. Dimensions papier** Propose les dimensions de numérisation les plus fréquemment utilisées.  
**Choix : Carte 10,16cm x 6,35cm ; photo 12,7cm x 7,62cm ; photo 15,24cm x 10,16cm ; B5 ; A5 ; A4 ; Lettre ; maximum scanner.**
- 3. Dimensions image** Affiche les dimensions d'image de la zone numérisée.
- 4. Verrouiller image** Verrouille la largeur et la hauteur de sortie.

# 5 Dépannage

---

## Message d'information

### Messages d'information lors des processus de numérisation et de copie

Message	Action
Papier ADF vide	Appuyez sur le bouton OK Rechargez votre document sur l'alimentateur automatique de document et réessayez.
Le couvercle ADF s'ouvre	Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton OK.
Le couvercle du plateau s'ouvre	Fermez le couvercle. Retirez le papier dans l'ADF et appuyez sur le bouton OK.
Vérification de la lampe du plateau	Redémarrer votre appareil. Si le code continue d'apparaître, contactez votre revendeur le plus proche.
Erreur de calibration	Redémarrer votre appareil. Si le code continue d'apparaître, contactez votre revendeur le plus proche.
Erreur_Position Initiale Plateau	Redémarrer votre appareil. Si le code continue d'apparaître, contactez votre revendeur le plus proche.
Erreur_Rouleau de récupération	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si cela se produit pendant la prévisualisation, divisez l'ensemble de votre document en plusieurs lots et réessayez.</li><li>2. Si cela se produit pendant le scan, le rouleau de récupération risque de ne pas fonctionner correctement. Contactez votre revendeur le plus proche pour un remplacement.</li></ol>
Erreur du capteur accueil	Redémarrez votre produit. Si le code apparaît encore, contactez le fournisseur le plus proche.
Erreur lampe	Redémarrez votre produit. Si le code apparaît encore, contactez le fournisseur le plus proche.
Bourrage papier ADF	Bourrage papier ADF. Ouvrez le couvercle ADF et enlevez le papier de l'alimentateur. Si le code apparaît encore, contactez le fournisseur le plus proche.
Erreur verrouillage	L'unité de numérisation est bloquée. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mettez le produit hors tension.</li><li>2. Localisez le loquet de verrouillage sous la machine et déverrouillez la machine.</li><li>3. Redémarrez votre produit.</li></ol> Si le code apparaît encore, contactez le fournisseur le plus proche.

Contrôlez le câble ou le statut de l'imprimante	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôlez le bon branchement du câble de l'imprimante.</li> <li>2. Vérifiez que l'imprimante est bien sous tension.</li> <li>3. Redémarrez le produit et votre imprimante.</li> <li>4. Si le message apparaît encore, contactez le fournisseur le plus proche.</li> </ol>
Erreur de détection imprimante	<p>Veillez mettre l'imprimante hors tension avant d'allumer le scanner.</p>
Dimension de papier n'est pas prise en charge	<p>Veillez régler la taille du papier prise en charge pour le tiroir de l'imprimante. Les formats HLT (demi-Lettre, 5½" x 8½") et * ne sont pas pris en charge.</p>

## Messages d'information lors de la mise en réseau

Message	Action
La connexion a échoué. Veuillez contrôler les paramètres réseau.	Tapez l'adresse IP du produit depuis un autre PC, dans une invite DOS. Saisissez par exemple « Ping 10.1.20.144 » dans l'invite DOS. Si le produit n'a pas de réponse, appliquez la procédure suivante : 1. Contrôlez le branchement du connecteur RJ-45. 2. Contrôlez le câble Ethernet. 3. Contrôlez l'adresse IP du produit. 4. Contrôlez l'adresse IP de destination. 5. Contrôlez le masque de sous-réseau. 6. Contrôlez l'IP de la passerelle.
L'adresse n'est pas valide. Veuillez contrôler les paramètres réseau.	
Le réseau est coupé. Veuillez contrôler les paramètres réseau.	
Le réseau n'est pas joignable. Veuillez contrôler les paramètres réseau.	
Arrêt de la connexion par le serveur. Veuillez contrôler les paramètres réseau.	
Réinitialisation de la connexion par le serveur. Veuillez contrôler les paramètres réseau.	
Temps de connexion écoulé. Veuillez contrôler les paramètres réseau.	
Impossible d'atteindre l'hôte de destination. Veuillez contrôler les paramètres réseau.	
Échec de connexion au serveur mail. Veuillez contrôler l'environnement réseau.	
Erreur de connexion. Veuillez contrôler l'environnement réseau.	
Échec dans la création de l'interface de connexion pour DHCP.	Contrôlez l'adresse IP du serveur DHCP, ou contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Échec dans la recherche du serveur DHCP.	
Échec dans l'obtention de l'IP auprès du serveur DHCP	
Échec dans le renouvellement de l'IP auprès du serveur DHCP	

## Messages d'information lors de l'envoi d'e-mail

Message	Action
Erreur de séquence	Redémarrez la machine et réessayez ultérieurement. Si l'erreur apparaît encore, contactez le fournisseur le plus proche.
Défaillance interne du périphérique	Redémarrez la machine et réessayez. Si l'erreur apparaît encore, contactez le fournisseur le plus proche.
Échec de connexion au serveur mail	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Échec dans l'obtention d'une réponse auprès du serveur mail.	Contactez votre administrateur réseau ou le fournisseur le plus proche pour obtenir de l'aide.
Le serveur SMTP est vide. Veuillez spécifier un serveur SMTP dans Outils utilisateur.	Veuillez spécifier l'adresse IP du serveur SMTP en appuyant sur le bouton Outils utilisateur du panneau de commande.
Adresse du serveur SMTP incorrecte. Veuillez vérifier le serveur SMTP	Contrôlez l'adresse IP du serveur SMTP.
Erreur imprévisible	Contactez votre administrateur réseau ou le fournisseur le plus proche pour obtenir de l'aide.
Stockage système insuffisant	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Le serveur mail ne prend pas en charge l'extension de service SMTP	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Le serveur mail ne prend pas en charge l'authentification de connexion SMTP.	Contactez votre administrateur réseau pour activer l'option de connexion SMTP.
Erreur de connexion SMTP	Contrôlez votre nom d'utilisateur.
Boîte aux lettres non disponible	Contrôlez l'adresse « À ».
Erreur de traitement	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Échec temporaire d'authentification	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide sur le mécanisme d'authentification du serveur mail. Choisissez l'authentification pour la sécurité des e-mails, ou désactivez l'authentification du serveur mail et réessayez.

Erreur de commande	Redémarrez la machine et réessayez. Si l'erreur apparaît encore, contactez le fournisseur le plus proche.
Erreur paramètres ou argument	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôlez la validité du nom du périphérique. Le nom du périphérique se trouve sous Outils utilisateur &gt; Généralité.</li> <li>2. Contrôlez l'adresse « De ».</li> <li>3. Contrôlez l'adresse « À ».</li> <li>4. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.</li> </ol>
Paramètres de commande non implantés	<p>Contrôlez la validité du nom du périphérique. Le nom du périphérique se trouve sous Outils utilisateur &gt; Généralité.</p> <p>Ou contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.</p>
Authentification requise	<p>Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide sur le mécanisme d'authentification du serveur mail.</p> <p>Choisissez l'authentification pour la sécurité des e-mails, ou désactivez l'authentification du serveur mail et réessayez.</p>
Boîte aux lettres non disponible	Contrôlez l'adresse « À ».
Utilisateur non local	Contrôlez l'adresse « À ».
Service indisponible	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Le serveur mail ne prend pas en charge l'extension de service SMTP	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Allocation de stockage dépassée	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôlez l'adresse « À ».</li> <li>2. Contrôlez l'allocation de stockage de la boîte aux lettres.</li> <li>3. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.</li> </ol>
Nom de boîte aux lettres non autorisé	Contrôlez l'adresse « À ».
Action mail non prise.	Contrôlez l'adresse « À ».
Erreur de connexion	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôlez l'environnement réseau.</li> <li>2. Contrôlez si la pièce jointe à l'e-mail est plus grande que le quota autorisé par la boîte aux lettres.</li> </ol>
La transaction a échoué.	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

## Messages d'information lors de l'archivage

Signification	Action
Impossible de créer un sous-dossier.	Assurez-vous d'en avoir l'autorisation.
Défaillance interne du périphérique	Redémarrez la machine et réessayez ultérieurement. Si l'erreur apparaît encore, contactez le fournisseur le plus proche.
Échec de connexion au serveur FTP.	Assurez-vous que le serveur FTP fonctionne et que le numéro de port est correct. Si l'erreur apparaît encore, contactez l'administrateur du serveur FTP.
Erreur imprévisible	Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Erreur du nom d'utilisateur FTP	Contrôlez votre nom d'utilisateur et réessayez.
Mot de passe FTP incorrect	Contrôlez votre mot de passe et réessayez.
FTP ne parvient pas à entrer dans ce répertoire.	Assurez-vous d'être autorisé à entrer dans ce répertoire.
FTP ne parvient pas à contrôler l'existence du fichier	Assurez-vous d'être autorisé à naviguer dans ce répertoire.
FTP ne parvient pas à modifier le type de transfert de données.	Contactez l'administrateur du serveur pour obtenir de l'aide.
Erreur du fichier de stockage FTP	Assurez-vous d'être autorisé à stocker le fichier dans le serveur.
Espace de stockage dans le système insuffisant.	Contrôlez l'espace de stockage disponible dans le serveur et contactez l'administrateur du serveur.
Nom de fichier non autorisé.	Modifiez le nom du fichier de façon à répondre à la convention de dénomination du système d'exploitation du serveur FTP.
Permission FTP refusée	Contrôlez le privilège de votre compte.
CIFS (niveau utilisateur) ne parvient pas à créer un sous-répertoire	Ce compte n'a pas le droit de créer un nouveau sous-répertoire.
Nom de partage du réseau CIFS incorrect.	Contrôlez le répertoire dans le dossier, et assurez-vous qu'il réponde à la convention UNC, comme par exemple \\Ordinateur\Partage\répertoire.

Échec de connexion CIFS	Vérifiez si le serveur supporte la connexion CIFS (SMB).
Erreur nom de l'ordinateur CIFS	Assurez-vous que le nom de l'ordinateur dans le répertoire est correcte.
Échec négociation dialecte CIFS	Ce CIFS ne prend peut-être pas en charge le dialecte 1.0 du PROGRAMME RÉSEAU PC.
Échec connexion CIFS (niveau utilisateur)	Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Réessayez.
Échec CIFS dans la création de fichier.	Assurez-vous d'avoir tous les privilèges de contrôle sur ce partage de réseau.
Erreur CIFS données d'envoi	Adressez-vous à votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Échec CIFS dans l'envoi de l'attribut de fichier.	Assurez-vous d'avoir tous les privilèges de contrôle.
HTTP non autorisé	Ce serveur HTTP requière une autorisation. Assurez-vous que votre compte dispose de l'autorisation en question.
Échec de connexion HTTP	Contrôlez l'IP du serveur et le port HTTP. Assurez-vous de leur justesse. Ou, contrôlez si ce serveur prend en charge la connexion HTTP.
Ressource HTTP introuvable	Ce serveur ne peut pas enregistrer les fichiers. Contactez l'administrateur du serveur pour obtenir de l'aide.
HTTP interdit	Cette action est interdite dans ce serveur. Elle est autorisée mais interdite.
Erreur imprévisible	Contactez l'administrateur du serveur ou le fournisseur le plus proche pour obtenir de l'aide.
Méthode MKCOL HTTP non autorisée	Contactez l'administrateur du serveur pour modifier la permission sur ce privilège.
Méthode MKCOL HTTP non implantée	Le serveur HTTP ne prend pas en charge MKCOL pour la création de répertoire. Créez plutôt un nouveau répertoire, ou un répertoire au serveur en avance.
Méthode PUT HTTP non autorisée	Contactez l'administrateur du serveur pour modifier la permission sur ce privilège.
Erreur serveur interne HTTP	Contactez l'administrateur du serveur pour obtenir de l'aide.
Méthode PUT HTTP non implantée	Ce serveur n'implante pas la méthode PUT HTTP. Ce produit ne peut pas stocker de fichiers sur ce serveur. Contacter l'administrateur du système pour obtenir de l'aide.
Serveur HTTP indisponible	Contactez l'administrateur du serveur pour obtenir de l'aide.
HTTP ne prend pas en charge HTTP version 1.1	Ce serveur ne prend pas en charge la version 1.1 HTTP (utilisée par le produit). Contactez l'administrateur du serveur pour obtenir de l'aide.

Adresse du serveur POP3 incorrecte.	Vérifiez l'adresse IP pour POP3.
Échec de connexion au serveur POP3.	Adressez-vous à votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Échec de connexion au serveur POP3.	Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Erreur de connexion au serveur LDAP	Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Erreur IP du serveur LDAP	Vérifiez l'adresse IP de votre serveur LDAP. Ou contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
Erreur port LDAP	Vérifiez si le numéro du port est correct.
Erreur mot de passe utilisateur LDAP	Vérifiez si le mot de passe est correct.

## Codes des informations pendant l'envoi d'un fax

Veillez noter que si un problème se produit pendant l'envoi d'un fax, seul le message « **Erreur de communication** » s'affichera dans l'écran LCD. Les codes des informations indiquant les causes possibles s'afficheront uniquement dans le **Rapport d'activité du fax**. Pour imprimer le Rapport d'activité du fax, sélectionnez « **Oui** » ou « **Erreur seulement** » dans l'option « **Rapport de transmission** » quand vous appuyez sur le bouton « **Outils de l'utilisateur** » et choisissez **Paramètres du fax** puis **Options**.



Code	Description/Cause
0	Fax terminé et OK.
0200	Une erreur se produit, mais la cause est inconnue car votre télécopieur n'a pas reçu de fax du télécopieur distant. Vérifiez le télécopieur distant puis réessayez.
0201	Pas de tonalité « Détecter la tonalité » est activé et il n'y a aucune tonalité détectée.
0202	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Votre télécopieur reçoit un fax erroné de votre télécopieur distant. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li><li>2. La qualité de la ligne est mauvaise. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li><li>3. Si l'erreur persiste, veuillez appeler le service d'assistance.</li></ol>
0203	Aucune réponse du fax. Le modem distant ou le fax modem n'a pas envoyé de fax pendant la période de temps spécifié. Vérifiez le télécopieur distant puis réessayez.
0204	La ligne du destinataire est occupée. Patientez quelques secondes, puis réessayez.
0205	L'utilisateur a annulé la tâche pendant le scan ou la transmission.
0207	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Votre télécopieur reçoit un mauvais fax du télécopieur distant. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li><li>2. La qualité de la ligne est mauvaise. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li><li>3. Si l'erreur persiste, veuillez appeler le service d'assistance.</li></ol>
0209	Le télécopieur distant est peut-être déconnecté. Vérifiez le télécopieur distant puis réessayez.
0212	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Votre télécopieur reçoit un fax erroné de votre télécopieur distant. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li><li>2. La qualité de la ligne est mauvaise. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li><li>3. Si l'erreur persiste, veuillez appeler le service d'assistance.</li></ol>

0213	Votre télécopieur reçoit un fax erroné de votre télécopieur distant. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.
0215	Votre télécopieur reçoit un fax erroné de votre télécopieur distant. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.
0225	La qualité de la ligne est mauvaise. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.
0226	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Votre télécopieur reçoit un fax erroné de votre télécopieur distant. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li> <li>2. La qualité de la ligne est mauvaise. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li> <li>3. Si l'erreur persiste, veuillez appeler le service d'assistance.</li> </ol>
0229	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Votre télécopieur reçoit un fax erroné de votre télécopieur distant. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li> <li>2. La qualité de la ligne est mauvaise. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li> <li>3. Si l'erreur persiste, veuillez appeler le service d'assistance.</li> </ol>
0230	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Votre télécopieur reçoit un fax erroné de votre télécopieur distant. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li> <li>2. La qualité de la ligne est mauvaise. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li> <li>3. Si l'erreur persiste, veuillez appeler le service d'assistance.</li> </ol>
0234	<p>Mémoire pleine</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si l'imprimante est connectée. Si l'imprimante n'est pas connectée, l'image scannée sera stockée dans la mémoire du MFP.</li> <li>2. Votre imprimante a peut-être des messages d'erreur. Vérifiez et résolvez les problèmes.</li> <li>3. Vérifiez les tâches dans Envoyer plus tard. Ces tâches sont dans la mémoire en attente de transmission. Envoyez ces transmissions pour libérer de la mémoire.</li> <li>4. La mémoire actuelle n'est pas suffisante pour effectuer le scan. Appuyez sur « Démarrer » pour envoyer les pages scannées successivement ou sur « Arrêter » pour annuler la tâche. Vous pouvez choisir une résolution inférieure ou essayez d'envoyer plusieurs pages à la fois.</li> </ol>
0237	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Votre télécopieur reçoit un fax erroné de votre télécopieur distant. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li> <li>2. La qualité de la ligne est mauvaise. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li> <li>3. Si l'erreur persiste, veuillez appeler le service d'assistance.</li> </ol>
0238	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Votre télécopieur reçoit un fax erroné de votre télécopieur distant. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li> <li>2. La qualité de la ligne est mauvaise. Veuillez réessayer ou utiliser une autre ligne.</li> <li>3. Si l'erreur persiste, veuillez appeler le service d'assistance.</li> </ol>


# Résoudre un bouchage papier

En cas de bouchage papier, suivez la procédure ci-dessous pour enlever le papier :

1. Tirez sur le bouton d'ouverture ADF.
2. Ouvrez doucement le couvercle avant de l'alimentateur vers la gauche.
3. Tirez avec précaution le papier hors de l'unité ADF.
4. Fermez le couvercle avant de l'ADF. Le produit est maintenant prêt à l'emploi.



Bouchage papier (1)



Document

Bourrage papier (2)

## Supprimer les lignes anormales sur votre image scannées

---

Si votre image scannée s'affiche avec des lignes anormales dessus, ceci est probablement dû à la poussière ou aux particules de toner sur la bande de la vitre à document.

Pour retirer la poussière ou les particules du toner,

1. Humidifiez un chiffon propre et doux avec de l'alcool isopropylique (95%).
2. Essuyez la bande de la vitre à document comme illustré ci-dessous.
3. Fermez le couvercle du document. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

La bande de la vitre  
à document



# 6 Entretien votre machine

---

## Nettoyer la vitre

Le produit est conçu de façon à ne pas nécessiter d'entretien. Cependant, il est tout de même nécessaire de le nettoyer occasionnellement pour assurer une qualité d'image et des performances optimales.

### **Pour nettoyer la vitre,**

1. Ouvrez le couvercle à document, comme indiqué ci-dessous.
2. Humidifiez un chiffon doux et propre avec de l'alcool isopropylique (95%).
3. Essuyez délicatement la vitre à document et la bande blanche sous le couvercle à document, de façon à enlever la poussière et les particules de toner.
4. Fermez le couvercle à document. Le produit est maintenant prêt à l'emploi.



1. Document Cover
2. Document Glass

## Nettoyer l'écran LCD

---

Pour nettoyer la surface d'affichage, utilisez un chiffon doux, sec ou humidifié avec du détergent neutre ou de l'éthanol. N'utilisez pas de solvants organiques, de solution acide ou alcaline.




## Nettoyer l'alimentateur automatique de documents

---

De temps en temps, l'ensemble patin et les rouleaux d'alimentation peuvent se trouver contaminés par l'encre, des particules de toner ou de la poussière de papier. Dans ce cas, l'alimentation en papier se fera par à coups. Il faut alors suivre les procédures de nettoyage et remettre votre machine dans son état d'origine.

1. Humidifiez un chiffon propre non pelucheux avec de l'alcool isopropylique (95%).
2. Tirez sur le bouton d'ouverture ADF.
3. Soulevez avec précaution le couvercle avant de l'ADF. Nettoyez les rouleaux d'alimentation de part et d'autre. Tournez les rouleaux vers l'avant avec votre doigt, et répétez la procédure de nettoyage précédente jusqu'à ce que les rouleaux soient propres. Attention de ne pas accrocher ou endommager les ressorts à pic.
4. Essayez la partie noir du patin emboîté dans l'ADF.
5. Fermez l'unité ADF. Votre machine est maintenant prête à l'emploi.




1

Bouton d'ouverture  
ADF



2

Rouleau  
d'alimentation



3

Patin emboîté  
dans l'ADF







4

## Remplacer le module du patin emboîté dans l'ADF

Après avoir numérisé environ 30 000 pages en utilisant l'ADF, le patin peut être usé et vous pouvez rencontrer des problèmes d'alimentation du document. Dans ce cas, il est fortement recommandé de remplacer le module patin par un nouveau module. Pour commander le module patin, veuillez contacter le fournisseur le plus proche et suivre la procédure ci-dessous pour le remplacer.


### Procédure de démontage

1. Ouvrez doucement le couvercle avant de l'alimentateur vers la gauche.
2. Appuyez sur le dessus du patin emboîté de l'ADF comme illustré pour soulever le support.
3. Appuyez sur les deux côtés du support vers l'intérieur pour le retirer de la fente.
4. Appuyez sur les deux côtés du patin emboîté dans l'ADF, avec vos doigts pour sortir le patin emboîté de l'ADF de la fente.




## Procédure de montage

1. Sortez le module patin ADF de la boîte.
2. Appuyez sur les deux bras du module patin emboîté dans l'ADF avec vos deux doigts. Placez-le dans les trous, jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
3. Appuyez sur les deux côtés du support du patin emboîté de l'ADF et insérez les broches dans les trous.
4. Appuyez sur le dessus du support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



1  
Patin emboîté  
dans l'ADF

Support du  
patin de  
l'ADF



Trous du  
patin de  
l'ADF



Support du patin  
emboîté de l'ADF




## Remplacement du rouleau ADF


---

Après un scan d'environ 200 000 pages à travers l'ADF, le rouleau ADF peut s'user et vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l'alimentation du document. Dans ce cas, il est fortement recommandé de remplacer le rouleau par un nouveau. Veuillez suivre ces étapes pour remplacer et installer le rouleau ADF.



1. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'ADF pour ouvrir le couvercle avant de l'ADF.
2. Déplacez la languette d'alignement verte vers le haut.
3. Maintenez le rouleau et déplacez-le légèrement vers l'avant pour détacher le rouleau.



Bouton d'ouverture de l'ADF




Languette  
d'alignement



## Procédure d'assemblage


Pour installer le rouleau ADF, veuillez suivre ces étapes.

1. Insérez le rouleau ADF dans la fente et maintenez-le d'une main comme illustré.



Rouleau  
ADF

2. Déplacez la languette d'alignement vers le bas et appuyez dessus comme sur l'illustration. Si l'installation est correcte, vous entendrez un clic net lors de l'emboîtement.



Couvercle  
avant de

Languette  
d'alignement

3. Fermez le couvercle avant de l'ADF.

# Annexe

## Définir vos boutons de raccourci


Les raccourcis de l'appareil offrent une manière efficace de copier ou de distribuer vos documents en trois appuis simples sur l'écran LCD ou le panneau de contrôle.

L'opération en trois étapes vous permet d'économiser un temps considérable lors de la saisie ou du choix de vos paramètres.

Avant d'utiliser les boutons de raccourci, vous devez d'abord définir les boutons de raccourci via la page web de l'appareil.

Pour définir un raccourci,


1. Démarrez votre navigateur, Microsoft I.E. 5.0 ou version ultérieure, ou Netscape Communicator 6.0 ou version ultérieure, ou Mozilla Firefox.
2. Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans le champ de l'URL. Par exemple, <http://10.1.30.83> La page web de l'appareil apparaît comme illustré ci-dessous.




3. Cliquez sur le **Raccourci** et vous serez invité à saisir un mot de passe.



4. Cliquez sur **Connexion** car l'appareil est livré sans nom d'utilisateur et sans mot de passe spécifique à saisir pour l'écran **Raccourci**. (Vous pouvez assigner votre mot de passe ultérieurement.)



5. Choisissez votre mode de travail souhaité à partir de la liste déroulante de **Mode** pour le bouton de raccourci 1. (Par exemple, le mode E-mail)
6. Cliquez sur le bouton numéro "1" pour faire apparaître l'écran **Paramètres raccourci 1**. (Remarquez que les paramètres par défaut pour le mode de travail spécifié s'affichera)



7. Entrez le nom, le mémo, et les adresses email dans les champs À, Cc, ou Cci si nécessaire.
8. Saisissez votre objet, et spécifiez la résolution souhaitée, la taille du papier, et la densité de l'image si nécessaire.

9. Si le document original est imprimé sur les deux cotés (duplex), cliquez sur le bouton **Simplex** pour passer en mode Duplex.
10. Cliquez sur **Options E-mail** ou sur l'onglet **Options Scan** si vous souhaitez définir plus de paramètres pour votre bouton de raccourci 1.
11. Si tous les paramètres sont satisfaisant, cliquez sur **Mise à jour** pour enregistrer définitivement les paramètres ou sur Annuler pour quitter l'écran sans enregistrer les paramètres.

**Remarque:**

- Jusqu'à six boutons de raccourci peuvent être assignés.
- Sauf pour la saisie du nom du bouton et son mémo, d'autres paramètres de raccourci sont les même que les étapes des opérations décrites dans le Chapitre 5. Veuillez vous référer au Chapitre 5, *Opération* pour plus de détails à propos des paramètres pour les fonctions E-mail, Copier, Dossier, et Fax.
- Pour éditer vos bouton de raccourci actuel, cliquez simplement sur le numéro du bouton et effectuez vos modifications et cliquez sur **Mise à jour** pour enregistrer vos modifications.
- Pour supprimer votre bouton de raccourci actuel, cliquez sur le numéro du bouton et choisissez votre mode de travail pour qu'il soit « **Indéfini** ».

## Utilisation des boutons de raccourci

---

Pour utiliser un bouton de raccourci,


1. Définissez votre mode de travail par défaut sur Raccourci en appuyant sur le bouton **Outils de l'utilisateur** et choisissez **Gestion>Gestion de l'appareil>Mode défaut>Raccourci** successivement. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Ou vous pouvez définir le mode de travail par défaut via la page web de l'appareil et choisir **Gestion>Mode défaut>Raccourci**. Appuyez sur **Mise à jour** pour enregistrer les modifications.


Remarque: Quelque soit la méthode, elle sera bloquée par un mot de passe car cette action n'est autorisée que par un administrateur de système.



2. Appuyez sur le bouton **Réinitialiser** sur le panneau de contrôle. L'écran LCD affiche l'écran de **Raccourci** suivant.



3. Choisissez votre bouton de Raccourci. L'écran LCD affichera le mémo de votre bouton de Raccourci sélectionné pour vérifier votre raccourci.



4. Appuyez sur le bouton **N&B** ou **Couleur** sur le panneau de contrôle pour copier ou envoyer vos documents en noir et blanc ou en couleur.

# Gestion du carnet d'adresses


---

Le Java-Manager du produit est un outil de navigation efficace et pratique. Il permet de gérer le carnet d'adresses du produit, à distance. Seul l'administrateur est en mesure de gérer le carnet d'adresses. Il est donc fortement recommandé pour l'administrateur, de lire ce chapitre avant de gérer le produit.


## Ajouter une adresse e-mail

### Pour ajouter une adresse email,

1. Lancez votre navigateur, Microsoft Internet Explorer 5.0 (ou une version ultérieure), Netscape Communicator 6.0 (ou une version ultérieure), ou Mozilla Firefox.
2. Tapez l'adresse IP du produit dans le champ URL. Par exemple, `http://10.1.30.83`. La page Web intégrée du produit apparaît, comme illustré ci-dessous.




3. Cliquez sur **Gestionnaire du carnet d'adresses**. Un mot de passe vous sera alors demandé.



A dialog box titled "Login" with a grey header bar. Below the header, there is a text label "Password:" followed by a rectangular input field. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Login" and "Cancel".

4. Cliquez sur **Connexion**, la machine étant livrée sans nom d'utilisateur ni mot de passe spécifique, pour ouvrir l'écran **Gestionnaire du carnet d'adresses**. (Vous pouvez assigner votre mot de passe ultérieurement.)



The "Address Book Manager" interface. At the top is a grey header bar with the text "Address Book Manager". Below it, there is a link "E-mail Group" in purple. A horizontal menu bar contains five buttons: "New" (highlighted with a red box), "Delete", "Modify", "Update", and "Exit". Below the menu bar, there is a table header "E-mail: Name / E-mail Address / Description" and a large empty rectangular area for the table content.

5. Cliquez sur l'icône **E-mail** et choisissez **Nouveau** pour afficher la boîte de dialogue suivante : **Ajouter une nouvelle adresse e-mail**.



A dialog box titled "Add a New E-Mail Address" with a grey header bar. Below the header, there is a light green background area containing three text labels with corresponding input fields: "Name:", "E-mail Address:", and "Description:". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Add" and "Cancel".

6. Saisissez un nom, une adresse e-mail et une description. Cliquez ensuite sur **Ajouter** pour sauvegarder temporairement les dernières données, ou sur **Annuler** pour retourner à l'écran Gestionnaire du carnet d'adresses.

**Add a New E-Mail Address**

---

Name:	<input type="text" value="john lee"/>
E-mail Address:	<input type="text" value="john@abc.com"/>
Description:	<input type="text" value="my distributor"/>

7. Cliquez sur **Mettre à jour** pour sauvegarder de façon permanente la nouvelle adresse e-mail, ou sur **Quitter** pour sortir de cet écran sans enregistrer l'adresse.

**Address Book Manager**

---

[E-mail Group](#)

---

[New](#)   [Delete](#)   [Modify](#)     

---

E-mail: Name / E-mail Address / Description

john / john@abc.com / my distributor
--------------------------------------

E-mail counter: 3/2000

**Remarque :**


Il est possible d'enregistrer jusqu'à 2000 adresses email dans le Carnet d'adresses.

## Modifier une adresse e-mail

---

### Pour modifier une adresse email,

1. Répétez les étapes 1 à 4 de la section précédente, *Ajouter une adresse e-mail*. La boîte de dialogue **Gestionnaire du carnet d'adresses** s'affiche.



2. Choisissez dans la liste, l'adresse que vous voulez modifier et choisissez **Modifier** pour accéder à la boîte de dialogue **Modifier une adresse e-mail**. Ou double-cliquez sur l'adresse à modifier pour afficher la boîte de dialogue **Modifier une adresse e-mail**.

The screenshot shows the 'Modify an E-Mail Address' dialog box. It has three input fields: 'Name' with the value 'john', 'E-mail Address' with the value 'john@abc.com', and 'Description' with the value 'my distributor'. At the bottom, there are two buttons: 'Update' and 'Cancel'.

3. Modifier les données de l'adresse.

4. Cliquez sur **Mettre à jour** pour sauvegarder temporairement les dernières données, ou sur **Annuler** pour retourner à l'écran **Gestionnaire du carnet d'adresses**.

**Modify an E-Mail Address**

---

Name:	<input type="text" value="john"/>
E-mail Address:	<input type="text" value="john@abc.com"/>
Description:	<input type="text" value="distributor in LA"/>

5. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer de façon permanente toutes les dernières modifications ou sur **Quitter** pour sortir de cet écran sans aucun enregistrement.

**Address Book Manager**

[E-mail Group](#)

---

[New](#)   [Delete](#)   [Modify](#)  

---

E-mail: Name / E-mail Address / Description

john / john@abc.com / distributor in LA
---

--

---


E-mail counter: 3/2000

## Supprimer une adresse e-mail

---

### Pour supprimer une adresse email,

1. Répétez les étapes 1 à 4 de la section précédente, *Ajouter une adresse e-mail*. La boîte de dialogue **Gestionnaire du carnet d'adresses** s'affiche.



2. Choisissez dans la liste, l'adresse à supprimer et choisissez **Supprimer** pour effacer l'adresse. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît pour confirmer la suppression. Cliquez sur **OK** pour confirmer ou sur **Annuler** pour quitter l'écran.



3. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer de façon permanente toutes les dernières modifications ou sur **Quitter** pour sortir de cet écran sans aucun enregistrement.

### Remarque :

Vous pouvez effectuer des sélections multiples en choisissant un e-mail, puis en appuyant sur la touche Majuscule pour les effacer en une fois.


## Ajouter un nouveau groupe

---


Pour envoyer simultanément un document à plusieurs adresses, vous pouvez créer un groupe d'adresses. Cela permet d'accélérer le processus. Vous pouvez inclure jusqu'à 99 adresses dans un groupe et il est possible de créer 20 groupes dans le Carnet d'adresses.

### Pour ajouter un nouveau groupe,

1. Répétez les étapes 1 à 4 de la section précédente, *Ajouter une adresse e-mail*. La boîte de dialogue **Gestionnaire du carnet d'adresses** s'affiche.



2. Cliquez sur l'icône **Groupe** et choisissez **Nouveau** pour afficher la boîte de dialogue **Ajouter un nouvel ensemble groupe**.



3. Entrez le nom du groupe.

4. Choisissez l'adresse à droite et cliquez sur ← pour ajouter un membre au groupe.

The screenshot shows the 'Add a New Group Set' form. The 'Name' field contains 'office staff'. The 'Member' list contains 'catherine brown' and 'linda', with 'linda' selected. A red box highlights the left arrow button (←) next to 'linda'. The 'Description' field contains 'office staff'. The 'Add' and 'Cancel' buttons are at the bottom. On the right, the 'E-Mail List' contains three entries: 'catherine brown / catherine\_brown@bbc.com', 'linda / linda@ccc.com / engineer', and 'mary / mary@bbb.com / my customer'. The 'linda' entry is selected.

5. Cliquez sur **Ajouter** pour sauvegarder temporairement les dernières données, ou sur **Annuler** pour retourner à l'écran **Gestionnaire du carnet d'adresses**.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Add' button is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

6. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer de façon permanente toutes les dernières modifications ou sur **Quitter** pour sortir de cet écran sans aucun enregistrement.


The screenshot displays the 'Address Book Manager' interface. At the top, there is a header bar with the title 'Address Book Manager'. Below the header, there is a link for 'E-mail Group'. A horizontal menu contains several options: 'New', 'Delete', 'Modify', 'Update', and 'Exit'. The 'Update' button is highlighted with a red rectangular box. Below the menu, there is a section labeled 'Group: Group Name / Description' which contains a list with one entry: 'office staff / office staff'. At the bottom of the interface, there is a 'Group counter: 1/20'.

## Modifier un groupe


---

Pour modifier un groupe,

1. Dans l'écran Gestionnaire du carnet d'adresses, cliquez sur l'icône **Groupe** et choisissez **Modifier** pour faire apparaître la boîte de dialogue **Modifier un ensemble groupe**. Vous pouvez également double-cliquer sur le groupe pour faire apparaître la boîte de dialogue **Modifier un ensemble groupe**.



2. Modifiez les informations du groupe. Choisissez le membre du groupe que vous voulez ajouter puis cliquez sur ← pour ajouter un nouveau membre, ou sur → pour supprimer un ancien membre d'un groupe.
3. Cliquez sur **Mettre à jour** pour sauvegarder temporairement les dernières données, ou sur **Annuler** pour retourner à l'écran **Gestionnaire du carnet d'adresses**.



4. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer de façon permanente toutes les dernières modifications ou sur **Quitter** pour sortir de cet écran sans aucun enregistrement.


The screenshot displays the 'Address Book Manager' interface. At the top, there is a header bar with the title 'Address Book Manager'. Below the header, the text 'E-mail Group' is visible. A horizontal menu contains several options: 'New', 'Delete', 'Modify', 'Update', and 'Exit'. The 'Update' button is highlighted with a red rectangular box. Below the menu, there is a table with the following header: 'Group: Group Name / Description'. The table contains one entry: 'partner / my business partner'. At the bottom of the interface, the text 'Group counter: 1/20' is displayed.

## Supprimer des groupes

---

### Pour supprimer un groupe,

1. Dans l'écran **Gestionnaire du carnet d'adresses**, cliquez sur l'icône **Groupe** puis choisissez le groupe que vous voulez supprimer.



2. Cliquez sur **Supprimer** pour effacer le groupe. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît pour confirmer la suppression. Cliquez sur **OK** pour confirmer ou sur **Annuler** pour quitter l'écran.



3. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer de façon permanente toutes les dernières modifications ou sur **Quitter** pour sortir de cet écran sans aucun enregistrement.

### Remarque :

Vous pouvez effectuer des sélections multiples en choisissant un groupe, puis en appuyant sur la touche Majuscule ou sur la touche Ctrl, pour les effacer en une fois.

## Gestion de l'annuaire fax


---

Avec l'annuaire fax, vous pouvez envoyer simultanément vos documents numérisés à plusieurs télécopieurs, pour plus d'efficacité. L'annuaire fax vous permet de créer jusqu'à 200 numéros de téléphones et 20 groupes de numéros de téléphone, pour gagner du temps et ne plus saisir chaque numéro.

### Ajouter un nouveau numéro de fax

#### Pour ajouter un nouveau numéro de fax,

1. Lancez votre navigateur, Microsoft Internet Explorer 5.0 (ou une version ultérieure), Netscape Communicator 6.0 (ou une version ultérieure), ou Mozilla Firefox.
2. Tapez l'adresse IP du produit dans le champ URL. Par exemple <http://10.1.30.83>. La page Web intégrée du produit apparaît, comme illustré ci-dessous.



3. Cliquez sur le **Gestionnaire d'annuaire** pour faire apparaître l'écran **Gestionnaire d'annuaire**.
4. Dans l'écran **Gestionnaire d'annuaire**, créez votre annuaire en entrant les noms et numéros de téléphone comme illustré ci-dessous.

Phone Book Manager	
Phone No. List	Phone Group
#1 Name: market Phone No.: 1234567	#2 Name: finance Phone No.: 2345678
#3 Name: human resource Phone No.: 3456789	#4 Name: abc Phone No.: 7777777
#5 Name: my distributor Phone No.: 5555555	#6 Name: customer 1 Phone No.: 5677777
#7 Name: <input type="text"/> Phone No.: <input type="text"/>	#8 Name: <input type="text"/> Phone No.: <input type="text"/>
#9 Name: <input type="text"/> Phone No.: <input type="text"/>	#10 Name: <input type="text"/> Phone No.: <input type="text"/>

5. Cliquez sur **Mettre à jour** une fois votre entrée saisie, ou sur **Quitter** pour quitter l'écran sans enregistrer vos modifications.

## Suppression ou modification des numéros de téléphone


Pour supprimer ou modifier des numéros de téléphone actuels, il suffit d'effectuer les modifications dans l'écran **Gestionnaire de l'annuaire** puis cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer les modifications.

## Ajouter un nouveau groupe de numéros de fax


Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 numéros de téléphone dans un groupe de numéros de fax et il est possible de créer jusqu'à 20 groupes dans l'annuaire.

Pour ajouter un nouveau groupe,

1. Dans l'écran **Annuaire**, cliquez sur **Groupe de numéros de téléphone**, en haut à droite, pour faire apparaître l'écran **Liste du groupe de numéros de téléphone**.



2. Cliquez sur un nouveau numéro de groupe pour afficher l'écran suivant **Ajouter un nouvel ensemble de groupe**.



3. Entrez le nom du groupe, puis sélectionnez les membres du groupe en utilisant les touches avec les flèches, comme le montre l'illustration ci-dessous.

**Add a New Group Set**

Name:

Member:

- customer 1
- customer 2
- customer 3

Numbers:

Phone No. List

- 001: market
- 002: finance
- 003: human resource
- 004: abc
- 005: my distributor
- 006: customer 1
- 007: customer 2
- 008: customer 3
- 009:
- 010:
- 011:
- 012:
- 013:
- 014:
- 015:
- 016:
- 017:
- 018:
- 019:
- 020:
- 021:
- 022:

4. Cliquez sur **Ajouter** pour enregistrer vos réglages et retourner à l'écran **Liste du groupe de numéros de téléphone**.

## Modifier un groupe de numéros de téléphone

Pour modifier un groupe de numéros de téléphone,

1. Dans l'écran **Liste de groupes de numéros de téléphone**, cliquez sur le groupe que vous voulez modifier.
2. Dans l'écran **Modifier un ensemble groupe**, saisissez vos modifications puis cliquez sur Mettre à jour pour sauvegarder vos paramètres et retourner à l'écran **Liste de groupes de numéros de téléphone**.

## Supprimer un groupe de numéros de téléphone

Pour supprimer un groupe de numéros de téléphone,

1. Dans l'écran **Liste de groupes de numéros de téléphone**, cliquez sur **Supprimer**, sous le numéro du groupe que vous voulez supprimer.
2. Une boîte de dialogue **Confirmation** apparaît. Cliquez **Oui** pour confirmer la suppression, ou **Non** pour l'annuler.

## Gestion des comptes

---


Ce chapitre s'adresse tout particulièrement aux personnes responsables de l'administration du produit. Si vous êtes l'administrateur de ce produit, veuillez lire ce chapitre avant d'utiliser le produit.

Ce chapitre décrit l'établissement de la Gestion des comptes. Si vous voulez assigner des utilisateurs locaux et leurs droits d'utilisation des fonctions individuelles du produit, comme les fonctions Copier, E-mail, Archivage, ou Fax, vous devez configurer les comptes dans la Gestion des comptes. La Gestion des comptes n'est disponible que depuis la page Web intégrée du produit.

Une fois les comptes établis par l'administrateur, dans la Gestion des comptes, et le produit redémarré, l'utilisateur doit créer un nom d'utilisateur, un mot de passe et un quota d'utilisation du produit. L'accès à la Gestion des comptes est protégé par le mot de passe de l'administrateur. Il est recommandé pour l'administrateur, de créer un mot de passe avant d'effectuer ces activités.

### Mise en place de la Gestion des comptes via la page Web du produit

1. Lancez votre navigateur, Microsoft Internet Explorer 5.0 (ou une version ultérieure), Netscape Communicator 6.0 (ou une version ultérieure), ou Mozilla Firefox.
2. Tapez l'adresse IP du produit dans le champ URL. Par exemple, <http://10.1.30.83>. La page Web intégrée du produit apparaît, comme illustré ci-dessous.




3. Cliquez sur **Gestion des comptes**. Un mot de passe vous sera demandé.

4. Cliquez sur **Connexion**, la machine étant livrée sans nom d'utilisateur ni mot de passe spécifique, pour ouvrir la boîte de dialogue **Gestion des comptes**. (Il est suggérer d'assigner un mot de passe ultérieurement pour des questions d'efficacité dans la gestion.)

5. Sous l'onglet Paramètres de base, sélectionnez un type de sécurité puis entrez l'URL du serveur dans le champ URL serveur, saisissez le port du serveur dans le champ Port. Cliquez ensuite sur **Mettre à jour** pour enregistrer vos paramètres. Reportez-vous au tableau suivant pour le détail de chaque paramètre :

Paramètres de base	
Élément	Description
<b>Type</b>	Choisissez le type d'authentification préférable pour la gestion des comptes. <b>Choix : Aucun, Local, HTTP, LDAP, SMTP</b> « Aucun » signifie qu'aucune gestion des comptes ne sera appliquée. « Local » signifie que le type d'authentification réside dans l'utilisation du produit, le nom et le mot de passe entrés dans la gestion des comptes sont sauvegardés dans la mémoire du produit. « HTTP, LDAP, ou SMTP » signifient l'utilisation d'un serveur HTTP, LDAP ou SMTP comme type d'authentification.
<b>IP d'information serveur ou URL</b>	Assignez l'URL pour l'authentification du serveur SMTP, HTTP ou LDAP. Appuyez n'importe où sur le champ URL pour activer le clavier virtuel et saisir le texte.
<b># Port</b>	Entrez le numéro du port si vous choisissez http, LDAP ou SMTP comme serveur d'authentification. <b>Valeur par défaut : http:80, CIFS:139, https:443</b>

6. Une fois l'un des serveurs, local, SMTP, LDAP ou HTTP choisi comme type de sécurité. il faut paramétrer pour chaque u



7. tilisateur local, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour créer un nouveau compte, cliquez sur l'onglet **Liste de comptes** pour ouvrir la boîte de dialogue **Liste de comptes**, comme illustré ci-dessous.

The screenshot shows the 'New Account' dialog box. It has a title bar with 'New Account' and two buttons: 'Update' and 'Cancel'. Below the title bar, there are three input fields: 'Name:', 'Password:', and 'Description:'. Below the input fields, there is a section titled 'Function' with a green header bar. Underneath, there are four checkboxes: 'Copy', 'E-mail', 'Folder', and 'Facsimile'.

8. Cliquez sur le bouton **Nouveau compte** pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante, comme illustré ci-dessous. Paramétrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs **Nom** et **Mot de passe**. Le nom et le mot de passe sont sensibles à la casse. Le champ **Nom** peut contenir jusqu'à 64 caractères, celui du **Mot de passe** peut en contenir 16. Remplissez le champ **Description** si nécessaire.

9. Définissez le privilège de l'utilisateur à utiliser le produit.

- **Fonction**

Vérifiez le nom de la fonction dont l'exécution est à autoriser.

Si vous voulez assigner des utilisateurs locaux et leurs privilèges d'utilisation des fonctions individuelles du produit, comme les fonctions Copier, E-mail, ou Fax, vous devez établir des comptes dans la Gestion des comptes. Les paramètres **Nouveau compte** sont illustrés ci-dessous.

10. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer vos réglages et retourner à l'écran **Liste de comptes**.

**Copier compte:**

Si vous voulez autoriser les autres utilisateurs à utiliser les mêmes privilèges qu'un utilisateur précis, sélectionnez le compte dans la liste puis cliquez sur le bouton **Copier compte** pour accéder à l'écran correspondant. Vous n'avez plus qu'à donner un nouveau nom et un mot de passe pour le nouvel utilisateur, sans devoir ressaisir les autres paramètres. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer les réglages, ou sur **Annuler** pour retourner à l'écran **Gestion des comptes** sans enregistrement.

**Éditer :**

Si vous voulez éditer un utilisateur local spécifié, choisissez le compte dans la liste et cliquez sur le bouton **Éditer** pour afficher l'écran **Éditer compte**. Modifiez le compte puis cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer les réglages, ou sur **Annuler** pour retourner à l'écran **Gestion des comptes** sans enregistrement.

**Supprimer :**

Si vous voulez supprimer un utilisateur local existant, sélectionnez le compte dans la liste et appuyez sur le bouton **Supprimer**. Un message d'avertissement apparaît pour confirmer la suppression. Cliquez sur **OK** pour confirmer ou sur **Annuler** pour quitter l'écran. Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer les réglages, ou sur **Annuler** pour retourner à l'écran **Gestion des comptes** sans enregistrement.

**Remarque :**

Vous pouvez effectuer des sélections multiples en choisissant un groupe, puis en appuyant sur la touche Majuscule ou sur la touche Ctrl, pour les effacer en une fois.

## Spécifications

Éléments	Spécifications
<b>Spécifications générales</b>	
Modèle réglementaire	NetDeliver @V2800
Type	Plateau A4 avec 3-pass Duplex ADF
Capacité de mémoire	Système : 128Mo, Traitement d'image: 64 Moctets Scanner Asic: 64 Moctets
Capacité de la mémoire flash	9,5 Mo
Source d'éclairage	Lampe fluorescente à cathode froide
Qualité de la sortie couleur	Couleur 24 bits, gris 8 bits CMJN 4 bits, mono 1bit.
Résolution optique	600 x 600 dpi
Connexion réseau	auto-négociation 10/100 Mb
Dimensions (LxPxH)	205x485x475 mm
Poids	10,2 Kgs (FB: 6kgs)
Durée de préchauffage	45 secondes
Alimentation	24VCC, 3,2A
Consommation	En fonctionnement < 62 W En attente < 30 W En veille < 20 W
Dimensions de l'écran LCD	800*480 points Zone efficace : 152,4 * 91,44 mm
Écran LCD	écran LCD TFT couleur de 7"
Voyant DEL	Alimentation Alarme Economie d'énergie
Port de copie	USB 2.0
Mode d'économie d'énergie	durée avant coupure : 5/15/30/60/240 min
Bruit acoustique	En attente $\leq$ 45dB En cours de numérisation sur plateau $\leq$ 54 dB En cours de numérisation sur ADF $\leq$ 66 dB
Environnement de fonctionnement	entre 10 et 35 degrés Celsius, humidité relative entre 10 et 85%
<b>Spécifications du plateau</b>	
Dimensions (LxPxH)	480x475x92 mm
Poids	5,93 Kgs
Zone maximale de numérisation (plateau)	8,5" x 11,7"
Durée de vie de la lampe	Plus de 10,000 heures
Épaisseur maximale du document	13mm

<b>Spécifications de l'alimentateur automatique de documents</b>	
Type	en U
Capacité	50 feuilles (papier Xerox 4024 DP 20lb)
Dimensions (L x l x h)	480x475x205 mm (Plateau avec l'ADF)
Poids	4 Kg
Dimensions du document	Largeur : 5,5" ~ 8,5" Longueur : 5,5" ~ 14"
Alimentation papier	Face vers le haut
Poids du papier	entre 60g/m2 et 105 g/m2 (0,002"~0,006")
Numérisation quotidienne recommandée	Jusqu'à 1 000 pages par jour
<b>Spécifications de la fonction Copie</b>	
Port de copie	USB 2.0 Host Rev 2.0
Langage d'impression	PCL5c. PCL5e
Vitesse multi-copie Mode vitesse	32 CPM (type B) (copies par minute)
Copies multiples (compteur de copies)	Jusqu'à 99
Résolution d'impression de la copie	600 x 600 dpi
Dimensions d'origine	Jusqu'au grand format (ADF)
Dimensions de la copie	Jusqu'au grand format
Contrôle de la densité	1 à 7 niveaux
Variable	25% ~ 400%, par échelon d'1%
Fourniture papier	A4, Lettre, A5, B5, Grand format
Option de mise à l'échelle	100%(Défaut) 70% (A4->A5) 78% (Grand format->Lettre) 86% (A4->B5) 115% (B5-> A4) 127% (Lettre->Grand format) 141% (A5-> A4) 98% (Ajuster à la page)
Effacer les contours	0/ 6/ 13/ 19/ 25 mm
Réglage marge (droite, bas)	0/ 6/ 13/ 19/ 25 mm
Économie papier (N-vers le haut)	1 en 1, 2 en 1, 4 en 1 (paysage), 4 en 1 (portrait)
Assemblage	Trier/Pile
Duplex	1-1 / 1-2 / 2-1 / 2-2
Orientation pour Duplex	Longuer sur longueur, Longueur sur largeur, Largeur sur longueur, Largeur sur largeur

<b>Spécifications réseau</b>	
Configuration minimale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adresse IP</li> <li>2. Masque de sous-réseau</li> <li>3. Passerelle</li> <li>4. Serveur SMTP/serveur POP3</li> <li>5. Serveur FTP</li> <li>6. Serveur Web</li> </ol>
<b>Spécifications de la fonction E-mail</b>	
Protocole	SMTP, MIME,
Authentification du serveur mail	SMTP-AUTH, POP3
Format de fichier	
N/B (bit unique)	PDF, TIFF, M-TIFF
Gris (8 bits)	PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF
Couleur (24 bits)	PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF
Méthode de compression	
N/B	RAW, G3, G4
Gris	JPEG
Couleur	JPEG
Niveau de compression	Faible / Moyen / Élevé
Résolution prise en charge	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Résolution par défaut	200 dpi
Capacité du carnet d'adresses	
adresses max.	2000
Groupe	100
Nombre d'adresses par groupe	99
Multiple destinataires autorisé	Oui
Serveur mail pris en charge	Serveur Lotus Mail 5.0 Serveur MS Exchange 2000/2003 RedHat 7.0 SendMail Serveur Mail MAC dans l'OS 9.04
Serveur LDAP pris en charge	Windows 2003 Active Directory avec SFU( Service pour Unix) Serveur Windows 2000 + MS Exchange 5.5 Lotus Notes R5
Application mail prise en charge	Microsoft Outlook 2000 Microsoft Outlook Express 5.0 Microsoft Outlook Express 6 Eudora 4.3.2J Lotus Notes R5 Application MAIL MAC intégrée

<b>Spécifications de la fonction télécopie</b>	
Compatibilité	ITU-T G3 (ECM)
Vitesse du modem	33,6K
Résolution	Réception (dpi) : 200x100, 200x200, 200x400 dpi Envoi (dpi) : 200x100, 200x200
Compression	MH, MR, MMR
Vitesse de transmission	Environ 3 sec. (*1)
Mémoire page	2,0 Mo en mémoire flash
Vitesse de numérotation	200 postes
Mode de correction d'erreur	Oui
Contrôle du contraste	7 niveaux
Haut-parleur	Oui
Détection de la tonalité d'occupation	Oui
Renumérotation	Automatique / manuel
Transmission immédiate	sans objet
Transmission mémoire	Oui
<b>Spécifications de la fonction Archivage</b>	
Protocole	FTP, HTTP, HTTPS, CIFS
Format de fichier	
N/B (bit unique)	PDF, TIFF, M-TIFF
Gris (8 bits)	PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF
Couleur (24 bits)	PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF
Méthode de compression	
N/B	Brut, G3, G4
Gris	JPEG
Couleur	JPEG
Niveau de compression	Faible / Moyen / Élevé
Résolution prise en charge	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Résolution par défaut	N/B : 200 dpi Gris : 200 dpi Couleur : 200 dpi
Dossiers les plus utilisés	5
Nombre de destinations d'archivage	50

# Index

**1 sur 1 côté, 1 sur 2 côtés, 2 sur 2 côtés, 2 sur 1 côtés**, 28, 70

ADF (Alimentateur automatique de document), 63

Adresse IP, 9

AGRANDIR L'IMAGE DE PREVISUALISATION, 102

AJOUTER UN NOUVEAU GROUPE, 143

AJOUTER UN NOUVEAU GROUPE DE NUMEROS DE FAX, 151

AJOUTER UN NOUVEAU NUMERO DE FAX, 149

AJOUTER UNE ADRESSE E-MAIL, 137

**Ajuster page**, 39

**Annuaire**, 96

**Assemblage**

Trier, Pile, 28

**Assemblage** Trie, Pile, 70

Blanc, 105

Bourrage Papier, 123

CARNET D'ADRESSES, 81

Chargement du papier

Dans l'alimentateur automatique de document (ADF) ou sur la vitre, 63

Choisissez votre type de qualité

Standard, \*Fin, Extra fin, Photo, 93

**Choix** 1-en-1, 2-en-1, 4-en-1 (paysage), 4-en-1 (portrait), 30

**CIFS**, 51

clavier virtuel, 18, 80

**Contraste**, 102

Contrôle complet, 51

**Copie numérique**, 1

COURBE DE LUMINOSITE, 106

Définir vos boutons de raccourci, 133

**Détramer**, 103

DNS, 9

**Économiseur d'énergie**, 15

**Envoi de document multi-pages**, 2

ÉQUILIBRE CHROMATIQUE, 108

Faire des copies, 67

FONCTION MIROIR, 102

Fonctions de communication Internet, 10

**FTP**, 45

**Gamma**, 105

**Gestion des comptes**, 44, 153

Gestion du carnet d'adresses

ajouter une adresse e-mail, Modifier une adresse e-mail, Supprimer une adresse e-mail, 137

**HTTP**, 45

**HTTPS**, 49

INVERSION, 102

JPEG, 33, 36

l'en-tête de fax

la date, l'heure, le numéro ID, le numéro de fax de réception et l'index des pages, 61

l'outil de gestion du réseau fourni, 16

LAN, 14

LDAP, 9

Les paramètres

Activation DHCP, Address IP, Masque de sous-réseau, IP passerelle, Serveur SMTP, Port SMTP, 7

**Liste de comptes**, 155

**Luminosité**, 102, 107

METHODE DE NUMERISATION

Plateau, ADF/multi-page, 101

**Mode Copie**

Vitesse, Texte, Photo, 27

## **Mode défaut**

Copier, E-mail, Dossier, Fax, Raccourci, 43

Modèle d'archivage FTP, 52

MODIFIER UN GROUPE, 146

MODIFIER UNE ADRESSE E-MAIL, 140

**moirage**, 103

Nettoyer l'alimentateur automatique de documents, 128

Nettoyer la vitre, 126

**Niveau automatique**, 104

**Nouveau compte**, 155

NUMERISATION ET ARCHIVAGE, 11

**numérisation vers un dossier**, 1

**N-vers le haut (économie papier)** 1-in-1,

2-in-1, 4-in-1 (paysage), 4-in-1 (portrait), 72

Ombre, 105

## **Orientation**

Longueur sur longueur, Longueur sur largeur,

Largeur sur longueur, Largeur sur largeur, 29, 71

Outil de gestion réseau, 21

Paramètres de base

URL du serveur, le port du serveur,, 154

## **Paramètres personnalisables**

**Paramètres scan, Paramètres de configuration**, 110

## **Paramètres réseau**

**Adresse IP, Masque de sous-réseau, IP**

**passerelle, Serveur DNS**, 18

patin emboîté dans l'ADF, 129

PDF, 33, 36

**Pointu**, 103

POP3, 9

**position déverrouillée**, 13

REGLAGE DE LA LUMINOSITE ET DU CONTRASTE, 102

**Réglage des couleurs**, 103

**Relier**, 77, 91

Réseau TCP/IP, 12

RESOLUTION, 102

Rouleau ADF, 131

**Saturation**, 107

**sélection automatique**, 102

SELECTION DU TYPE ADEQUAT D'IMAGE, 101

**Sélectionner Source**, 99

Serveur DHCP, 9

SIMILI CHROMATIQUE, 109

SMTP, 9

SUPPRIMER DES GROUPES, 148

SUPPRIMER UNE ADRESSE E-MAIL, 142

**Teinte**, 107

TIFF, 33, 36

Un format de fichier PDF, JPEG, TIFF, ou MTIFF, 11

## **URL cible**

format d'archivage CIFS, 53