



APart MA200 AMPLIFICATEUR MELANGEUR

APart



Avec la gamme d'amplificateurs mélangeurs MA200, l'équipe d'ingénieurs d'APart a créé un dispositif électronique unique, original et par-dessus tout complet. Jamais aucun amplificateur mélangeur n'avait encore offert toutes les fonctions répondant aux demandes des installateurs pour quasiment toute application.

Les fonctions les plus importantes :

- Amplificateur mélangeur 200 watts, 100 volts
- 4 entrées micro (alimentation fantôme via commutateur interne)
- Les entrées micro possèdent des filtres intégrés pour la voix et sont symétrisées par transistor de catégorie supérieure
- 4 entrées ligne
- 4 zones de sortie de haut-parleurs peuvent être sélectionnées (commutateur on/off) et possèdent des diodes témoins. Zone 4 : sélection de "musique uniquement", "microphone uniquement" ou à la fois musique et microphone.
- Commandes de tonalité graves-aigus
- Commande de volume général
- Système de priorité à 3 niveaux :
 1. Entrée d'urgence : directement dans l'ampli (vol. réglable)
 2. VOX Mute : coupure activée par la voix (réglable). La voix reçue en entrée MIC 1 coupe toutes les autres entrées
 3. Fermeture de contact coupant toutes les entrées ligne
- Diode témoin de coupure des entrées ligne en façade
- Le courant de sortie 24 V est activé par fermeture de contact. Il peut servir à commuter les relais de priorité 24 V des commandes de volume.
- Le carillon 2 tons intégré a un volume réglable et est activé par fermeture de contact
- Limiteur dynamique intégré (-3 dB)
- Sortie enregistrement sur cinch (RCA)
- Le couple sortie préampli/entrée ampli permet d'insérer un processeur de signal externe ou d'ajouter des amplificateurs de puissance supplémentaires
- Des cornières 19" sont fournies



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrées

Micro 1 (avant / arrière)	Jack 6,35 mm sym. / XLR-Jack mixte sym., DIN5 (1,5 mV), Euroblock
Micro 2-3-4	Alimentation fantôme 14 V via interrupteur interne
Entrée d'urgence	XLR3 symétrique (1,5 mV)
Entrée AUX	Alimentation fantôme 14 V via interrupteur interne
Entrée CD	Euroblock symétrique (1 V)
Entrée Tuner	Cinch RCA (500 mV)
Ligne 4	Cinch RCA (500 mV)
Entrée ampli de puissance	Cinch RCA (300 mV)
	Cinch RCA (200 mV)
	Cinch RCA (300 mV)

Sorties

Puissance de sortie RMS	
Nomindale	200 watts
Maximale	240 watts
Sorties haut-parleurs	
Zone 1-3	Commutateur on-off
Zone 4	Announces on-off
	Musique on-off
Impédance de sortie	50 V (12,5 Ω) - 70 V (24,5 Ω) - 100 V (50 Ω) - 8 Ω
Sortie préampli	Cinch RCA (1 V)
Sortie enregistrement	Cinch RCA mono (1 V)
Courant de sortie (mode priorité)	24 V, activé par fermeture de contact de priorité (1 A)
Carillon	
Système de priorité	Carillon 2 tons activé par fermeture de contact sur Euroblock ou DIN5. Volume réglable.
Niveau 1 : Urgence / Tél.	Euroblock (200 mV), coupe toutes les entrées
Niveau 2 : Vox Mute	Sur MIC 1 (0,6 mV), coupe les entrées micro 2,3 & 4 et ligne
	Niveau réglé par potentiomètre
Niveau 3 : Ferm. contact	Coupe toutes les entrées ligne
Limiteur	Limiteur dynamique -3 dB (diode rouge en cas d'activation)
Plage de fréquences	40 Hz - 25 kHz
Rapport signal/bruit	
Amplificateur	Supérieur à 95 dB, 22 Hz - 22 kHz
Ligne	Supérieur à 80 dB, 22 Hz - 22 kHz
Micro	Supérieur à 65 dB, 22 Hz - 22 kHz
Distorsion	<0,3 % @ -6 dB, 1 kHz
Commande de graves	± 10 dB, 100 Hz
Commande d'aigus	± 10 dB, 10 kHz
Alimentation électrique	CC 230 / 115 V ou CC 24 V
Dimensions (H x L x P)	88 x 430 x 356 mm
Poids	Cornières 19" amovibles 12,1 kg