

Découvrir votre téléphone

Vous disposez d'un poste numérique ALCATEL Easy REFLEXES. Son écran, ses fonctions et son haut-parleur vous feront bénéficier de son confort d'utilisation allié à une grande simplicité.

Afficheur
Comporte plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant ou sur la communication en cours.

Touches programmables et diodes
Ces touches se répartissent en touches d'appel associées à des diodes de communication et en touches de fonction.

Diodes de communication

- Communication en cours.
- Réception d'un appel (clignotement).
- Rappel (clignotement).
- Communication en attente (clignotement).

Diodes de fonction

- Fonction activée.

Certaines touches de fonction sont pré-programmées :

- Renvoyer les appels vers un autre destinataire.
- Accéder aux différents services de messagerie.
- Accéder à votre répertoire personnel.
- Rémettre automatiquement le dernier numéro composé (bis).
- Passer d'une page de l'afficheur à l'autre.
- Transférer un appel vers un autre poste.

Voyant lumineux indiquant la présence de messages ou de demandes de rappel.

Pour terminer un appel ou une programmation.

Placer l'étiquette des touches programmables
Vous disposez d'une étiquette imprimée livrée avec le poste, à placer au milieu des touches programmables.

- Insérez un objet à bout plat dans l'encoche.
- Soulevez le cache étiquette.
- Glissez votre étiquette imprimée.
- Remettez le cache en place.

Touches audio
Haut-parleur (HP) : pour partager une conversation
pour diminuer le volume du HP ou du combiné

pour augmenter le volume du HP ou du combiné

Pour vous informer ou pour modifier votre programmation.

RÉGLER VOTRE POSTE

Régler le contraste de l'écran

le niveau du contraste "Ecran - icône" s'affiche

appuis successifs (choix : 4 à 16)

valider

finir

Choisir la sonnerie et régler son volume

Vous pouvez choisir la sonnerie de votre poste (8 mélodies possibles), et régler son niveau sonore (1 à 7).

le numéro et le volume de la mélodie s'affichent

appuis successifs pour choisir la sonnerie (8)

appuis successifs pour choisir le volume (7)

valider

Choisir la langue

la langue courante s'affiche

choix de la langue (touches 1 à 4)

valider

finir

Verrouiller/déverrouiller votre poste

code personnel (4 chiffres) 1515 par défaut

verrouiller

déverrouiller

TÉLÉPHONER

Pour établir un appel

décrocher

ou

appuyer sur une touche d'appel

ou

numéroter directement

Pour répondre

décrocher

Pour terminer une conversation

raccrocher

Appeler à l'extérieur de l'entreprise

composer le 0

composer le n° du correspondant

n° composé

Appeler à l'intérieur de l'entreprise

n° de poste

opératrice

ou

9 wxyz

nom du correspondant ou opératrice

Appeler par le répertoire

Personnel

Collectif

répertoire

n° du répertoire choisi (0 à 9)

n° abrégé

Rappeler par le dernier numéro composé

bis

parler

Être appelé automatiquement

correspondant interne occupé

#

ou

code de la fonction "Rappel automatique sur poste occupé"

ALCATEL OFFICE*

Tableau des codes

La mise en œuvre d'une fonction se fait par l'entrée de son code sur le clavier de numérotation.

Fonctions	Code imprimé	Votre code	Fonctions	Code imprimé	Votre code
Allocation de ligne			Numéros abrégés collectifs à 8000		
Allocation de ligne et appel de faxation			Ouverture de porte	87	87
Annulation du double-appel	2		Partage/reprise de partage	65	65
Annulation d'un rappel automatique	74		Passage en programmation	70	70
Annulation du renvoi "faire suivre ses appels"	799		Prise du faisceau principal	0	0
Annulation de tout renvoi	790		Prise des faisceaux secondaires	300 à 334	300 à 334
Appel boîte vocale			Protection d'une communication	78	78
Appel des groupements	500 à 525		Rappel automatique si poste occupé	53	53
Appel des postes à 227	100		Rappel de faxation	84	84
Appel des postes opérateurs	9		Recherche de personne	7	7
Code affaire			Rémission du dernier n° (bis)	77	77
Conférence	4		Rempplacement d'un poste	877	877
Consultation d'appel en attente	60		Renvol des appels de groupement	795	795
Échappatoire calibrée	62		Renvol immédiat	791	791
Déplacement d'un poste	878		Renvol sélectif	85	85
Entrée en liers	5		Renvol sur la recherche de personne	794	794
Faire suivre ses appels	798		Renvol sur occupation	792	792
Groupes de diffusion	*2 à *9		Réponse à la sonnerie générale	73	73
Heure de rendez-vous (programmation)	60		Réponse à une recherche de personne	76	76
Interception d'appel de groupe	72		Retour dans le groupement	797	797
Interception d'appel de poste	71		Sortie de groupement	796	796
Messagerie écrite (rappel différé)	67		Substitution (code affaire)	66	66
Messagerie vocale (codes réservés) et 69	68		Surnumérotation FV	61	61
Ne pas déranger	793		Va-et-vient	3	3
			Verrouillage/déverrouillage	75	75

Votre poste vous permet d'accéder à un ensemble de fonctions dépendant de la version ou de la configuration de votre système. Référez-vous au manuel utilisateur. Vous pouvez programmer vos touches et imprimer de nouvelles étiquettes. Référez-vous au guide d'installation ou contactez votre distributeur.

Nom : N° de poste :
N° de fax : N° de GSM :
Adresse e-mail :

Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185



TRAITER PLUSIEURS APPELS

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant.



Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.



nom de l'appelant pendant 3 secondes touche d'appel dont la diode clignote

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste.




Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)



touche d'appel dont la diode clignote

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



PERSONNALISER VOTRE POSTE

Programmer votre code personnel

Le code par défaut de votre poste est 1515.



Programmer votre répertoire personnel

Ce répertoire se compose des 10 touches (0 à 9) du clavier de numérotation.



* Entrer un label : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.



Numéros du répertoire personnel	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Intercepter un appel

D'un autre poste qui sonne D'un poste de votre groupement



Répondre à la sonnerie générale

En cas d'absence de l'opératrice, pour répondre aux appels externes qui lui sont destinés :



Diffuser un message à un groupe

Pour diffuser un message sur les haut-parleurs des postes du groupement dont vous faites partie :



Envoyer un message écrit à vos correspondants

En interne



EN VOTRE ABSENCE - A VOTRE RETOUR

Renvoyer les appels

Vers un autre poste



Vers une messagerie vocale (option)



Faire suivre vos appels à partir d'un autre poste



Annuler tous les renvois



Consulter les messages reçus

Le voyant lumineux de votre poste indique la présence de messages.

Messages écrits (et demandes de rappel)



Messages vocaux (option)

