



AMIS 250



Amplificateur mélangeur monophonique

Amplificateur mélangeur pour distribution sonore. Idéal pour la sonorisation de larges espaces.

Points forts

- ✓ Puissance de sortie 250 W sous 100 V, 70 V et 4 ohms.
- ✓ 6 entrées mixables micro symétrique sur XLR ou auxiliaire sur double RCA.
- ✓ Contrôle de tonalité 3 bandes.
- ✓ Sortie auxiliaire sur double RCA pour enregistreur.
- ✓ Sortie ligne sur XLR pour amplis additionnels.
- ✓ Carillon intégré.
- ✓ Canal 1 et 2 prioritaires coupant les canaux 3,4,5 et 6.
- ✓ Alimentation fantôme 18 V, accessoire de rackage inclus.

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie	250 W efficaces sous 100 V, 70 V et 4 ohms. 6 entrées.
Contrôle de tonalité	± 12 dB.
Réponse en fréquence	60-15 000 Hz.
Distorsion	0,5%.
Rapport S/B	74 dB.
Sensibilité d'entrée	micro : 1mV, auxiliaire 1 à 5 : 75mV, auxiliaire 6 : 300 mV.
Dimensions	88 X 482 X 330 mm.
Poids	15 kg.