

Contrôleur de système audiovisuel



La gamme Innovation d'AMAV représente un pas de géant pour l'interfaçage et la gestion de sources audiovisuelles. Intégrant un grand nombre de caractéristiques remarquables et de haut niveau dans un ensemble compact, la gamme Innovation est une révolution par sa simplicité d'emploi. Elle offre à l'utilisateur un contrôle extrêmement simple sur ses systèmes audiovisuels complexes et sur leurs sources.

L'IN600 amène le concept de la gamme Innovation à un nouveau niveau de flexibilité et de contrôle total du système. L'IN600 dispose d'un mélangeur micro/ligne intégré, de 6 entrées pour sources AV et de 6 sorties XLR symétriques lui permettant d'être configuré comme une interface utilisateur 5.1. L'IN600 dispose également d'une prise RS232 pour le contrôle d'un projecteur et d'une sortie logique pour piloter la montée/descente de l'écran. L'IN600 donne la possibilité à l'intégrateur AV de disposer d'un contrôle AV total de la pièce ou de l'interfacer avec des systèmes de contrôle de tierce partie si désiré. L'IN600 offre une flexibilité sans précédent pour le contrôle AV dans un ensemble extrêmement convivial.



Points forts

- ▶ 6 sorties XLR symétriques (sorties 5.1)
- ▶ 4 entrées XLR micro/ligne et RCA
- ▶ Coupure individuelle des canaux d'entrée micro/ligne via USB/RS485
- ▶ DEL témoin bicolore de présence de signal par entrée micro/ligne
- ▶ 2 entrées sources DVD disposant de prises VGA (composantes), vidéo composite et audio RCA 5.1
- ▶ 2 entrées sources Aux disposant de prises vidéo composite et audio RCA stéréo
- ▶ 2 entrées PC disposant de prises vidéo VGA et audio stéréo RCA
- ▶ 7 sélecteurs en face avant pour 6 sources ou une désactivation (la source sélectionnée est indiquée par une DEL) (contrôle par RS485 et face avant)
- ▶ La sortie pour caisson de graves dispose d'un filtre passe-bas 24 dB/octave à 120 Hz
- ▶ Sélecteur vidéo VGA/composite en face arrière pour DVD1 et DVD2
- ▶ 1 sortie vidéo composite et 1 sortie vidéo VGA
- ▶ Commande RS232 de projecteur pour permettre la commutation entre sources composite et VGA
- ▶ Commande d'alimentation On/Off du projecteur depuis la face avant (gestion complète du projecteur)
- ▶ Commande logique externe de montée et descente de l'écran
- ▶ Commande par face avant
- ▶ Commande par RS485
- ▶ Commande par USB