

TRAITER PLUSIEURS APPELS

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant.



numéroter touche d'appel

Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.



nom de l'appelant pendant 3 secondes touche d'appel dont l'icône clignote

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste.



n° du poste destinataire transfert

Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)


En communication, un deuxième correspondant est en attente. Pour le reprendre :



touche d'appel associée à l'icône

Converser avec deux correspondants (conférence)


En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



touche programmée ou code de la fonction "Conférence" raccrocher avec tous les correspondants

PERSONNALISER VOTRE POSTE


Programmer votre code personnel



Modifier la valeur associée à une touche



Programmer votre répertoire personnel



Numéros du répertoire personnel	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Intercepter un appel / Sonnerie générale

■ D'un autre poste qui sonne



■ D'un poste de votre groupement ■ De la sonnerie générale




Diffuser un message à un groupe

Pour diffuser un message sur les haut-parleurs des postes du groupement dont vous faites partie :



Filtrer vos appels



Envoyer un message écrit à vos correspondants

■ En interne



EN VOTRE ABSENCE - À VOTRE RETOUR

Renvoyer les appels

■ Vers un autre poste



■ Vers une messagerie vocale (option)



Faire suivre vos appels à partir d'un autre poste



Annuler tous les renvois



Consulter les messages reçus

Le voyant lumineux de votre poste indique la présence de messages.

■ Messages écrits (et demandes de rappel)



■ Messages vocaux (option)



ALCATEL

4011
REFLEXES